

## PCSDAH-ADP ファームウェアアップデート手順

「PCSDAH-ADP」のファームウェアをアップデートする方法を説明します。  
ファームウェアアップデートすることにより、SDメモリーカード / マルチメディアカードが使用可能となります。

### はじめに

#### ●ファームウェアアップデートについて

##### ・対応カード:

アップデートにより、SDメモリーカード / マルチメディアカードが追加されます。

- ・セイコーインスツルメンツ社製SDカード型AirH<sup>™</sup>「AH-S101S」
- 〈追加〉・SDメモリーカード（8 ～ 512 MB）  
弊社製、Panasonic製、東芝製
- 〈追加〉・マルチメディアカード（16 ～ 128 MB）  
弊社製、SanDisk製、日立製

##### ・アップデート対応環境

アップデート可能な環境は、以下の環境のみです。

対応機種： NEC PC98-NXシリーズ、DOS/Vマシン

対応OS： Windows XP/2000/Me/98 Second Edition

※PCカードコントローラ が Toshiba ToPIC95 CardBus Controller または ToPIC100 CardBus Controller を搭載したパソコンには対応しておりません。アップデートはできませんので、ご注意ください。

##### ・対応機種/OS

アップデート後の、対応機種/OSはアップデート前と同様です。

まず、弊社ホームページ上から最新のファームウェアアップデートプログラムを入手してください。  
(詳細は弊社ホームページをご覧ください。)

## アップデートする

以下に「PCSDAH-ADP」のファームウェアをアップデートする手順を説明します。

### ●注意事項


- ・「AH-S101S」を「PCSDAH-ADP」に差してアップデートを行ってください。
- ・アップデート中は、「PCSDAH-ADP」や「AH-S101S」を取り外したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。ファームウェアのアップデートが正常に行えず、「PCSDAH-ADP」が使用できなくなりますので、ご注意ください。
- ・ファームウェアのアップデートを行う際は、「PCSDAH-ADP」以外の PC カードを外してから作業を行ってください。
- ・ファームウェアのアップデートを行う際は、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- ・アップデートプログラムをハードディスクにコピーしてアップデートを行ってください。

## ファームウェアのアップデート手順

**1** 「PCSDAH-ADP」に「AH-S101S」を差し、パソコンの PC カードスロットに挿入します。

アップデートする前に、「AH-S101S」が使用できることを確認してください。「AH-S101S」が正しくセットアップされていない場合は取扱説明書の【3. 使い方】を参照して、セットアップを行ってください。

※「AH-S101S」が正しくセットアップされていないとアップデートはできません。



## 2 「ファームウェアアップデートプログラム」をダウンロードしたフォルダ内の「SDIOFWUP.EXE」をダブルクリックします。

以降の画面は Windows XP の例です。その他の OS も同様に進めてください。



## 3 [再起動]ボタンをクリックします。



- 4** Windows の再起動後、以下の画面が表示されます。  
現在のファームウェアにバージョンが表示されていること、アップデートバージョンが「0109」と表示されていることを確認し[実行]ボタンをクリックします。



アップデート中は、「PCSDAH-ADP」や「AH-S101S」を取り外したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。

「現在のファームウェア」の表示内容が「0104」と異なる場合があります。

①確認

②クリック

- 5** アップデート完了のメッセージが表示されましたら[OK]ボタンをクリックして、[終了]ボタンをクリックしてプログラムを終了させます。


- 6 メッセージが表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。



- 7 以上で、アップデートは完了です。  
「PCSDAH-ADP」を取り出します。

## SDメモリーカード／マルチメディアカードの使い方

- 1 「PCSDAH-ADP」に SD メモリーカード／マルチメディアカードを差し、パソコンの PC カードスロットに挿入します。



**2** Windows XP/2000、Mac OS/Mac OS X の場合は、自動的にドライバがインストールされた後、リムーバブルディスクとして使用できます。

Windows Me/98 Second Edition の場合は、以下の画面が表示されますので、[次へ]ボタン→[完了]ボタンを順にクリックします。


▼Windows Me/98 Second Edition の場合



## 取り出し方

取り出す場合は、取扱説明書の【4. 本製品の取り出し方】を参照してください。  
ただし、表示される内容は以下ようになります。


### ■ Windows XP の場合



### ■ Windows 2000 の場合



### ■ Windows Me/98 Second Edition の場合




## ■ Mac OS / Mac OS X の場合

デスクトップ上のアイコンをゴミ箱に捨てます。


### Mac OS の場合

本製品（名称未設定）のアイコンをゴミ箱に捨てます。



### Mac OS X の場合

本製品（名称はメモリカードにより異なります）のアイコンをゴミ箱に捨てます。



## SD メモリーカード／マルチメディアカード使用時の注意

「PCSDAH-ADP」で SD メモリーカード／マルチメディアカードを使用するときは以下にご注意ください。

- 本製品を使用中にデータが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。  
大切なデータは別のメディア(MO ディスク、ハードディスクなど)に定期的にバックアップを行ってください。
- SD メモリーカードに書き込みを行う場合は、ライトプロテクトを OFF にしてください。ライトプロテクトを ON の状態で書き込みを行うと、エラーが発生します。ライトプロテクトを OFF にする方法は、SD メモリーカードの取扱説明書を参照してください。
- SD メモリーカード／マルチメディアカードのフォーマットは、お使いのデジタルカメラ等の機器で行ってください。  
パソコンでのフォーマットは行わないでください。