

## .0 Die Funktionen der Hauptdialogbox von CoMa (Übersicht)

Nach dem Aufruf des Programms **CoMa**, sehen Sie eine Dialogbox, über die die wichtigsten Aktionen Ihres Communication-Manager gesteuert werden. Diese Box verdient somit zu recht den Namen Hauptdialogbox! Dieses Kapitel gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die Funktionen.

### licence

Bei Licence steht bereits Ihr Name den jedes verschickte Fax in der ersten Zeile enthält.

### o, No

Wenn Sie einen Eintrag in der Faxnummernverwaltung ausgewählt haben, so ist der Name und die zugehörige Faxnummer bereits eingetragen. Sie können hier aber auch per Hand einen Namen und eine Nummer eingeben. Sie erscheint dann auf dem Textdeckblatt, daß Sie wahlweise alleine, oder mit anderen Faxseiten versenden können, die Position ist einstellbar.

### Textzeilen für Fehlermeldungen

Ganz unten finden Sie während ein Übertragung stattfindet einen Hinweis, wie Sie eine Faxübertragung ohne Verzögerung unterbrechen können. Sie müssen hierfür die Command-Taste und die "."- Taste gleichzeitig drücken, oder wenn noch kein Connect erfolgt ist , mit der Taste "Esc" abbrechen!

### automatic receive

Über den Knopf "automatic receive" läßt sich der automatische Empfang ein- und ausschalten.

### Calls

it diesem Knopf wird die Verwaltung der eingegangenen Faxseiten, Anrufe und Data-Connects aufgerufen.

### Jobs

in Fenster mit der Liste der Faxjobs wird geöffnet.

### Number

ie Nummernverwaltung wird aufgerufen.

### Insert#

it diesem Knopf können Sie den Eintrag, der gerade in der Hauptdialogbox steht in die Nummernliste einfügen.

### Terminal

ieser Knopf öffnet das Terminalfenster und ermöglicht somit dem Modem eine beliebige Folge von Zeichen zu senden, um es zu konfigurieren. Für das

Benutzen einer Mailbox ist dieser Programmteil ebenfalls unerlässlich!

Die vier Knöpfe in der linken unteren Ecke von CoMa ermöglichen es Ihnen das Modem abheben zu lassen und dabei verschiedene Betriebsmodi auszuwählen.

### Receive

it diesem Knopf wird nach dem Abheben lediglich ein Data- oder Fax-Connect versucht. Der Anrufbeantworter wird nicht eingeschaltet.

### Poll ax

Mit diesem Knopf können Sie eine Pollnummer anrufen und eine oder mehrere Faxseiten "pollen".

### ial Voice

Über diesen Knopf können Sie das Modem als Wahlautomat nutzen. Tragen Sie in das Feld "Fax" lediglich eine Nummer ein, und das Modem hebt ab und beginnt zu wählen. Damit das klappt muß an der gleichen TAE-Dose natürlich das Telefon angeschlossen sein.

### Dial Data

Über diesen Knopf wird die Nummer, die unter Data in der Nummernliste steht gewählt und das eingebaute terminal von CoMa versucht einen data-Connect herzustellen.

### oad...

Die Knöpfe **Load Text**, **Load Fax** und **Load PICT** öffnen die Dateiauswahlbox zum Laden einer Datei, die Sie verschicken wollen. Hierbei wird für jede Datei die Sie laden ein neues Fenster geöffnet. Diese Knöpfe haben also die gleiche Wirkung, wie die Eintragungen im Pull-Down-Menü **File**.

## Send ax

Dieser Knopf startet die Faxübertragung, nachdem Sie die Faxseite entweder über den eingebauten Editor erstellt, oder nachdem Sie eine Seite geladen haben.

Sie erhalten dann noch die Möglichkeit in der folgenden Dialogbox die Auflösung, und einen Faxordner anzugeben. Außerdem können Sie für eine bereits bestehende Verbindung den Wahlvorgang unterdrücken.

## 00 dpi

Mit dem Knopf 100dpi können Sie auf die niedrigere Auflösung umschalten. Die Übertragung geht dann schneller, aber die Qualität ist dann nicht besonders! Faxseiten, die in 200 dpi vorliegen, werden von CoMa auf 100 dpi umgerechnet.

## Pages in folder:

Manchmal kann man auf die Preview der Faxseiten verzichten und möchte einen vollständigen Ordner mit Faxseiten verschicken. Wird der Knopf "+ Pages in folder" dann aktiviert, wird der komplette Ordner zuzüglich geöffneten Fax-Preview-Fenster verschickt.

Mit dem großen Knopf können Sie über die Dateiauswahlbox den Ordner dann auswählen.

## No Dialing

Dieser Schalter muß betätigt werden, wenn Sie an eine bestehende Telefonleitung ein Fax schicken wollen. Hierbei darf ja nicht erneut gewählt werden, es muß lediglich die Leitung an das Modem übergeben werden!

Nach dem aktivieren dieses Schalters können Sie also den Send-Knopf betätigen, und schon geht´s los!