

**SystemPrefs**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> SystemPrefs		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		December 8, 2024	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>SystemPrefs</b>	<b>1</b>
1.1	SystemPrefs: Inhalt	1
1.2	SystemPrefs: 1. Kurzbeschreibung	2
1.3	SystemPrefs: 2.1. Kontaktadresse	2
1.4	SystemPrefs: 2.2. Copyright	4
1.5	SystemPrefs: 3. Installation und Start	5
1.6	SystemPrefs: 4.1. CPU-Cache-Kontrolle	6
1.7	SystemPrefs: 4.2. RAMSEY-Kontrolle	7
1.8	SystemPrefs: 4.3. CIA-Kontrolle	8
1.9	SystemPrefs: 4.4. Die Menüs	8
1.10	SystemPrefs: 5. Der 60ns-RAM-Modus	9
1.11	SystemPrefs: A.1. Häufige Probleme	9
1.12	SystemPrefs: A.2. Verbesserungen	11
1.13	SystemPrefs: A.3. Bekannte Bugs	11
1.14	SystemPrefs: A.4. History	11
1.15	SystemPrefs: A.5. Credits	12
1.16	SystemPrefs: D. Patches	13









sten muß vorher eine schriftliche Einverständniserklärung vom Autor angefordert werden.

Die Verbreitung über AmiNet und Fred Fish wird hiermit ausdrücklich erlaubt, ebenso die Publizierung durch deren CDs.

Das Paket beinhaltet folgende Dateien:

- System Das Programm selbst
- System.info Das Icon dazu
- SystemPrefs.guide Diese Anleitung
- SystemPrefs.guide.info Das Icon dazu
- Install Der Installer-Script
- Install.info Das Icon dazu
- c/SysPrefs Der CLI-Starter
- libs/provision.library Die ProVision-Library
- libs/reqtools.library Die ReqTools-Library
- catalogs/deutsch/SystemPrefs.catalog Der deutsche Sprachkatalog

Die Verwendung des Programmes für faschistische oder militärische Zwecke ist ausdrücklich Verboten!

Sie verwenden das Programm, "wie es ist", und auf Ihr eigenes Risiko. Der Autor (Richard Körber) haftet nicht für Schäden aller Art, die direkt oder indirekt auf die Benutzung der Software zurückzuführen sind; insbesondere (aber nicht begrenzt auf) Schäden an Hard- und Software.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die der Programmgestaltung, Wartung und Vertriebsform.

Sollten Sie mit diesen Copyright-Bedingungen nicht einverstanden sein, dann löschen Sie dieses Programm und alle dazugehörigen Dateien umgehend!

reqtools.library ist © Nico François. Entwicklerunterlagen sind auf Fish-Disks erhältlich.

provision.library ist © Richard Körber.

AmigaGuide ist © Commodore Amiga. (z.B. Fish-Disk 920)

Weitere Copyrights bei ihren Markeninhabern.

## 1.5 SystemPrefs: 3. Installation und Start

Zum Betrieb des Programmes wird mindestens Kick 2.04 benötigt. Um alle Fähigkeiten auszuschöpfen, sollte außerdem die locale.library installiert sein.

Auch wenn dieses Programm auf einem 68000 läuft, macht es eigent-

lich nur Sinn, wenn ein 68020+ verwendet wird.

Installiert wird SystemPrefs über den Commodore-Installer. Starten Sie hierfür zunächst Ihre Workbench, danach den Installations-Script. Als Ziel kann hier wahlweise eine Diskette oder eine Festplatte angegeben und ein Verzeichnis eingerichtet werden.

Es wird der Prefs-Editor in das Preferences-Verzeichnis kopiert, sowie das Startup-Programm in das C:-Verzeichnis. Sie müssen den Starter allerdings noch in die Startup-Sequence einfügen. Laden Sie hierfür die Datei "s:startup-sequence" in einen Texteditor.

Suchen Sie anschließend die Zeile "IPrefs", und fügen unmittelbar in die Zeile davor ein "SysPrefs >NIL:" ein. Danach kann die Startup-Sequence wieder abgespeichert werden.

Die Installation ist damit abgeschlossen.

Starten läßt sich SystemPrefs entweder über die Workbench durch einen Doppelklick auf sein Icon, oder über die Shell. Die Shell wird dabei sofort wieder freigegeben und kann weitere Befehle ausführen oder geschlossen werden.

Wenn die Installation richtig erfolgte, erscheint nach dem Start das Hauptfenster von SystemPrefs.

## 1.6 SystemPrefs: 4.1. CPU-Cache-Kontrolle

Mit dem "CPU-Cache-Kontrolle"-Bereich kann der Prozessorcache gesteuert werden:

Befehls-Cache steuert den Befehls-Cache. Dieser sollte normalerweise eingeschaltet sein. Lediglich selbstoptimierender Code erfordert es, den Befehls-Cache auszuschalten. (ab 68020)

Daten-Cache steuert den Daten-Cache. Dieser kann in der Regel eingeschaltet bleiben. (ab 68030)

Befehls-Burst schaltet den Befehls-Cache in den Burst-Mode.

Der Burst-Mode wird lediglich vom 68020 und 68030 zur Verfügung gestellt und bringt nur im Amiga 3000 oder mit den meisten Turbokarten Geschwindigkeitsvorteile.

Daten-Burst schaltet den Daten-Cache in den Burst-Mode.

Der Burst-Mode wird lediglich vom 68030 zur Verfügung gestellt. Im Amiga 3000 sollte dieser Modus grundsätzlich abgeschaltet sein!

Write Allocate ist ein spezieller Bus-Modus. Wenn er deaktiviert wird, kann dies eine höhere Geschwindigkeit des Rechners einbringen; in der Regel stürzt er dann jedoch ab. Diese Einstellung kann nur im Experten-Modus verändert werden! (nur 68030)

Copyback Dieser Modus wird nur vom 68040 zur Verfügung gestellt. Er bringt (bis auf dem Amiga 4000) eine höhere Geschwindigkeit, allerdings funktionieren einige Programme mit diesem Modus nicht zusammen.

VBR ins Fast-RAM Hiermit können die Prozessor-Vektor-Register in das Fast-RAM gelegt werden, was einen sehr geringen Geschwindigkeitsvorteil und viele Probleme mit sich bringt. Default ist daher aus. (Ab dem 68010 wirksam)

Die neuen Modis werden erst wirksam, wenn Sie das Programm durch "Sichern" oder "Verwenden" verlassen haben.

WICHTIG!!! Sollten Sie den Write Allocate-Modus abgeschaltet haben, ohne zu wissen, ob ihr Rechner das unterstützt, sollten Sie zunächst "verwenden" benutzen, um den Modus auszutesten. Achten Sie darauf, daß in diesem Moment keinerlei Disketten- oder Festplattenzugriffe mehr geschehen!

WICHTIG!!! Ändern Sie niemals den VBR-Modus, während der Enforcer läuft. Das System hängt sich dann sofort auf! Dies ist aus technischen Gründen unumgänglich!

## 1.7 SystemPrefs: 4.2. RAMSEY-Kontrolle

Hiermit steuern Sie den RAMSEY-Baustein, wie er im Amiga 3000 und Amiga 4000 zu finden ist.

Voraussetzung ist, daß Sie eine RAMSEY Version F installiert haben.

Ansonsten ist diese Gruppe ohne Funktion.

60ns-RAM schaltet RAMSEY in den 60ns-RAM-Modus. Die Zugriffsgeschwindigkeit auf die RAMs erhöht sich entsprechend. Da dieser Modus relativ gefährlich ist, ist er standardmäßig abgeschaltet und kann nur im Experten-Modus geändert werden.

Mehr zu dem "60ns-RAM"-Modus entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Kapitel.

WARNUNG: Durch Ändern dieses Modus kann der Rechner abstürzen. Sie sollten ihn daher nicht aktivieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun!

## 1.8 SystemPrefs: 4.3. CIA-Kontrolle

Die CIA-Modis können hiermit verstellt werden. Diese Gruppe ist übrigens die einzige, die auf (fast) jedem Amiga funktioniert.

Audio-Filter schaltet die Audio-Filter (und entsprechend die Power-LED) um. Auf dem Amiga 1000 ändert sich allerdings nur der Zustand der Power-LED.

## 1.9 SystemPrefs: 4.4. Die Menüs

Der Preference-Editor besitzt folgende Menüpunkte:

Projekt

Infos... Informationen über das Programm

öffnen... öffnet eine Preference-Datei per

Filerequester.

sichern als... speichert eine Preference-Datei per

Filerequester.

beenden beendet den Preference-Editor.

Vorgaben

auf Vorgaben zurücksetzen stellt die Standardeinstellungen ein.

auf zuletzt gespeichertes stellt den zuletzt gespeicherten Zustand ein.

auf vorherigen Stand stellt den zuletzt verwendeten Zustand ein.

auf momentane Hardware stellt den momentanen Zustand der Hardware ein.

Optionen

Experten-Modus setzt den Experten-Modus. Dadurch

können auch kritischere Parameter

verändert werden.

---

## 1.10 SystemPrefs: 5. Der 60ns-RAM-Modus

Der 60ns-RAM-Modus veranlaßt RAMSEY dazu, FastRAM-Zugriffe mit 60ns Zugriffszeit durchzuführen, wodurch der Rechner bis zu 10% schneller werden kann! Ihr FastRAM sollte aber auch für eine Zugriffszeit von mindestens 60ns ausgelegt sein, um mit diesen Modus einwandfrei zu Funktionieren.

Bedingt durch heutige Bauteiltoleranzen könnten aber auch 70ns-RAMs dafür geeignet sein. Dies kommt auf einen Versuch an (der Amiga kann bei diesem Versuch normalerweise nicht beschädigt werden).

Schalten Sie hierfür den 60ns-RAM-Modus an und benutzen "Verwenden" ("Sichern" können Sie schwieriger rückgängig machen, wenn der Versuch fehlschlägt!). Stellen Sie vorher sicher, daß in der Zeit kein Disketten- oder Festplattenzugriff stattfindet, damit im Fall der Fälle nicht auch noch Daten verloren gehen.

Wenn Ihr Rechner nun sofort abstürzt oder nicht mehr zuverlässig arbeitet, ist Ihr RAM zu langsam für diesen Modus. Sie sollten ihn dann nicht mehr weiter verwenden oder 60ns-RAMs kaufen. Bei einem Fehlschlag schalten Sie am besten Ihren Rechner für einige Sekunden aus, da der Modus einen einfachen Reset überlebt.

Ansonsten scheinen Sie zu den glücklichen Benutzern zu gehören. Sie sollten aber trotzdem erst einmal den Rechner ausgiebig testen, bevor Sie den Modus mit "Save" für immer aktivieren.

## 1.11 SystemPrefs: A.1. Häufige Probleme

- Der Rechner stürzt mitten im Bootvorgang ab und läßt sich anschließend auch durch einen Reset nicht mehr starten.

Der 60ns-RAM-Modus wurde aktiviert und abgespeichert, obwohl ihre RAMs nicht ausreichend schnell sind. Schalten Sie zunächst den Rechner aus. Wenn Sie ihn danach wieder starten, wählen Sie sofort das Early Boot Menü aus (beide Maustasten gedrückt halten!) und starten von dort aus die Workbench ohne startup-sequence. In der Shell geben Sie anschließend "delete envarc:sys/system.prefs" ein.

- Seitdem ich weitere RAM-Bausteine eingebaut habe, funktioniert der "60ns-RAM"-Modus nicht mehr.

Bei Mischbestückung ist das der Regelfall! Der Modus muß in diesem Fall abgeschaltet bleiben.

---

· Im "60ns-RAM"-Modus stürzt mein Rechner gelegentlich/ständig ab.

Wenn Sie die internen RAM-Bänke nicht mit 60ns-RAMs belegt haben, ist der 60ns-Zugriff bereits außerhalb des Toleranzbereichs Ihrer RAMs. Verwenden Sie den Modus daher nicht oder kaufen Sie sich 60ns-RAMs.

· Die "60ns-RAM"-Einstellung bringt keinen Effekt.

Dieser Modus funktioniert nur in Zusammenhang mit einem RAMSEY-Chip, wie er ausschließlich im Amiga 3000 sowie in den AGA-Modellen vorhanden ist.

· Der Rechner stürzt ab, wenn ich den "Write Allocate"-Modus abschalte.

Dieser Modus bringt nur in den seltensten Fällen wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil. Lassen Sie ihn hier besser eingeschaltet!

· Die Burst-Modes bringen keinen Effekt.

Durch einen Konstruktionsfehler im Amiga 4000 bringt der Burst-Modus tatsächlich keinerlei Geschwindigkeitsvorteil! :-(

· Der Copyback-Modus bringt keinen Effekt.

Der Copyback-Modus funktioniert nur auf einem 68040er. In einem Amiga 4000 bringt dies jedoch keinen besonderen Geschwindigkeitsvorteil.

· Seitdem ich den VBR ins Fast-RAM gelegt habe, stürzen viele Player, Spiele und Demos ab.

Dies ist der ungewünschte Seiteneffekt der Funktion. Viele Demos, Spiele und Music-Player beschreiben die Vektorregister direkt (was schon schlimm genug ist), ohne vorher deren Adresse zu lokalisieren. Wenn Sie damit Probleme haben, sollten Sie diesen Modus abschalten.

· Wie bekomme ich die höchste Geschwindigkeit aus meinem Rechner?

· 68020,68030: Sämtliche Caches und Bursts einschalten

· 68040: Copyback einschalten

· VBR ins Fast-RAM legen (ab 68010)

· 60ns-RAM-Modus wählen (ggf. 60ns-RAMs kaufen)

· Write-Allocate abschalten (sofern möglich)

---

## 1.12 SystemPrefs: A.2. Verbesserungen

Folgende Verbesserungen sind für die nächste Release geplant:

- Englische Anleitung und Installer-Script
- Externer Cache schaltbar (braucht das jemand??)
- ROM -> Fast-RAM
- ARexx-Port

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß diese Liste nicht verbindlich ist. Abweichungen sind durchaus möglich.

## 1.13 SystemPrefs: A.3. Bekannte Bugs

SystemPrefs wird unter folgenden Konfigurationen ständig getestet:

- A4000/o3o (MMU) , Kick 3.0 ,10 MB RAM (8F/2C), 1GB HD, Fastlane, Maestro
- A4000/o3o (MMU,FPU) , Kick 3.0 , 6 MB RAM (4F/2C), 400MB HD, Emplant, Maestro
- A4000/o4o (MMU,FPU) , Kick 3.1 ,10 MB RAM (8F/2C), 1GB HD, Cyberstorm, Picasso II, VLab-Motion
- A3000/o3o (MMU,FPU) , Kick 3.1 ,10 MB RAM (8F/2C), 1,4GB HD, Maestro
- A4000/o3o , Kick 3.0 , 6 MB RAM (4F/2C), 261MB HD
- A 500/ooo , Kick 2.04, 3 MB RAM (2F/1C), 42MB HD, GVP Series II host adapter

Die folgenden Bugs sind momentan bekannt:

- Beim Start aus dem CLI tritt ein Enforcer-Hit auf (harmlos, da nur ein Lesezugriff). Ihn zu umgehen, zieht allerdings massive Veränderungen des Programmcodes mit sich, weshalb ich es zunächst einmal gelassen habe.
- Während der Enforcer läuft, sollte keinesfalls der VBR-Modus geändert werden. Eine Umschaltung erfordert das Lesen/Beschreiben des Speicherbereiches von 0x0000 bis 0x0400, was Enforcer-Hits auslöst. Das System hängt sich in diesem Fall sofort auf!!!

## 1.14 SystemPrefs: A.4. History

V2.20 · Released am 18. 6.1995

- Die Fensterposition wird gespeichert
  - Kein Fehlerrequester, wenn Konfig-Datei nicht gefunden wurde
-

V2.15 · Released am 14. 5.1995

- Bug: Absturz, wenn eine Library nicht geöffnet werden konnte
- Verwende PhxLnk

V2.11 · Released am 23. 3.1995

- Englische Übersetzung der Guide

V2.10 · Released am 9. 2.1995

- VBR kann ins Fast-RAM gelegt werden

V2.00 · Released am 6. 2.1995

- Localized (english, deutsch)
- Vernünftige Guide-Anleitung

V1.47 · Released am 5. 6.1994

- Fontsensitive Oberfläche

V1.21 · Released am 21. 4.1994

- Expert Modus eingefügt
- Filter kann eingestellt werden

V1.00 · Released am 11. 4.1994

- Cache und FastMode einstellbar

## 1.15 SystemPrefs: A.5. Credits

Ich möchte mich bedanken bei...

Sven Arke für den Support durch seine Mailbox

Rodney Hester für die Korrektur meiner englischen  
Übersetzung (muß hart gewesen sein ;)

Frank Wille für den besten Amiga-Assembler  
(PhxAss!)

Dietmar Eilert für GoldEd

Nico François für die reqtools.library

Amiga Technologies GmbH für das bevorstehende Amiga-Revival! :-)

Und natürlich ESCOM, daß sie es möglich  
gemacht haben!

–

\_ //

\X/ -- Amiga -- Motorola Inside... --

## 1.16 SystemPrefs: D. Patches

Mit dem Tool "PatchEditor" (zu beziehen aus der Support-Mailbox)

können in SystemPrefs folgende Parameter zusätzlich eingestellt werden:

Localizion Schaltet die Locale-Fähigkeit an oder aus. Ist

sie ausgeschaltet, öffnet sich SystemPrefs nur

noch in Englisch, unabhängig von der eingestell-

ten Sprache (default TRUE).

Process name Name des Programmes (default "SystemPrefs")

Bitte beachten Sie, daß Sie ein mit dem PatchEditor geändertes Programm NICHT weitergeben dürfen!