

# ZyXEL

## Upgrade firmware pre modemy Elite, Omni, U-336 a U-90E

1. Pomocou "Start, Programs, Accessories, Communications, Hyper Terminal" si otvorte program Hyper Terminal.exe.
2. Zadajte meno Vášho pripojenia. " OK "
3. V políčku " Connect using" – zvolte port na ktorom máte zariadenie pripojené.
4. " OK "
5. Zvoľte si komunikačnú rýchlosť - 115200b/s, Data bits - 8, Parity - None, Stop bits - 1, Flow control - Hardware. " OK "
6. Zadaním príkazu " **at** " zistíte, akú verziu firmware máte nahrať.
7. Zadajte príkaz " **atupx** " – ENTER.
8. ZyXEL napíše " Are you sure (Y/N)? "
9. Potvrďte „YES“
10. Program Vám vypíše : " Wait ! Erasing flash rom now ....." " Start programming, please upload..." a začne posielat' znaky : " \$\$\$\$\$\$ "
11. Pomocou ikonky " Send file " vyberte v druhom riadku protocol " XMODEM " a v prvom riadku pomocou tlačidla " Browse " nájdite súbor kde máte uložený firmware na napálenie. Je to súbor s koncovkou " \*.bin "
12. Po zadaní cesty stlačte tlačidlo " Send "
13. Po napálení firmware, program vypíše : " Programming successful, Startup..... "
14. Zadajte príkaz **at**, a modem vypíše aktuálnu verziu firmware. Ak je korektná, zatvorte " Hyperterminal "
15. Firmware je napálený