

Ministerstvo hospodářství - Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) jako povolující orgán podle § 21 odst. 3 a podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. vydává

generální povolení
č. GP - 01/1994

ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra (dále jen „zařízení RLAN“). Toto povolení opravňuje fyzické nebo právnické osoby zřízovat, provozovat nebo přechovávat zařízení RLAN s parametry a za podmínek uvedených v tomto povolení bez jakékoli další evidence a zpoplatňování u povolujícího orgánu.

Povolení platí na území České republiky.

Generální povolení se vydává za následujících podmínek:

1. Provozní kmitočtové pásmo: 2400 - 2483,5 MHz.
Minimální přenosová rychlost: 250 kbit/s.
Celkový výkon v tomto pásmu nesmí přesahovat 100 mW EIRP.
Pro systémy s rozprostřeným spektrem, užívající techniky přímé sekvence, nesmí špičková spektrální hustota výkonu, vyzářeného izotropním zářičem, překročit hodnotu - 20 dBW/MHz.
Pro systémy s rozprostřeným spektrem, užívající techniky přeskočků kmitočtu, nesmí špičkový výkon, vyzářený izotropním zářičem, překročit hodnotu - 10 dBW, měřeno v šířce pásma 100 kHz.
2. Generální povolení se vztahuje pouze na zařízení RLAN, která jsou schválena odborem certifikace ČTÚ k provozování v České republice a jsou opatřena příslušnou schvalovací značkou.
3. Zařízení RLAN nesmějí být elektricky ani mechanicky měněna.
4. Zařízení RLAN nesmějí být provozována s přídatnými vf zesilovači.
5. Provoz zařízení RLAN nemá zajištěnou ochranu proti rušení působenému jinými telekomunikačními a rádiovými zařízeními.
6. Provoz zařízení RLAN nesmí rušit zařízení jednotné telekomunikační sítě ani jiná radiokomunikační zařízení nebo telekomunikační služby.
7. ČTÚ je oprávněn u zařízení RLAN zkontrolovat, zda splňují podmínky a ustanovení generálního povolení. Provozovatel zařízení RLAN musí umožnit pověřeným pracovníkům ČTÚ přístup k těmto zařízením za účelem kontroly.
8. Orgány ČTÚ mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů zařízení RLAN, podmínek tohoto povolení nebo při vzniku rušení provoz tohoto zařízení zastavit a obnovit jej až po zjednání nápravy.
9. ČTÚ může podmínky a ustanovení generálního povolení doplnit nebo změnit, anebo jej jako celek zrušit. V tomto případě budou stanoveny podmínky pro další provoz již provozovaných zařízení.
10. Toto generální povolení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1994.

Ing. David S t á d n í k v.r.
vrchní ředitel