

4 Kit Tin.it per Windows 3.x

Requisiti minimi di Sistema:

- **Memoria RAM: 8 Mb minimo (preferibili 16Mb)**
- **Processore: 486, clock consigliato 66 MHz**
- **Scheda video impostata a 256 colori**

4.1 - Installazione del kit (Internet Explorer)

- **AVVERTENZA** per gli utenti che hanno una scheda LAN installata e/o una precedente versione di Internet Explorer residente sul proprio PC:

si consiglia, prima di avviare l'installazione del software di connessione/navigazione, di prendere visione della sezione 'Soluzione a possibili problemi' (file 'FAQ_win3x.txt') del presente manuale.

- L'installazione del software di navigazione parte facendo doppio click da File Manager sull'icona di programma 'iesetup.exe' contenuta nella cartella WIN_31 del CD. Prima di fare ciò, è consigliabile chiudere eventuali altre applicazioni aperte.

Se non disponete del CD Telecom Italia Net, ma il software Tin.it si trova all'interno di una cartella di un CD contenente altre applicazioni, cercate ed aprite la cartella 'WIN_31' nella directory dedicata a Tin.it.

- Dopo aver letto ed accettato i termini del contratto Microsoft e terminata l'estrazione dei file di installazione, segue la richiesta di selezione della directory principale in cui il kit verrà installato: consigliamo di non cambiare il default (ciò faciliterà l'individuazione della posizione dei file in caso di necessità).

- Alla proposta di scelta tra 'Installazione completa' e 'Installazione Personalizzata', scegliere 'Completa' a meno che non si desideri disabilitare l'installazione di qualcuna delle componenti (elencate in caso di scelta diversa).

- Una volta scelto il nome del gruppo in cui verranno disposte le icone del kit, verrà effettuata la copia dei file al termine della quale sarà presentata una successione di maschere che consentiranno di impostare correttamente le proprietà della chiamata (frequenza se chiamate abitualmente da un telefono a tastiera, impostazione di eventuale cifra per raggiungere una linea esterna, ...) e di installare il modem: consultate a riguardo la sezione 'Soluzione a possibili problemi' (file 'FAQ_win3x.txt') del presente manuale.

- Riavviate quando richiesto. Una volta nuovamente in Windows, fate doppio click sull'icona 'Connessione Guidata': da una pagina

di benvenuto sarà possibile partire con la procedura di registrazione a Tin.it oppure uscire (tasto 'Fine') e costruire un accesso con parametri di connessione già in vostro possesso.

Nel caso in cui effettuate la chiamata da un derivato di centralino, ricordate, prima di effettuare qualsiasi connessione (compresa quella di registrazione), di assicurarvi che sia selezionata l'opzione "Il telefono è dotato di segreteria ..." in 'Impostazioni di composizione' e di settare la cifra per l'accesso alla linea esterna.

Nel caso non siate sicuri di ciò, e state effettuando la registrazione online, provate a connettervi agendo sul tasto 'Procedere alla registrazione online': se il modem non seleziona, agite come indicato nel file 'FAQ.txt'.

Con l'occasione, controllate anche che la velocità della porta COM sotto 'Proprietà/Modem' sia adeguatamente alta. In relazione ai limiti di Win'3x, in caso di rallentamenti/blocchi della navigazione, reimpostate un valore inferiore (in generale non superiore a 38400).

La fase di connessione/ricerca del server potrà richiedere qualche secondo: attendete che la connessione sia completata e che vi sia presentata la prima schermata del server, su cui troverete indicazioni su come procedere.

Durante la fase di trasferimento del file di configurazione, attendete tutto il tempo necessario (alla fine del processo un messaggio vi avvertirà che il PC è pronto per la connessione ad Internet) SENZA disconnettere o chiudere alcunché.

Nel caso abbiate delle difficoltà a registrarvi online, potrete utilizzare l'opzione riservata a chi già possiede un account Internet, naturalmente dopo aver ricevuto tutti i parametri necessari dall'Help Desk (800 018787).

Ricordate che le chiavi di accesso provvisorie a corredo del kit Tin.it NON sono idonee alla navigazione, ma servono solo per avviare la registrazione (online o tramite operatore) al termine della quale Vi sarà comunicata una serie di parametri di accesso PERSONALIZZATI.

- A registrazione ultimata, nel gruppo di programmi del kit Tin.it sarà stata creata una icona di connessione: entro 24 ore potrete collegarvi a Tin.it o facendo doppio click / Connetti su questa icona, oppure doppio click sull'icona di Internet Explorer.

4.2 - Note sul collegamento ISDN

E' possibile utilizzare il kit Tin.it per collegarsi anche via rete Isdn. In questo caso è necessario:

- disporre di un accesso base Isdn
- un dispositivo di connessione Isdn (solo modem) opportunamente installato e configurato
- un abbonamento Isdn a Tin.it, il cui profilo consente l'accesso sia da rete telefonica generale che Isdn.

Se si è già titolari di un abbonamento Pstn a Tin.it, occorre cambiare il proprio profilo in Isdn inviando una e-mail a "traform.abbonamenti@tin.it" .

Servendosi del programma di costruzione di 'Nuova Connessione' (icwman16.exe, consultate anche la sezione 'Soluzione a possibili problemi' (file 'FAQ_win3x.txt') del presente manuale), costruire un accesso al POP Tin.it più vicino:

installate un modem qualsiasi (ad es. modem standard 28800) e successivamente modificate il file modems2.ini (vedi 'modem.txt') presente nella directory in cui il kit è stato installato, inserendo la stringa di inizializzazione suggerita dal costruttore del modem Isdn. L'operazione è assolutamente necessaria.

Facendo doppio click sulla icona di connessione creata, e successivamente su Proprietà/Modem, impostate il valore 115200 nel campo Massima velocità.

Non è previsto il funzionamento con schede Isdn dotate di interfaccia CAPI per il kit Tin.it Pstn (Internet Explorer) Win' 3.x.

Una volta installato correttamente il modem isdn, valgono tutti i consigli elencati precedentemente per il caso pstn.

4.3 - Deinstallazione

La deinstallazione completa del kit Tin.it avviene in più passi:

- Rimozione della directory in cui si è scelto di installare i file.

Da File Manager selezionare col mouse la cartella in cui il kit è stato installato (es: C:\IEXPLORE) e rimuoverla spingendo CANC (o DEL)

- Aggiornamento dei file di sistema.

Selezionare File/Esegui dalla barra menu di Program Manager o File Manager e digitare il comando: sysedit. Confermare con 'OK'.

Verranno aperti i file del vostro sistema. Fate click nella finestra del primo (tipicamente Autoexec.bat) e dalla barra menu di Sysedit (la cornice più esterna) selezionate 'Cerca': digitate il nome della directory di installazione (nell'esempio: IEXPLORE) e avviate la ricerca: il cursore verrà portato sulla prima riga in cui è presente la stringa cercata; cancellate questa riga e ripetete la ricerca cancellando tutte le righe contenenti il percorso della directory in cui il kit è stato installato fino a che la ricerca ha successo. Al messaggio 'impossibile trovare...' o simili, salvate il file su cui avete cercato/cancellato, chiudetelo e ripetete la procedura su tutti gli altri: in particolare dovrete trovare qualcosa da cancellare nei file

Autoexec.bat (in coda, prima di una eventuale chiamata 'win'),
Win.ini, System.ini (se le righe cancellate sono seguite da
una riga tra parentesi quadre, lasciate una riga bianca prima).

- Rimozione del Gruppo di programmi in Program Manager.

Aperto il gruppo in cui sono presenti le icone del kit,
selezionatele una per volta e cancellatele. Quando il gruppo sarà
vuoto, fate click sulla sua cornice e cancellate anch'esso.

Effettuate queste operazioni, occorrerà riavviare il PC.