

Wichtig!!! Bitte lesen!

Diese Datei enthält die neuesten Hinweise zur In´side ShareWare CD.

Installation:

Die In´side ShareWare CD benötigt eine Festplatte oder ein Netzwerklaufwerk mit mindestens 256 KB freiem Speicher, um die Installation starten zu können.

Die In´side ShareWare CD installiert das Viewer-Programm, sowie die Video for Windows Runtime und den Autodesk Animation Player, aber keine Daten-Dateien. Mehrere Ausgaben der In´side ShareWare belegen auf Ihrer Festplatte also nicht mehr Speicher, als die jeweils neuste Version des Multimedia Viewers und der Treiber.

Alle Multimedia-Anwendungen aus dem Hause TRONIC werden ab sofort in das gleiche Verzeichnis (TRONIC) und das jeweilige Programmicon in die Programmgruppe "TRONIC Multimedia" eingetragen. Außerdem werden alle Ausgaben der In´side ShareWare CD über das gleiche Icon ("In´side ShareWare") gestartet. Falls sich beim Aufruf keine In´side ShareWare CD in Ihrem CD-ROM-Laufwerk befindet, werden Sie dazu aufgefordert, eine In´side ShareWare CD einzulegen.

Sie sollten den CD-ROM Treiber MSCDEX.EXE Version 2.23 oder neuer verwenden.

Einige Programme installieren Dateien in das Windows-System-Verzeichnis und setzen dann das Schreibschutz- und teilweise auch das Versteckt-Attribut der installierten Dateien. Wenn Sie bei der Installation der In´side ShareWare die Meldung erhalten, daß eine Datei nicht installiert werden konnte, wechseln Sie im Dateimanager in das Windows-System-Verzeichnis und wählen im Menü "Ansicht-Angaben auswählen" den Punkt Versteckte/Systemdateien anzeigen". Überprüfen Sie dann mit "Datei-Eigenschaften", ob das Schreibschutz- bzw. Versteckt-Attribut der entsprechenden Datei gesetzt ist. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie diese zurück, und wiederholen Sie die Installation der In´side ShareWare CD.

Wenn Sie beim Windows-Start eine Meldung wie "DVA.386 nicht gefunden" erhalten, können Sie die Video for Windows Runtime einzeln installieren, indem Sie im Verzeichnis CD:\VFW das Programm SETUP.EXE aufrufen.

Das Setup-Programm der In´side ShareWare CD legt während der Installation eine Datei SETUP.LOG im gewählten Installationsverzeichnis an, die alle Modifikationen protokolliert.

Bildschirm:

Die In´side ShareWare CD wurde für die MPC-Auflösung 640x480 mit 256 Farben erstellt. Optimale Ergebnisse erhalten Sie also, wenn Sie Ihre Bildschirmauflösung auf 640x480 mit 256 oder besser noch 32768 bzw. 65536 Farben (Direct-Color bzw High-Color) einstellen.

Sound:

Wenn Sie keine Soundkarte besitzen, sondern einen Soundtreiber für den PC-Lautsprecher benutzen, sollten Sie diesen entfernen, bevor Sie Videos oder

