

**Engines\_Deutsch**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> Engines_Deutsch		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 7, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1 Engines_Deutsch</b>	<b>1</b>
1.1 Keine Dokumentation verfügbar	1
1.2 Die Engines	1
1.3 Einleitung zu den Amplifiern	2
1.4 Tips zu Grafikkarten	2
1.5 Einleitung zu den Engines	5
1.6 Steuerung der Engines	6
1.7 Entfernte Engines	7
1.8 Fehler in den Engines	8
1.9 Informationen zu den einzelnen Engines	8
1.10 8 Bit Amplifier	9
1.11 14 Bit Amplifier	12
1.12 Amplifiermanager	13
1.13 Analyzer	15
1.14 Analyzer2	15
1.15 BifatGui	15
1.16 DirListViewer	16
1.17 Eagleexotic	17
1.18 Wähle Eagleexoticpfad	18
1.19 Konfiguration speichern	18
1.20 Eagleplayer1x-Gui	18
1.21 Eagleripper	19
1.22 Modus 1	20
1.23 Modus 2	20
1.24 Sicherheitsmodus	20
1.25 EMPYGui	20
1.26 Extractor	21
1.27 FFT-Analyzer	22
1.28 Formatloader	25
1.29 formatloader_formatlist	26

---

1.30	formatloader_slider	27
1.31	Hifi System V1	27
1.32	Levelmeter	27
1.33	Levelgraph	28
1.34	Manager	28
1.35	Manager / Mode	29
1.36	Manager / Anzeigefelder	29
1.37	Manager / Hinzufügen	30
1.38	Manager / Löschen	30
1.39	Manager / Alle löschen	30
1.40	Manager / Konfiguration	31
1.41	Manager / Lade Konfiguration	31
1.42	Manager / Speichere Konfiguration	31
1.43	M.E.L.G.U	32
1.44	Messagewindow	32
1.45	Moduleinfo	32
1.46	Schieberegler	33
1.47	Informationsliste	34
1.48	Instrument speichern	34
1.49	Instrument spielen	34
1.50	Zeit vorwärts zeigen	34
1.51	Zeit rückwärts zeigen	35
1.52	Modul weiterspielen	35
1.53	Abspielen des Instruments stoppen	35
1.54	Samplesaver Schalter	35
1.55	Choose Font	36
1.56	Moduleinfo.OLD	36
1.57	Noiseconverter	37
1.58	Noiseeagle	38
1.59	PatternScroll	38
1.60	PatternScroll++	39
1.61	Playerloader	39
1.62	PublicScreenSelector	39
1.63	Pysion	40
1.64	Quadrscope/Stereoscope/Monoscope	41
1.65	Samplesaver	42
1.66	Liste der Speichermodule	43
1.67	Instrumentenliste	43
1.68	Informationsliste	43

---

---

1.69	Eigenschaftenliste . . . . .	44
1.70	Frequenzregler . . . . .	44
1.71	Instrument abspielen . . . . .	44
1.72	Stopp . . . . .	44
1.73	Spacescope . . . . .	45
1.74	Spacescope+ . . . . .	46
1.75	Stereoscope . . . . .	46
1.76	Time . . . . .	46
1.77	Voicemeter . . . . .	46
1.78	Beenden . . . . .	47
1.79	Über . . . . .	47
1.80	Aktiv . . . . .	47
1.81	Zeigen . . . . .	47
1.82	Verstecken . . . . .	47
1.83	Wähle ein Hintergrundbild . . . . .	48
1.84	Hintergrundbild . . . . .	48
1.85	Speichere Konfiguration . . . . .	48
1.86	Index zu den Engines . . . . .	48

---

## Chapter 1

# Engines\_Deutsch

### 1.1 Keine Dokumentation verfügbar

Für diese Engine ist keine Dokumentation verfügbar.

### 1.2 Die Engines

Die Engine - Anleitung  
zum  
Eagleplayer

Inhaltsverzeichnis:

Engines allgemein

- Einleitung
  - Engines ? Was ist das ?
- Steuerung
  - Wie nutze ich die Engines ?
- Übersicht
  - Was gibt es denn so alles ?
- Programmierung
  - Kann ich selbst sowas schreiben ?
- Programmfehler
  - Irgendwelche bekannten Schwächen ?
- Entfernte Engines
  - Welche sind nicht mehr dabei ?
- Grafikkarten
  - Wie bekomme ich die Scopes schneller ?

---

## Amplifier

### Einleitung

Was sind die Amplifier und wozu brauche ich die ?

### Steuerung

Wie benutze ich die Amplifier ?

## 1.3 Einleitung zu den Amplifiern

### Einleitung zu den Amplifiern

Das zugrunde gelegte Prinzip für die Amplifier gibt es auf dem Amiga seit dem Multiplayer von Brian Ford (1992) unter dem Namen "Notoplayer". Es bedeutet, daß die jeweiligen Abspieler für die verschiedenen Musikformate ihre Ausgabedaten nicht mehr direkt auf die Hardware schreiben, sondern statt dessen an andere Unterprogramme weitergeben, die dies dann erledigen. Der Vorteil dabei liegt darin, daß es nunmehr kein Problem ist, die Musikausgabe auf andere Kanäle umzuleiten wie z.B. auf die Festplatte oder auf eine Soundkarte. Die ursprüngliche Idee von Brian Ford war die Portabilität der Abspielroutinen auf andere Rechner (Atari ST, Macintosh). Das Prinzip wurde später von Peter Kunath und Frank Riffel für den Delitracker aufgegriffen. Der Eagleplayer besitzt nun seit der Version 2.0 auch solch ein Notoplayerinterface, nur heißt es bei uns anders. Das Ganze basiert im Grunde auf unserem Protracker Fastramplayer des Eagleplayer 1.54, aufbauend auf einer Emulation des Paulachips, der im Amiga für die Soundausgabe sorgt. Effekte wie z.B. die beim FasttrackerII üblichen Ping Pong Loops werden selbstredend unterstützt. Auch für zukünftige Erweiterungen (16 Bit Samples, Panning) ist das System bereits vorbereitet.

Was bringt das nun für den Anwender ? Es ist zum Beispiel möglich, Musikstücke ins Fastmem zu laden, wodurch das bei Amigas ohne Grafikkarten doch oft sehr eng bemessene Chipram geschont wird. Desweiteren kommt dazu, daß wir selbst ein paar Modules besitzen, die einfach nicht ins Chipram passen würden, da deren Länge einfach die magischen 2 MegaByte übersteigt.

Außerdem können die Musikstücke nun mit verschiedenen Effekten unterlegt werden, so zum Beispiel mit "Digital Delayed Surround" oder mehreren verschiedenen Echos.

Als ersten Schritt zur Unterstützung von Soundboards liegt der Eagleplayer-release ein Amplifier zur Unterstützung der toccata.library bei, durch den die "Toccatata", "Melody" und "Prelude" - Karten als Output-Device in echter 16 Bit Qualität verwendet werden können.

## 1.4 Tips zu Grafikkarten

### Tips zu Grafikkarten

Im Folgenden möchten wir einige Hinweise geben, wie Sie die Geschwindigkeit der

Scopes

,

Analyzer

usw. des Eagleplayers (und auch anderer Programme) bei der Verwendung von Grafikkarten im Amiga möglicherweise um einen erheblichen Faktor steigern können, genauso wie die Klangqualität bei Verwendung des

8 Bit

- und des

14 Bit

Amplifiers. Es wird dabei sowohl auf das weitverbreitete CyberGFX®-System Bezug genommen, als auch das neue Picasso96.

Grafikgeschwindigkeit bei Verwendung von CGFX

1. Öffnen Sie Screens, die im CGFX 8-Bit Modus arbeiten, immer mit der Farbtiefe  $\leftrightarrow$   
8  
(256 Farben), bei 128 oder weniger Farben kann es wesentliche Einbrüche in der Geschwindigkeit der Bildschirmdarstellung geben. Dies ist mir (Bugs)  $\leftrightarrow$   
übrigens  
gestern gerade aufgefallen, als ich den FFT-Analyzer in maximaler Größe testen wollte, auf einem 64 Farben CyberGFX Screen. Mag sein, daß es sich dabei nur um einen Bug in einer der Intuition-Emulationsroutinen handelt, aber ich dachte  $\leftrightarrow$   
,  
ich sollte darauf hinweisen.
2. vermeiden Sie Grafikdaten im Chipram, das Chipmem ist je nach Prozessortyp und Rechner bis zum Faktor 10 langsamer als das Fastram, was sich deutlich in der Darstellungsgeschwindigkeit niederschlägt.

CGFX-Optionen: NOCHIPSCREEN anschalten  
PLANES2FAST anschalten

3. nutzen Sie die Möglichkeiten zur Beschleunigung der Grafik, so z.B. bietet die Cybervision nicht umsonst einen Chip zur Umrechnung der Amiga-Planardaten ins VGA-Chunkypixel-Format.

CGFX-Optionen: CPUP2C ausschalten

Beispiele: (Cli oder Shell öffnen und diese Zeilen eingeben)

```
setenv cybergraphics/NOCHIPSCREEN 1
setenv cybergraphics/PLANES2FAST 1
setenv cybergraphics/CPUP2C 0
copy env:cybergraphics/NOCHIPSCREEN envarc:cybergraphics/
copy env:cybergraphics/PLANES2FAST envarc:cybergraphics/
copy env:cybergraphics/CPUP2C envarc:cybergraphics/
```

Grafikgeschwindigkeit unter Picasso96

Im Moment (V1.25) legt Picasso96 alle von den Scopes selbstallozierten Bitmaps ins Chip Memory, so daß die Scopes extrem ausgebremst werden, in etwa auf die Hälfte bis ein Drittel der Geschwindigkeit, verglichen mit einem wie, oben beschrieben, eingerichteten CybergraphX System.

Die einzige Lösung, die mir dazu einfällt, ist, die Scopes so zu patchen, daß diese lediglich Fastmem erhalten. Wenn Sie MCP (Master Control Program von

Aliendesign, verfügbar auf dem Aminet oder <http://www.cs.tu-berlin.de/~zero.com> verwenden, sollten Sie zu diesem Zweck die "Mempatch" Funktion einschalten.

Starten Sie MCPPrefs, setzen Sie den Mempatch Modus auf "include" und fügen Sie Einträge zu den Scopes auf die folgende Art und Weise ein:  
(vergessen Sie bitte nicht, das Zeichen nach dem "." im Tasknamen durch das Standard-AmigaDOS Muster "#?" zu ersetzen)

```
EPatternsroll.#?      --> Fast only
E_FFTSpectrumAnalyzer.#? --> Fast only
EQuadrscopeII.#?     --> Fast only
ESpace-Scope+.#?     --> Fast only
EStereoscopeColor.#? --> Fast only
```

WARNUNG ! Kommen Sie nicht auf die Idee, alle zum Eagleplayer gehörenden Programmteile ins Fastmem zu legen, besonders die Amplifier und den Eagleplayer selbst. Diese benötigen UNBEDINGT Chipmem zum Abspielen der Daten über die eingebaute Soundhardware. Diese Tips sind lediglich relevant für die reinen Anzeige-Engines

Anmerkung: dieselben Patches könnten auch bei Verwendung von CGFX nützlich sein, wenn Sie die PLANESTOFAST Option nicht eingeschaltet haben.

Anmerkung2: Bitte beachten Sie, daß die Scopes nach dem Patchen nicht mehr auf ESC/AGA Bildschirmen arbeiten können, nur noch auf Grafikkarten-Bildschirmen !

#### Klangqualität

Die Amplifier des Eagleplayer sind in der Lage, die Musikstücke mit weit mehr als 28 kHz auszugeben, sobald ein Bildschirm im Vordergrund ist, der in einem Doublescan Modus läuft (Multiscan, DBLPal, Euro72...) und damit den Amiga in die Lage versetzt, die Samples mit einer höheren Ausgaberate abzuspielen. (die Musikausgabe des Amiga-Soundchips ist leider direkt an die Zeilenfrequenz der Grafikchips gekoppelt)

Was passiert nun aber beim Betrieb von Grafikkarten ? Beim Umschalten von einem Amiga-Screen auf einen Grafikkartenbildschirm wird die Ausgabe des Amiga-Signals durch die Grafikkartensoftware ausgeschaltet und dafür der CGFX Bildschirm aktiviert. Was ist nun der Vorteil daran ? Der liegt ganz einfach darin, daß Cybergraphics zwar die Bildschirmausgabe des Amigas zugunsten der Grafikkarte und der Zugriffsgeschwindigkeit auf das Chipram abschaltet, aber dabei nicht den Anzeigemodus - und was uns daran am meisten interessiert - die Zeilenfrequenz rücksetzt. Wenn also beim Start des Amigas einmal z.B. ein DBLPal oder Multiscan - Bildschirm geöffnet und danach wieder geschlossen wurde, so bleibt die von den Amigachips erzeugte Bildschirmfrequenz bestehen. Wer also einen Anzeiger für "Bootbilder" in der startup-sequence startet (Bootscreen, PicBoot, SysPic) und diesem einen Monitortreiber wie z.B. DBLPal fest zuweist, hat somit schon gewonnen.

Eine weitere Möglichkeit sind die auf dem Aminet zu findenden Tools wie "Prod" (gfx/board/Prod.lha) oder "HiScan" (mus/misc/HiScan1\_0.lha), die einen Bildschirm in Multiscan-Auflösung öffnen und sofort wieder schließen, so daß derselbe Effekt, wie oben beschrieben, erreicht wird.

CGFX-Optionen: KEEPAMIGAVIDEO einschalten

Picasso96 bietet von Haus aus die Möglichkeit, bei Verwendung von Grafikkartenbildschirmen die Amiga-Hardware in einen für Soundausgabe mit einer Abspielrate >28 kHz tauglichen Modus zu versetzen. Die dabei mögliche Ausgaberate liegt

bei c.a. 52000 Hz (bei höheren Ausgaberraten kann es zu Dropouts kommen). Beachten Sie bitte, daß beim Umschalten auf PAL oder NTSC Bildschirmen die Beschränkung auf 28 kHz trotzdem bestehen bleibt, obwohl die PicassoIV durch den eigenen Flickerfixer höhere Scanraten erzeugen kann. Diese Änderungen am Videosignal haben KEINEN Einfluß auf die Arbeitsweise der Amiga-Customchips.

Es kann sein, daß Sie Ihre Picasso96 Treiber auf den aktuellen Stand bringen müssen, um in den Genuß der 52 kHz Ausgaberrate zu kommen, da die PicassoIV selbst teilweise noch mit alten Versionen der Software ausgeliefert wird.

Probleme:

Leider weist CybergraphX noch so einige Fehler auf. Gelegentlich werden beim Öffnen von Screens bzw. beim Umschalten zwischen Screens die ECS bzw. AGA Monitortreiber zerstört, dabei sämtliche Register der Audiohardware überschrieben usw. Manchmal kommt es bei gleichzeitigem Diskettenzugriff sogar zum totalen Lockup des Systems. Ich habe versucht, diese Probleme möglichst zu Umgehen, aber trotz allem kann es nicht ausgeschlossen werden, daß es während des Abspielens dazu kommt, daß plötzlich die Soundausgabe mit mehr als 28 kHz nicht mehr möglich ist. Man sollte sich immer vor Augen führen, daß CybergraphX aufgrund fehlender Betriebssystemunterstützung einen Hack darstellt, der eben nicht 100%ig kompatibel ist, trotz der enormen bereits bestehenden Leistungsfähigkeit. Um auf Nummer sicher zu gehen, ist es daher manchmal doch ratsam, eine Abspielrate von 28 kHz nicht zu überschreiten, wenn diese Fehler von CGFX bei Ihnen häufiger zum Tragen kommen. Dies gilt sowohl für CybergraphX 2.x, als auch Version 3.x (zumindestens bis zur R66 - Release)

## 1.5 Einleitung zu den Engines

### Einleitung zu den Engines

Die Engines stellen eine Neuerung auf dem Markt überhaupt dar<sup>1</sup>\$. Sie sind extern zu ladende, eigenständige Programme, die asynchron (d.h. als eigene Tasks) arbeiten. Ursprünglich als reine Analyzerprogramme für grafischen Effekte und Spielereien vorgesehen, kamen jetzt noch Möglichkeiten hinzu, durch die der Eagleplayer nicht nur der steuernde, sondern nunmehr der gesteuerte Teil sein kann. Das heißt mit anderen Worten, daß die Engines Zugriff auf alle wichtigen Daten des Eagleplayers haben und Kommandos an diesen senden können. Dies eröffnet ganz neue Welten. So ist es kein Problem, eine andere Oberfläche für den Eagleplayer zu schaffen, z.B. mit eigenem Screen im CD-Player-Look. Dazu wäre es nur notwendig, die Oberfläche mit Eingabehandling zu schreiben und Eingaben an den Eagleplayer weiterzu-

reichen, genauso leicht kann man mal fix die

Oberfläche

wechselln, statt dessen

beispielsweise den Intiutracker "Nostalgielook" verwenden (ist schon in Planung). Der Eagleplayer verwaltet zur Zeit 32 Engines, die beliebig ein- und ausgeschaltet werden können. Auch abspeicherbare Voreinstellungen der Engines mit Fensterposition, Arbeitsmodus (z.B. beim

FFT-Analyzer

) und Information, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, sind nutzbar. Eagleplayer merkt sich ab Version 2.0 die Einstellungen der Engines automatisch, auch wenn diese aus dem Speicher entfernt werden, somit kann man einfach die Engines laden, positionieren auf dem Bildschirm, wieder entfernen, danach die Einstellungen des EP speichern und bei Gelegenheit, wenn eine Engine einmal wieder gewünscht wird, sind sämtliche Einstellungen sofort wieder da. Ein weiterer Vorteil seit EP V2.0 ist, daß beim Start nur die aktiven Engines geladen werden und die nicht benötigten nicht ungenutzt im Speicher liegen oder per Hand aus dem Verzeichnis gelöscht werden müssen, was den Bedienkomfort doch erheblich steigert. Wer's braucht, kann Engines auch mehr als einmal starten. Dazu kann man a) entweder die gewünschte Engine unter einem anderen Namen ins Verzeichnis 'Engines' kopieren oder b) über die Menüfunktion "Add Engine" zusätzlich einbinden.

Ein Informations- und Verwaltungsprogramm gibt es seit der Version 2.0 des Eagleplayers ( Manager ).

Bitte beachten Sie: Die Engines mit eigener grafischer Ausgabe wie z.B. die

Scopes

werden teilweise über die Bildschirmfrequenz gesteuert und ↔ brauchen

somit bei 50 Hz Bildschirmfrequenz logischerweise 25% Rechenzeit weniger als bei 78Hz Super72 ! Alle aufgeführten Werte in Bezug auf die Geschwindigkeit beziehen sich auf Messungen im 50 Hz DBLPal-Modus.

Bei einigen, besonders rechenzeitaufwendigen Engines gibt es eine "Slow Mode" Funktion, bei der die Anzeigerate halbiert wird und somit auch deutlich weniger Rechenzeit beansprucht wird.

Heutzutage bieten auch viele andere Musikabspielprogramme ein ähnliches Konzept an (Delitracker, APlayer), aber der Eagleplayer 1.0 war damals wirklich der erste.

## 1.6 Steuerung der Engines

### Steuerung der Engines

Die Engines können durch das Anwählen des entsprechenden Menüpunktes im Eagleplayermenü 'Engines' ein & ausgeschaltet werden. Ist der Haken gesetzt, heißt dies, daß die jeweilige Engine sich im aktiven Zustand befindet. Wird bei einem der Engines direkt das Close-Gadget (oder der Hide-Menüpunkt) angewählt (deaktivieren), so schließt die Engine das Fenster und wird je nach Einstellung (Eject Engines) entfernt oder bleibt betriebsbereit im Speicher. Auf selbem Wege ist die entsprechende Engine wieder in den Betriebszustand versetzbar.

Wird im PD-Menü der Engine selbst der Menüpunkt "Quit" ausgewählt, wird die Engine auf jeden Fall aus dem Speicher entfernt.

Der Eagleplayer merkt sich automatisch die letzten Einstellungen vor dem

Beenden der Engines, so daß diese bei Reaktivierung sofort wieder zur Verfügung stehen. Werden also nach Beendigung einer Engine die Einstellungen des Eagleplayers gespeichert, so berücksichtigt EP auch die Settings entfernter Engines, was den Vorteil hat, daß der Eagleplayer nach einem Neustart auf diese gemachten Einstellungen zurückgreifen kann.

Bei einigen Engines (z.B. Extractor, 8 Bit Amplifier) gibt es zum Eintrag im 'Engines'-Menü die Untermenüpunkte 'Show' und 'Activate'. Dies hat folgende Bewandnis: Diese Engines können ihre Funktion auch ohne geöffnetes Fenster durchführen (was bei den Scopes doch recht schwierig wäre :-), so daß man hier die Wahl hat, einerseits die Engine zu aktivieren ('Activate'), somit deren Funktionen nutzen zu können und andererseits das Fenster öffnen zu können ('Show'), um auch schnell einmal die Einstellungen ändern zu können. Diese Engines werden bei nicht angewählter 'Show'-Funktion nicht aus dem Speicher entfernt, sondern erst, wenn 'Activate' ausgeschaltet wird. Dies gilt im Gegensatz zu den Scopes auch für den Fall, daß das Einstellungsfenster geschlossen wird.

Jede Engine hat zu den hier geschilderten grundsätzlichen Bedienungshinweisen seine Eigenheiten, die in vollem Umfang

hier  
beschrieben werden.

Eine weitere Möglichkeit der Steuerung in weit komfortablerer Manier bietet der

Manager

.

## 1.7 Entfernte Engines

### Entfernte Engines

Folgende Engines wurden im Laufe der Zeit vom Eagleplayerpaket entfernt. Sollten Sie eine dieser Engines in ihrem Engineverzeichnis haben, löschen Sie diese bitte. Diese Engines sind meist fehlerhaft, alt, nicht komplett an den aktuellen EP-Standard angepaßt und können meist vom Eagleplayer aufgrund von Änderungen in der Programmstruktur auch nicht mehr geladen werden.

\*

Analyzer  
\*  
Analyzer2  
\*  
Hifi System V1  
\*  
M.E.L.G.U  
\*  
Noiseeagle  
\*  
Stereoscope/Monoscope  
\*  
Levelmeter  
\*  
Voicemeter

## 1.8 Fehler in den Engines

Fehler in den Engines

-- noch keine Einträge --

## 1.9 Informationen zu den einzelnen Engines

Informationen zu den einzelnen Engines

In dieser Liste finden sie die Engines, die dem Eagleplayerpaket zur Zeit ↔ beiliegen.

14 Bit Amplifier

8 Bit Amplifier

Amplifiermanager

BifatGui

DirListViewer

Eagleexotic

Eagleplayerlx-Gui

Eagleripper

EMPYGui

Extractor

FFT-Analyzer

Formatloader

Levelmeter

Levelgraph

Manager

Messagewindow

Moduleinfo  
Noiseconverter  
Patternsroll  
Patternsroll++  
Playerloader  
Pysion  
Quadrascope  
Publicscreenselector  
Samplesaver  
Spacescope+  
Stereoscope  
Time

## 1.10 8 Bit Amplifier

### 8 Bit Amplifier

Der 8 Bit Amplifier ist in der Lage, bis zu 32 Stimmen über eine sogenannte Mixroutine zusammenzuaddieren und dann über die Audiohardware eines jeden Standard-Amigas auszugeben. Dabei werden die alle zu mixenden Stimmen auf 2 zusammengerechnet, so daß die verbleibenden beiden Stimmen des Amigas für Spezialeffekte genutzt werden können. Diese umfassen die Möglichkeit, das Ausgangssignal in 64 Stufen auf Mono herunterzuregulieren (dasselbe, was der Headphone-Notoplayer des Delitracker bzw. der "Surround" Modus von PS3M machen) und – was wesentlich besser klingt – die Zumischung des um einige ms zeitverzögerten, um  $180^\circ$  phasenverschobenen ursprünglichen Ausgabesignals  $\leftrightarrow$ , kurz

Surround genannt. Die Zeitverschiebung des Signals bringt im Gegensatz zu den bisherigen Surround-Implementationen (PS3M und Nachnutzer wie Aplayer, Hippoplayer) eine erhebliche Klangverbesserung durch Erhöhung der Stereo-Basisbreite und eine scheinbare Erweiterung des Raumes anstelle des virtuellen "Zusammenrückens" von linkem und rechtem Audiokanal bei den herkömmlichen Methoden. Als Bonus wurde eine Art Pseudo-Stereo integriert, was für eine Klंगाufwertung bei Mono Samples oder den immer öfter zu findenden durchgesampelten Dancefloor Modulen sorgt.

Das Grundgerüst der Mixroutinen basiert auf den Routinen aus PS3M von Jarno Paananen. Allerdings arbeiten die Mixroutinen jetzt nach einem etwas anderen Prinzip in Echtzeit (PS3M mixt je nach Einstellung bis zu mehreren Sekunden im Voraus oder Hinterher, je nach Betrachtungsweise) und wurden um einiges beschleunigt, so daß die Mixroutinen jetzt teilweise mehr als doppelt so schnell arbeiten und meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt kaum schnelleres für den Amiga existiert. Außerdem wurden die

Möglichkeiten geschaffen, alle relevanten Parameter wie Mixrate, Lautstärkeanhebung usw. während des Abspielens in Echtzeit ändern zu können. Auch Ping Pong Loops, wie sie bei den PC-Musikformaten und OctaMED 7 (OMED Soundstudio) möglich sind, werden unterstützt.

#### Bedienung

Das Konfigurationsfenster umfaßt eine Liste für die angebotenen Modi (geordnet nach Anzahl der ausgegebenen Stimmen), einige Regler und eine Anzeige, welche Anzahl von Stimmen gerade konfiguriert wird.

#### Liste:

Ein einmaliger Mausklick auf die gewünschte Anzahl der Stimmen sorgt dafür, daß deren bisherige Einstellungen an die Regler zur Neueinstellung durch den Anwender übernommen werden.

Durch einen Doppelklick wird die entsprechende Anzahl der Stimmen (De)aktiviert und somit für die nächsten geladenen Musikdateien zur Nutzung gesperrt oder freigegeben. Deaktivierte Modi werden durch "( )" dargestellt.

Sollte gerade ein Modul über diesen Amplifier abgespielt werden, so wird der genutzte Modus farblich in der Liste hervorgehoben. (ab Kickstart 3.0)

#### Bedeutung der Ziffern:

- xx ch: - für wieviele Ausgabestimmen des Moduls diese Einstellungen stehen
- xxxxx - 5-stelliger Wert für die Mixrate (siehe unten)
- xx.x - Faktor der Lautstärkeanhebung
- xx - Wert für den Zusatzeffekt, Werte >0 bedeuten Surround, Werte <0 eine monaurale Zumischung des rechten auf den linken Kanal und umgekehrt
- xx - 2-stelliger Wert für die zeitliche Verzögerung des Surround-Signals (hat keine Bedeutung bei Mono- oder Stereoausgabe)

#### Voices:

Hier wird entweder eine Ziffer angezeigt, die auf die aktuell zu bearbeitende Anzahl der Stimmen hinweist, oder ein "G" für Global, was bedeutet, daß alle von nun an gemachten Einstellungen an den Reglern für alle Anzahlen der Stimmen gelten.

#### Volume Boost:

Mit diesem Regler stellen Sie die Lautstärkeanhebung des Ausgabesignals ein. Dies kann besonders bei vielen Stimmen notwendig werden, wenn der Output spürbar leiser wird.

Warnung ! Dieser Regler ist nicht als Ersatz für die Lautstärkeregler Ihrer Anlage gedacht. Übertreiben Sie es mit dem Boost nicht zu sehr, wenn Sie nicht Übersteuerungen und damit verbundene Kratzgeräusche in Kauf nehmen wollen. Empfohlene Werte: 1.2 bei 4 Stimmen, etwa 4.5 bei 16 Stimmen und für den Rest linear gerechnet dazwischen.

#### Mixing Frequency:

Ich habe ja nun eine Weile über die "Mixrate" gesprochen, aber was ist das nun ? Das Prinzip des Mixens geht einen besonderen Weg. Die auszugebenden

Samples aller Stimmen werden ja, wie schon erwähnt zusammenaddiert und danach zusammen abgespielt. Damit das aber klappen kann, müssen alle mit der selben Abspielfrequenz vorliegen. Die Hauptarbeit der Mixroutine liegt nun darin, die Samples entsprechend umzurechnen, sowohl in der Frequenz, als auch in Sachen Lautstärke. Die Mixfrequenz ist nun genau der Frequenzwert, mit denen die Summe der Samples nun ausgegeben wird. Je höher sie ist, desto besser klingt es auch. Der Haken dabei ist nur, daß auch der Rechenaufwand linear ansteigt. Besonders bei Verwendung von Surround wird ein schneller 68030 dringend empfohlen, wenn man nebenbei noch anderweitig mit dem Amiga arbeiten will.

Ein weiteres Problem ist die maximale Ausgabefrequenz: die maximale Mixrate ist beim Amiga direkt an die Zeilenfrequenz gekoppelt. Das heißt, daß man bei Verwendung von Bildschirmmodi wie DblPAL oder Multiscan wesentlich höhere Werte erzielen kann, als in Pal, Ntsc oder Euro36.

Beispiele für die max. Ausgaberate, die Werte können bei Ihnen abweichen, da meine Treiber etwas gepatched sind:

- DoubleNTSC	31.61 kHz	52500
- DoublePAL	31.61 kHz	52500
- Euro72	30.79 kHz	51000
- Multiscan	29.52 kHz	48000
- Super72	26.85 kHz	46000
- PAL,NTSC,Euro36	15.80 kHz	28000

Im Allgemeinen kann man sagen, daß die Mixrate genau dann zu hoch eingestellt ist, wenn a) keine Rechenzeit mehr frei ist :-)) oder b) die Ausgabe plötzlich unmotiviert zu knacken beginnt oder c) einfach grausam klingt und scheinbar zu langsam abgespielt wird. Bei Verwendung von Grafikkarten siehe

hier

Die maximal über den Regler einstellbare Frequenz liegt bei 58000, im Eingabefeld rechts daneben lassen sich Werte von 4000 bis 65500 eingeben, wobei die 65000 nur bei entsprechend hardcoremäßig und nur für diesen Zweck hingepatchten Monitortreibern relevant ist.

Mono <----- Stereo -----> Surround:

Dieser Regler stellt den Abspielmodus ein, in Mittelstellung wird das Signal ganz normal in Stereo ausgegeben.

Eine Bewegung nach links sorgt für ein allmähliches Zumischen des linken auf den rechten Ausgabekanal und umgekehrt, die ganz linke Stellung des Reglers bedeutet schlicht und ergreifend: MONO

Eine Bewegung nach rechts mischt das Surroundsignal wie schon oben beschrieben allmählich dazu.

Der besondere Vorteil des Surround-Modus ist, daß man sich endlich auch Protrackermodule unter Kopfhörern anhören kann, ohne dabei nach ein paar Minuten einen Koller zu bekommen, beide Ohren werden annähernd gleichmäßig mit Schalldruck belastet, ohne daß man dabei die Ortbarkeit des Signals vermissen muß, man hört immer noch genau heraus, ob ein bestimmtes Instrument nun links oder rechts angeschlagen wird.

Surround delay:

Mit diesem Regler stellen Sie die Verzögerung des Surroundsignals ein, befindet er sich ganz links, so bedeutet das minimale Verzögerung - oder anders das, was PS3M im Surround-Modus macht - befindet sich der Regler rechts, so wird die maximale Verzögerung des Signals eingestellt.

Menüoptionen:

- Mono Modules Mode - der schon oben erwähnte Pseudo-Stereo Modus, wirkt am besten bei maximalen Werten für Surroundlevel (64) und -delay (23)  
Lausch-Tip: "ADPCM.CosmicBaby\_the\_universal\_mind"
- Global - nach Aktivierung des Hakens gelten alle von da an gemachten Einstellungen für alle Anzahlen von Stimmen
- Reset to Defaults - auf Standardeinstellungen zurückschalten
- Save Settings - speichert die in der Liste gemachten Einstellungen ab (nicht die Position und den Zustand des Fensters, dies geschieht, wie für alle anderen Engines auch, über den Eagleplayer selbst)  
Anmerkung: Beim Speichern der globalen Einstellungen des Eagleplayers werden auch die Settings der Amplifier mit abgespeichert

## 1.11 14 Bit Amplifier

### 14 Bit Amplifier

Der 14 Bit Amplifier ist in der Lage, bis zu 32 Stimmen über eine sogenannte Mixroutine zusammenzuaddieren und dann über die Audiohardware eines jeden Standard-Amigas in 14 Bit auszugeben. Dies wird möglich durch einen Trick, bei dem 2 Ausgabekanäle des Amigas mit maximaler Lautstärke und 2 mit minimaler Lautstärke abgespielt werden und dabei die um 6 Bit höhere Auflösung durch den 2. Kanal mit niedriger Lautstärke erreicht wird. (6 Bit = 64 Lautstärkestufen) Der Programmteil zur Vortabellierung der Berechnung von 14 Bit Samples entstammt dem Cybersound System von Christian Buchner. Der 14 Bit Amplifier ist aus diesem Grund auch in der Lage, die Kalibriereinstellungen, die Cybersound bietet, zu laden und zu nutzen. Als Extra bietet der 14 Bit Amplifier die Zumischung von bis zu 3 Echos mit variabler Verzögerung und Intensität zwecks Raumklangsimulationen.

Das Grundgerüst der Mixroutinen basiert auf den Routinen aus PS3M von Jarno Paananen. Allerdings arbeiten die Mixroutinen jetzt nach einem etwas anderen Prinzip in Echtzeit (PS3M mixt je nach Einstellung bis zu mehreren Sekunden im Voraus oder Hinterher, je nach Betrachtungsweise) und wurden um einiges beschleunigt, so daß die Mixroutinen jetzt teilweise mehr als doppelt so schnell arbeiten und meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt kaum schnelleres für den Amiga existiert. Außerdem wurden die Möglichkeiten geschaffen, alle relevanten Parameter wie Mixrate, Lautstärkeanhebung usw. während des Abspielens in Echtzeit ändern zu können. Auch Ping Pong Loops, wie sie bei den PC-Musikformaten und OctaMED 7 (OMED Soundstudio) möglich sind, werden unterstützt.

Für den 14 Bit Amplifier gelten im Grunde die selben Bedienungshinweise wie für den 8 Bit Amplifier, siehe auch  
dort  
für eine Beschreibung der Grundeinstellungen und der Bedienung.

Bedienung der Echo-Effekte

Im Voraus einige grundsätzliche Bemerkungen zu den Echos. Bitte stellen Sie bei Verwendung mehrerer Echos die Intensität nicht zu hoch ein, beachten Sie bitte ein Maximum von etwa 75% der Summe. Sollte der Amplifier beim Abspielen anfangen, sich "aufzuschaukeln", schalten Sie bitte kurzzeitig eines der Echos aus und verringern die Intensität (=die Lautstärke des zugemischten Effektes), bevor Sie das Echo wieder einschalten.

Echo1 (.)      Auswahl zwischen den 3 zumischbaren Echos  
 Echo2 ( )  
 Echo3 ( )

Active [ ]      Wenn hier der Haken gesetzt ist, bedeutet dies, daß dieses der 3 Echos aktiviert wurde und beim Abspielen zugemischt wird.

Intensity      Dieser Regler stellt die Lautstärke des aktuellen Echo Effektes ein, es sind Werte von 3.125% bis zu 50% des ursprünglichen Tonsignals möglich. Bitte verwenden Sie immer maximal 1 Echo mit 50% Lautstärke (siehe oben)

<-> [ ]      Dieser Schalter bewirkt im aktiven Zustand, daß das Echo auf der jeweils anderen Seite zugemischt wird, also über Kreuz, daher der englische Name "cross echo". Hiermit können Sie recht ähnliche Effekte zu denen des 8 Bit Amplifiers erreichen, wenn das Delay sehr klein gewählt wird.

Delay      Der Delay-Regler stellt die Verzögerung des Signals ein, also wie lange gewartet wird, bis ein angespielter Ton wieder "zurückkommt".

Warnung!: Der Hinweis, den Volume Boost nicht zu übertreiben, ist besonders beim 14 Bit Amplifier ernst gemeint. Aufgrund der Arbeitsweise des Amplifiers kann es zu sehr unschönen Krachgeräuschen bei zu großen Lautstärkeanbungen kommen. Die Ausgabelautstärke ist in 14 Bit nun einmal von Natur aus geringer als in 8 Bit.

## 1.12 Amplifiermanager

### Amplifiermanager

Der Amplifiermanager ist eine der mit Eagleplayer V2.0 eingeführten neuen

#### Engines

. Er stellt die Kommandozentrale für die Steuerung der

#### Amplifier

und dient dem Anwender zur Festlegung, unter welchen Bedingungen ←  
 welcher

Amplifier verwendet wird.

Zum Verständnis des Prinzips möchte ich kurz die Arbeitsweise des Amplifiersystems des Eagleplayers darlegen.

Wenn der Eagleplayer eine Musikdatei lädt, wird zuerst ein passender Abspieler gesucht und danach, falls erforderlich, ein Amplifier, der den Anforderungen

des Abspielers genügt, so z.B. macht es keinen Sinn, ein 32 stimmiges S3M Module vom Chipram aus abzuspielen, da die Amiga-Hardware von Haus aus bekanntlich nur 4 Stimmen in 8 Bit abspielen kann. Dabei wird die Liste der verfügbaren Amplifier, wie sie im Amplifiermanager im linken Listenfenster angezeigt wird, von oben bis unten durchsucht und der erste gefundene Amplifier, der die benötigten Features bietet, wird dann auch verwendet. So kann man als Anwender recht schnell abschätzen, wann welcher Amplifier zum Einsatz kommt.

Der Amplifiermanager bietet nun eine Reihe von Funktionen, um dem Anwender die Möglichkeit zu eröffnen, selbst festzulegen, wann welcher Amplifier benutzt wird, so daß es z.B. möglich ist, alle Musikstücke mit 4 Stimmen mit dem FastramAmplifier, alle bis 8 Stimmen mit dem 8 Bit Amplifier abzuspielen und alle anderen mit dem 14 Bit Amplifier.

Falls ein Modul gerade über einen der Amplifier abgespielt wird, so wird dieser farblich in der Liste hervorgehoben. (meist weiß gegenüber dem schwarz Text der anderen Namen)

Das (De)Aktivieren von Amplifiern geschieht per Doppelklick auf den Namen des gewünschten Amplifiers. Inaktive Amplifier werden durch "( )" hervorgehoben und beim Laden der nächsten Musikdatei nicht mehr berücksichtigt.

Um die Position eines Amplifiers in der Liste zu ändern, muß man diesen mit einem einfachen Mausklick auf dessen Namen anwählen. Danach stehen die Möglichkeiten offen, diesen mit den "Up" - und "Down"- Schaltern in der Liste entsprechend eine Position höher oder tiefer zu bewegen. Weiterhin kann man 2 Amplifier mittels des "Exchg."-Schalters gegeneinander austauschen. Der "Sort"-Schalter sortiert die Amplifier einfach nach den Namen.

Der

8 Bit Amplifier  
und auch der  
14 Bit Amplifier  
besitzen die Möglichkeit,

einzelne Anzahlen der Stimmen aus der Anzahl der unterstützten Stimmen ein- bzw. auszuschalten. Dies geschieht auch dort per Doppelklick auf die entsprechenden Einträge in der jeweils dort angezeigten Liste.

weitere Funktionen:

Info - hier wird ein kurzer Informationstext zum aktuell angewählten Amplifier angezeigt

Show - das Konfigurationsfenster zum aktuellen Amplifier anzeigen, analog zum Menüeintrag "Show" des Engines-Menüs<sup>1</sup>

Hide - das Konfigurationsfenster zum aktuellen Amplifier schließen, analog zum Menüeintrag "Show" des Engines-Menüs<sup>1</sup>

Add - einen weiteren Amplifier (oder eine andere Engine) zur Liste des Eagleplayers hinzufügen

Del - angewählten Amplifier beenden und aus dem Speicher entfernen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> gilt nicht für ChipRam Amplifier und FastRam Amplifier

Um die so gemachten Einstellungen der Amplifierprioritäten abzuspeichern, brauchen Sie einfach nur die globale Konfiguration des Eagleplayers speichern. ("Save Config")

Anmerkung: Bei Verwendung aller Amplifier außer dem Chipram Amplifier wird dringendst dazu geraten, die "LoadFast" Option des Eagleplayers zu aktivieren, da der Rechenzeitaufwand der Amplifier aufgrund der extrem geringen Geschwindigkeit des Chiprams sonst so ansteigt, daß selbst ein 68060 seine Aufgabe mitunter nicht mehr schafft. Und wozu kann man beim Amiga sein Fastmem aufrüsten ?

Kurze Bemerkungen zum ChipRam Amplifier und zum FastRam Amplifier:

Diese beiden Amplifier sind bereits im Eagleplayer Hauptprogramm intern vorhanden und stehen auf jeden Fall nach dem Start des Eagleplayers zur Verfügung, sofern sie nicht vom Anwender deaktiviert wurden.

Der ChipRam Amplifier macht nichts weiter, als die Musikstücke, wie früher ohne Amplifiersystem gehabt, aus dem Chipram heraus abzuspielen. Dies bringt den Vorteil, der absoluten Kompatibilität zum Verhalten der Abspielroutinen sowohl in Bezug auf Klang, als auch Rechenzeitaufwand.

Der FastRam Amplifier spielt 4-stimmige Amiga-Modules aus dem Fastram ab, indem er den gerade gespielten Teil der aktuellen Samples ins Chipram kopiert und die Audio-Hardware des Amigas dies dann zu Ohren bringt.

## 1.13 Analyzer

Analyzer

Quasi Spectrum Analyzer, der nach dem üblichen "faked" Prinzip arbeitet und nach der Samplerate beim Abspielen agiert. (genauso wie beim Pro-tracker etc.) Auch wenn es einige Leute nicht glauben wollen, der Analyzer besitzt wirklich 21 Modi, wobei zu sagen ist, daß einige sich nur in Kleinigkeiten unterscheiden. Wen Scroller und/oder Bild stören, kann dies über das Pulldownmenü abschalten, in der Konfiguration wird das ganze berücksichtigt, sowie der aktuelle Modus mit abgespeichert.

-wurde mit der V2.0 entfernt, da der FFT-Analyzer wesentlich besser ist...

## 1.14 Analyzer2

Analyzer2

Kleine, unter 1.3 nutzbare Version des Analyzers, wurde nie ganz fertiggestellt und war auch reichlich fehlerbehaftet.

## 1.15 BifatGui

---

## BifatGui

Das BifatGUI ist eine der mit dem Eagleplayer 2.0 eingeführten externen Benutzeroberflächen. Das Design stammt von Timm Müller (Captain Bifat) - daher auch der Name.

Ein herausragendes Merkmal ist die Möglichkeit, das Fenster beliebig in der Größe zu skalieren. Dies geschieht über einen unsichtbaren "Sizing"-Button in der rechten unteren Ecke. Möglich wurde dieses Feature durch Implementierung eigener Boopsi-Klassen - ein Dank an die seligen Programmierer von Commodore :-).

Weiterhin ist läßt sich die Oberfläche ab Kickstart 3.0 mit einem Bild zu hinterlegen. Das Bild wird dabei über Datatypes geladen.

Die Schriftart für den Scroller läßt sich über das Layout-Untermenü frei einstellen. Auch nichtproportionale Schriften werden unterstützt. Die maximale Größe der Schrift hängt von der aktuellen Größe des Fensters und somit der Höhe des für den Scroller verfügbaren Bereiches ab.

Wahlweise lassen sich die 3 Buttons in der Titelzeile über das "BifatGUI-Prefs" Untermenü des Enginesmenüs ein-und ausschalten.

Deren Bedeutung:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Filter Gadget             | - schaltet den Zustand des 7 kHz Hardwarefilters des Amigas um, je nach aktuellem Stand ein oder aus  |
| PubScreen Jump Gadget     | - bei Aktivierung kann man den Eagleplayer mit allen seinen Fenstern auf den nächsten öffentlichen Bildschirm wechseln. Sollte nur einer vorhanden sein (z.B. die Workbench als einziger offener Bildschirm), werden alle Fenster nur einmal geschlossen und danach wieder geöffnet |
| Iconify Gadget            | - ikonifiziert den Eagleplayer  |
| Background Picture        | - Hintergrundbild an/aus  |
| select Background Picture | - öffnet ein Dateiauswahlfenster für das zu ladende Hintergrundbild   |

## 1.16 DirListViewer

### DirListViewer

Der Dirlistviewer zeigt das gescannte Directory bzw. die geladene Liste oder den Inhalt eines Archives an. Durch Doppelklick auf einen Eintrag wird das selektierte Modul geladen

Falls z.B. über Arexx ein neues Modul geladen wird, sucht der Dirlistviewer diesen Eintrag und springt mit dem Anzeigebalken auf diesen.

Tastaturunterstützung im Dirlistviewer

8 & Cursor Hoch	= Ein Eintrag höher	
2 & Cursor Runter	= Ein Eintrag tiefer	
9 & Shift + Cursor Hoch	= Eine Seite höher	
3 & Shift + Cursor Runter	= Eine Seite tiefer	
7 & Ctrl + Cursor Hoch	= An den Anfang der Liste	
1 & Ctrl + Cursor Runter	= Ans Ende der Liste	
Cursor Links	= Vorheriges Pattern oder Parent	
Cursor Rechts	= Nächstes Pattern oder ins nächste Dir	
<Enter>	= angewähltes Modul laden	
Esc	=	
	Hide	
	Window	
A + Q	=	
	Quit	
	A + H	=
	Hide	
	A + A	=
	About	

## 1.17 Eagleexotic

### Eagleexotic

Der Eagleexotic ist eine Engine zum Durchrippen (Durchsuchen) von Dateien nach Modulen mittels des ExoticRippers. Wird beim Laden des Moduls kein Abspieler gefunden, tritt der Eagleexotic in Aktion. Er durchsucht die Datei mit Hilfe des Exoticrippers nach Soundmodulen. Findet er eins, wird der entsprechende Player geladen und das Modul abgespielt. So kann man sich z.B. wunderbar die Module aus Demos anhören, ohne die Musiken extra aus den Demos zu rippen. Die Demos können sich natürlich auch in Archiven befinden, aus denen sie mit Hilfe des

Extractors  
dearchiviert

werden.

Derzeit wird nur das erste gefundene Modul abgespielt. Der Eagleexotic bietet Localeunterstützung.

Als Alternative zum Eagleexotic bietet sich auch der

Eagleripper  
an.

Ein Submenu zur Steuerung des Rippers über den Eagleplayer ist folgendermaßen gegliedert:

Aktiv

Wähle ExoticPfad  
~~~~~

Konfiguration speichern  
Wichtig! Es muß zum Betrieb des Eagleexotic unbedingt der  
Playerloader  
aktiv sein.

PS. Der Pfad des Exoticrippers2.31+ muß richtig eingestellt werden.  
(Zum Beispiel im  
Manager  
)

PS2. Der Rippvorgang läßt sich Drücken der Controltaste abbrechen.

PS3. Zum vernünftigen Durchrippen von Demos empfiehlt sich, die  
Funktion XFDDecrunch einzuschalten. Aber beachten Sie bitte,  
daß diese sehr viel Speicher benötigt und auch dank vieler  
falsch angepaßter Sub-Bibliotheken fehleranfällig ist.

PS4. Der Exoticripper findet sich auf dem Aminet unter  
mus/misc/ExoticRip31.lha

## 1.18 Wähle Eagleexoticpfad

Wähle Exoticpfad

Über diese Funktion kann der Pfad des Exoticrippers von Turbo und  
Marley of Infect in einem Filerequester eingestellt werden.

## 1.19 Konfiguration speichern

Konfiguration speichern

Über diese Funktion kann der Pfad des Exoticrippers von Turbo und  
Marley of Infect, der zum Finden von Modulen benutzt werden in eine  
Konfigurationsdatei gespeichert werden, die im aktuellen "Config"  
Verzeichnis des Eagleplayer unter dem Namen "Eagleexotic.config"  
abgelegt wird.

## 1.20 Eagleplayer1x-Gui

Eagleplayer1x-Gui

Das gute alte Benutzerfenster, für die Leute die sich zu sehr daran  
gewöhnt haben, daß sie es nicht mehr missen mögen.

Der Scroller wurde aus dem BifatGUI übernommen und gegenüber dem  
Eagleplayer 1.54 können jetzt alle Fonts bis 9 Punkten Höhe verwendet  
werden.

---

## 1.21 Eagleripper

### Eagleripper

Der Eagleripper ist eine Engine zum Durchrippen (Durchsuchen) von Dateien nach Modulen. Wird beim Laden des Moduls kein Abspieler gefunden, tritt der Eagleripper in Aktion. Er durchsucht die Datei mit Hilfe der externen, beliebig erweiterbaren Plugins nach Soundmodulen. Findet er eins, wird der entsprechende Player geladen und das Modul abgespielt. So kann man sich wunderbar die Module aus Demos/Spielen usw. anhören, ohne die Musiken extra vorher aus den entsprechenden Programmen zu rippen. Die Files können sich natürlich auch gepackt sein oder in Archiven befinden, aus denen sie mit Hilfe des

Extractors  
dearchiviert werden oder beides.

Je nach Einstellung bietet der Eagleripper die Möglichkeit, nicht nur nach dem ersten Modul zu suchen, sondern die Datei abzuspeichern und nach weiteren Musikdateien zu scannen.

Ein Submenu zur Steuerung des Rippers über den Eagleplayer ist folgendermaßen gegliedert:

Aktiv  
~~~~~

Modus 1

Modus 2  
~~~~~

Sicherheitsmodus  
Wichtige Anmerkungen:

- Es muß zum Betrieb des Eaglerippers unbedingt der Playerloader aktiv sein, weiterhin wird dringend empfohlen, den Noiseconverter zu aktivieren.
- Zum vernünftigen Durchrippen von Demos empfiehlt sich, die Funktion XFDDecrunch einzuschalten. Aber beachten Sie bitte, daß diese sehr viel Speicher benötigt und auch dank vieler falsch angepaßter Sub-Bibliotheken fehleranfällig ist.
- Es ist immer eine gute Wahl, den Sicherheitsmodus einzuschalten, um Problemen bei eventuell falsch erkannten Modulen aus dem Weg zu gehen

## 1.22 Modus 1

### Modus 1

Der Eagleripper arbeitet beim Suchen in 2 Durchläufen, der erste davon, Modus 1 (engl: Pass 1), ist der Schnellsuchmodus für bestimmte Kennungen der zu suchenden Musikformate. Die meisten der momentan vom Eagleripper angebotenen Formate werden in diesem Suchdurchlauf abgetestet, nur einige wenige im Tiefenscan

.

## 1.23 Modus 2

### Modus 2

Der Eagleripper arbeitet beim Suchen in 2 Durchläufen, der zweite davon, Modus 2 (engl: Pass 2), ist der Tiefenscan, der durchaus wesentlich länger dauern kann, dafür aber eine gründlichere Suche durchführt.

## 1.24 Sicherheitsmodus

### Sicherheitsmodus

Wenn diese Option eingeschaltet wird, fragt der Eagleripper bei jedem gefundenen Modul mittels eines Requesters ab, ob

- (Play) das gefundene vermeintliche Modul gespielt werden soll
- (Continue) die Suche nach weiteren Modulen fortgeführt werden soll
- (Save) das gefundene Musikstück abgespeichert werden soll  
(nur in registrierter Version des Eagleplayers)
- (Cancel) der Rippvorgang abubrechen ist

## 1.25 EMPYGui

### EMPYGui

Das EMPYGui ist eine der auswählbaren Benutzeroberflächen des Eagleplayers. Es basiert auf den originalen Grafiken von Thomas Klingler, die im kommerziellen Programm "EMPY", geschrieben von Alexander Kneer, verwandt wurden.

Es wird zum Betrieb mindestens OS3.0 und ein 68020 mit FPU vorausgesetzt. Weiterhin braucht EMPYGui für bestes Aussehen mindestens 16 freie Farben, ergo einen 32 farbigen Bildschirm.

EMPYGui läßt sich auf vielfältige Weise im Aussehen verändern, es existieren mehrere Schalter, die zu einem Komplettumbau

der Oberfläche führen, auch die Farbpalette kann man aus 2 Optionen wählen.

Tips:

- Die Lautstärkeregelung erfolgt wie im wahren Leben durch anklicken und herumdrehen des Knopfes.
- Auch im Fernbedienungsmodus existiert eine Möglichkeit der Lautstärkeveränderung. Einfach unten mit der Maus auf den grünen Bereich klicken und fertig.
- Falls Ihnen die Bedeutung einzelner Schalter nicht klar sein sollte, vergessen Sie bitte nicht, daß auch EMPYGui die Online-Hilfe unterstützt.

Besonderen Dank an dieser Stelle nochmals an Alexander Kneer für die Grafiken und wertvolle Tips und Hinweise

## 1.26 Extractor

Extractor

Der Extractor ist eine Engine zum Verwalten von Archiven wie LHA oder LZX. Das komplette Archiv wird dabei wie ein Unterverzeichnis behandelt, das bedeutet, falls ein Archiv angewählt wird, wird das Archive wie ein Verzeichnis gescannt und in den Modulespuffer übernommen. Alle dann angewählten Einträge werden wie 'normale Files' behandelt und entpackt.

Der Eagleplayer ist in der Lage ein 'Archive.EPDIR' zu speichern, um den Zeitaufwand des Durchsuchens der Archive bei einer wiederholten Anwahl ersparen zu können. Diese Funktion geht leider nur in der registrierte Version (ist sehr zu empfehlen).

Der Extractor bietet Localeunterstützung.

Unterstützt werden im Moment die Archive von HA, LHA, LZX, RAR, Shrink, Zip und ZOO. ARJ wird zwar auch unterstützt, aber mangels eines brauchbaren Entpackers (Unarj 1.0 ist unzureichend) ist der ARJ-Entpacker derzeit deaktiviert worden.

Der Pfad des entsprechenden Archivers kann in einem Stringgadget angegeben werden. Die Optionen, die erforderlich sind, um eine Datei korrekt zu entpacken, können ebenfalls konfiguriert werden. Da die Reihenfolge der Optionen vom Archivprogramm abweicht, kann sie variiert werden.

%1 entspricht dem Pfad des Archivs

%2 entspricht dem Pfad der zu entpackenden Datei in dem Archiv

%3 entspricht dem Zielpfad (Def: T:)

Beispiel LHA:

Optionen im Extractorwindow: Lha -N e "%1" "%2" "%3"

Archivname: MODS:Modules.lha

---

Dateiname: Mod.Condom\_Corruption  
Temp: T:

Dies ergibt beim Entpacken folgende Kommandozeile:  
Lha -N e "MODS:Modules.LHA" "Mod.Condom\_Corruption" "T:"

Beispiel Shrink:

Optionen im Extractorwindow: Shrink x "%1" "%3" "%2"

Archivname: MODS:Modules.shr  
Dateiname: Mod.Condom\_Corruption  
Temp: T:

Dies ergibt beim Entpacken folgende Kommandozeile:  
Shrink x "MODS:Modules.LHA" "T:" "Mod.Condom\_Corruption"

Achtung: Der Extractor erkennt die Archive nur, wenn sie mit den originalen Extensionen (.LHA|.LZX) am Ende des Filenamens versehen sind.

## 1.27 FFT-Analyzer

FFT-Analyzer

Der FFT-Analyzer ist ein Programm, welches wie viele HIFI-Anlagen das komplette Spektrum des Frequenzganges des Audiosignals anzeigt. Im Gegensatz zu den Mogeleyen von Programmen wie APlayer, Hippoplayer2.xx oder Eagleplayer 1.xx wird eine hochoptimierte Fast Fourier Transformation zur Berechnung der Einzelfrequenzen verwendet. Dies kostet allerdings ein hohes Quantum an Rechenaufwand. Aus diesem Grunde wurden die Routinen besonders für schnelle Rechner (040 & 060) optimiert mit dem Erfolg, daß das Programm auf dem 68060 unter selben Bedingungen (selber Anzeigemodus, HighRes, full Speed) etwa 50% schneller läuft, als der Analyzer des Delitracker - und dort schrieben die Leute schon, ich zitiere: "turbo-fast FFT".

Der FFT-Analyzer bietet eagleplayertypisch um die 25 Anzeigemodi, auf 5 Schalter verteilt, inclusive farbiger Anzeigevarianten und als Bonbon auch direkte CyberGFXunterstützung mit mehrfarbiger Anzeige des Spektrums. Die CyberGFX-Modi finden sich auf dem 5. Schalter. Da bei unseren eigenen Grafikkarten (Cybervision) die planaren Modi wesentlich schneller agieren als die Chunky-Pixel Modi, wurden die planaren Darstellungsarten beibehalten und nur die 3 Multicolormodi eingefügt. So können Sie je nach Geschmack zwischen besserem Aussehen und höherer Geschwindigkeit entscheiden.

Das dargestellte Spektrum reicht von 0 bis 8, 16 oder 24 kHz, je nach

Einstellung mit 128 oder 256 Unterteilungen, also einer maximalen Auflösung von 31.25 Hz (bei Hires-Modus und 8 kHz Maximum). Der Ausschlag der einzelnen Balken erfolgt, wie in der Elektrotechnik üblich, logarithmisch, genauer gesagt über den dekadischen Logarithmus ( $10 \cdot \lg[x/x_{\max}]$  entsprechend dem Bode-Diagramm, wobei die X- oder Frequenzachse allerdings linear verbleibt). Desweiteren werden die Ausgaben der höheren Frequenzen nochmals in der Amplitude um die statistischen Fehler bei der Umrechnung der Samples korrigiert, siehe auch unten.

Die Anzeige der Frequenzleiste läßt sich genau wie die Buttons ein- und ausschalten.

Bedeutung der Menü-Optionen:

- Gadgets - Schalterleiste ein/aus, alternativ zu den Schaltern kann man auch durch die Tasten '1'-'5' zwischen den Modi durchschalten
- Frequency Table - Frequenzleiste ein/aus
- full Speed - der Analyzer läuft mit voller Geschwindigkeit und versucht, volle 50 Bilder pro Sekunde (bei Anzeigemodi wie NTSC oder Euro72 entsprechend 60 oder 72) darzustellen.
- half Speed
- 1/3 Speed - Um die benutzte Rechenzeit zu reduzieren, können Sie hier einstellen, ob statt 50 nur 25 oder 16 mal pro Sekunde die Neudarstellung erfolgt.
- High Resolution - bei aktiviertem Häkchen wird eine 512 Punkt FFT statt der 256 Punkt FFT verwendet, so daß die Auflösung der Einzelfrequenzen wie oben erwähnt 31.25 Hz statt 62.5 Hz beträgt.

Es wird zum Betrieb mindestens ein 68020 Prozessor und Kick 3.0 vorausgesetzt. (empfohlen: 68040 oder besser 68060)

#### Technisches

Das Programm verwendet als Kern einen im Grunde "üblichen" Butterfly-Algorithmus (Cooley-Tukey), wie z.B. in [1] beschrieben. Durch die Implementation mittels Integer-Arithmetik, der Reduzierung des tabellarischen Aufwandes auf eine einzige kombinierte Sinus-Cosinus Tabelle mit eingerechneter Bitspiegelung, der multiplikationsfreien Sonderbehandlung der ersten beiden FFT-Durchläufe (von 8 bzw. 9), der gleichzeitigen Transformation der Samples für linken und rechten Kanal usw. konnte die Routine dermaßen beschleunigt werden, daß das Programm wesentlich schneller agiert, als die derzeitigen anderen FFT-Analyzer, die mir auf dem Amiga bekannt sind und auch schneller als z.B. der CubicPlayer auf einem Pentium60-PC verglichen mit einem MC68060-Amiga.

Sicher werden Versierte jetzt sagen, daß die Hartley-Transformation doch  $\leftrightarrow$  eigentlich

noch schneller ist. Allerdings sollte man bedenken, daß die Standardpublikationen schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und zu den Zeiten, als die Algorithmen entwickelt wurden, die Prozessoren zumeist noch nicht einmal Befehle für die Multiplikation besaßen, geschweige denn Multiplikationsoperationen schnell durch-

führen zu können. Dies führte dazu, daß man notwendige Multiplikationen möglichst durch

komplizierte Additionstheoreme, Reihenteilungen usw. zu ersetzen suchte. Nur konnte damals keiner ahnen, daß es einmal dazu kommen würde, daß die CPU's schneller multiplizieren würden, als die Durchführung von Speicheroperationen (eventuell noch mit nachfolgender Verknüpfung von Werten über Sinus/Cosinus-Theoreme). Man sollte bedenken, daß eine Multiplikation auf dem 68060 nur noch c.a. 2½ mal so viele Taktzyklen braucht wie eine simple Addition und die CPU bei Multiplikationen etwa 10 mal so schnell arbeitet wie ein 68030 mit 50 MHz. Der in [2] beschriebene Algorithmus für die Hartley-Transformation hat nur dann Vorteile, wenn auch wirklich nur EINE Reihe von Eingangswerten behandelt werden soll. Dabei ist nicht zu vergessen, daß die Implementation wesentlich aufwendiger wird und die Hartley-Transformation auch nur bei reellen Daten anwendbar ist (mehrdimensionale FHT gibts auch, bringt aber wenig in Sachen Aufwand-Nutzen), während man die Arbeitsweise der FFT mit komplexen Werten so ausnutzen kann, daß der eine Eingabestrom als Realwerte und der 2. Eingabedatenstrom als Imaginärwerte verwendet werden. siehe [1] Außerdem konnte durch die Implementation eines Split-Radix-Algorithmus gegenüber dem Standard-Basis 2-Verfahren in etwa die Hälfte der notwendigen komplexen Multiplikationen eingespart werden. (Ersatz von 6 reellwertigen Multiplikationen durch 4 Additionsoperationen)

Arbeitsweise des FFT-Analyzers:

Mixen der Eingangsdaten für die Audiokanäle auf 2 zusammen (mit 16 kHz)

FastFourier-Transformation beider Folgen gleichzeitig

Sortierung der Ausgangsdaten (Butterfly!), Trennen der Folgen

Skalierung in Anzahl und Amplitude der Werte, bezogen auf die Darstellung im aktuellen Anzeigemodus im Fenster und statistische Amplitudenkorrektur der höheren Frequenzen wegen der durch das Abtasttheorem (nach Shannon) gegebenen Probleme im Grenzbereich (16 kHz Mixrate=max. 8 kHz Frequenz, aber nur unter Optimalbedingungen, d.h. Schwingung und Abtastung in Phase)

Einzeichnen in private Bitmap und Kopieren über Betriebssystemfunktionen ins Fenster

Die am meisten zeitkritischen Teile des Prozesses sind einerseits die FFT Routine und auch in erheblichem Maße die Grafikdarstellung. In 800\*600\*256 Farben sind das z.B. 480 kBytes an Grafikdaten, die zur Darstellung zu bearbeiten (löschen, einzeichnen, ins Fenster kopieren) sind. Bei 50 Bildern pro Sekunde kämen so 24 MB zusammen, eine Menge, die sich schon über den Zorro-III Bus nicht mehr schaufeln lassen könnte, geschweige denn ins Chipram. Aus diesem Grund habe ich auch die Größe des Fensters auf 1024\*768 limitiert. Wer große Fenster mag, sollte als stolzer Besitzer einer Cybervision somit auf die 2-farbigen Modi zurückgreifen

die mit einer Bitplane arbeiten und eben nur 1/8 des Datenaufwandes zum Transport auf die Grafikkarte - den beim Amiga leider bestehenden 'Flaschenhals' benötigen.

Sollten noch irgendwelche Fragen bestehen, stehe ich gern zur Verfügung, am

liebsten per E-Mail.

- [1] E. Oran Brigham, FFT - schnelle Fourier-Transformation, Oldenbourg 1995
- [2] Ronald H. Bracewell, Schnelle Hartley-Transformation, Oldenbourg 1990

## 1.28 Formatloader

### Formatloader

Der Formatloader dient zum Laden vor allem von Samples, die keine Kennung aufweisen und demzufolge nicht durch Checkroutinen erkannt werden können. Dies muss in diesem Fall der User übernehmen. Typisch sind vor allem RAW-Samples, wie sie im Protracker verwendet werden. Diese Instrumente sind im Grunde reine Speicherabzüge und können nicht erkannt werden, da jedes Bytes in diesen Dateien jeden möglichen Zustand annehmen kann.

Zusätzlich kann der User die Abspielrate über einen Slider einstellen, der auch mittels der Cursortasten gesteuert werden kann. Die Rate wird dann in der unteren Anzeige abgezeigt.

ACHTUNG!!! Bei unsachgemäßer Behandlung und droht höchste Absturzgefahr!!!!

Für Programmierer

Der Formatloader kann sehr einfach erweitert werden (Siehe Beispielsourcecode). Zur Zeit sind lediglich Zuweisungen in den externen Loadern maßgebend. Wichtig ist nur, daß es einen Player für die Formate geben muß. Dies ist im Allgemeinen ein normaler Eagleplayerabspieler, der zusätzlich die Tags EP\_Check7 (als DTP\_Check1 Ersatz) und EP\_Check8 (als DTP\_Check2 Ersatz) beinhalten muß, sonst wird das Modul nicht erkannt. Der Sinn dieser Checkroutine ist nicht der Check an sich sondern das Vorbereiten von z.B. Loadvariablen für ExtLoad und die Kompatibilität zum Üblichen Playerkonzept. Dieser Player wird im externen Loader nach seinem Namen definiert und später im EP gesucht. Einer der Tags (EP\_Check7 oder EP\_Check8) muss existieren, damit gewährleistet ist, daß der Abspieler solch ein Formatloading auch durchführen kann.

Für die Samples (PCM, RAW) gibt es den Tag EP\_SetPlayFrequency, mit dem die Frequenz im Abspieler gesetzt wird.

Folgende Formate werden zur Zeit unterstützt:

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| BFB Master       | Ein Loader für die BFBMaster.Library                              |
| Protracker       | (für Module, bei denen die Kennung fehlt oder falsch gesetzt ist) |
| RAW 8Bit Mono    | über AIFF                                                         |
| RAW 16Bit Mono   | über AIFF                                                         |
| RAW 16Bit Stereo | über AIFF                                                         |

## Tastaturunterstützung im Formatloader

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 8 & Cursor Hoch           | = Ein Eintrag höher         |
| 2 & Cursor Runter         | = Ein Eintrag tiefer        |
| 9 & Shift + Cursor Hoch   | = Eine Seite höher          |
| 3 & Shift + Cursor Runter | = Eine Seite tiefer         |
| 7 & Ctrl + Cursor Hoch    | = An den Anfang der Liste   |
| 1 & Ctrl + Cursor Runter  | = Ans Ende der Liste        |
| Cursor Links              | = Slider 10 Hz nach links   |
| Cursor Rechts             | = Slider 10 Hz nach rechts  |
| Shift + Cursor Links      | = Slider 500 Hz nach links  |
| Shift + Cursor Rechts     | = Slider 500 Hz nach Rechts |
| Ctrl + Cursor Links       | = Slider auf 4000 Hz        |
| Ctrl + Cursor Rechts      | = Slider auf 58000 Hz       |
| <Enter>                   | = angewähltes Modul laden   |
| Esc                       | =                           |

|       |                                |   |
|-------|--------------------------------|---|
|       | Hide                           |   |
|       | Window                         |   |
| A + Q |                                | = |
|       | Quit                           |   |
|       | A + H                          | = |
|       | Hide                           |   |
|       | A + A                          | = |
|       | About                          |   |
|       | Weitere Links zum Formatloader |   |

Formatliste

Slider

**1.29 formatloader\_formatlist**

Formatliste

Hier können Sie die verfügbaren Loader anwählen. Dann öffnet sich ein Filerequester und Sie haben die Möglichkeit Ihre Sounddatei anzuwählen, die, falls es möglich ist, geladen wird.

Weitere Links zum Formatloader

Formatloader

Slider

## 1.30 formatloader\_slider

Formatloader Slider

Hier können Sie die Abspielrate für Samples einzustellen.

Tastaturunterstützung für den Slider

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Cursor Links          | = Slider 10 Hz nach links   |
| Cursor Rechts         | = Slider 10 Hz nach rechts  |
| Shift + Cursor Links  | = Slider 500 Hz nach links  |
| Shift + Cursor Rechts | = Slider 500 Hz nach Rechts |
| Ctrl + Cursor Links   | = Slider auf 4000 Hz        |
| Ctrl + Cursor Rechts  | = Slider auf 58000 Hz       |

Weitere Links zum Formatloader

[Formatloader](#)

[Formatliste](#)

## 1.31 Hifi System V1

Hifi System V1

Mir gefiel irgendwie mal ein Bild eines HiFi-Turms von Platin, das ich nach Rücksprache mit dem Creator an meine Vorstellungen anpaßte und nun als erste vollwertige neue Eagleplayeroberfläche präsentiere. Aufgrund dessen, daß unsere Grafiker Protest anmeldeten, stellte ich die Arbeiten ein und bringe dieses Programm als Beigabe zur unregistrierten Version heraus.

Es dient einmal zur direkten Steuerung des Eagleplayers (ich glaube kaum, daß die Funktionen lang und breit erklärt werden müssen) und in zweiter Hinsicht sind die Analyzer integriert worden, in einer etwas farbigeren Form.

Außerdem ist das Levelmeter (die horizontale, LED-förmige Aussteuerungsanzeige) samplegesteuert, daß heißt, daß die Anzeige sich wirklich analog zur tatsächlichen Lautstärke verhält, da die Werte aus den Samples selbst berechnet werden.

- Wird bei Gelegenheit durch eine besser aussehende, die Features von Kick 3.0 ausnutzende Oberfläche ersetzt

## 1.32 Levelmeter

---

## Levelmeter

Aussteuerungsanzeige für das Musiksignal, die sich ihre Werte aus den Samples holt und somit die wirklich am Audio-Ausgang vorhandene Lautstärke anzeigt.

Für "Levelmeter" sollte für bestmögliches Aussehen ein Screen mit mindestens 2 freien Pens (z.B. 16 Farben Workbench) bereitstehen, dies wird aber nicht zum Betrieb vorausgesetzt. Außerdem zeigt das Programm die aktuelle Spielzeit mit an. Der Look wurde übrigens der Anzeige eines Sony-Kassettendecks nachempfunden. Levelmeter verlangt mindestens Kickstart 3.0.

Bei Levelmeter handelt es sich um das ehemalige "Levelmeter AGA", das ursprüngliche, lediglich auf den 4 Standardfarben basierende, Levelmeter wurde in Version 2.0 des EP entfernt.

## 1.33 Levelgraph

### Levelgraph

Aussteuerungsanzeige für das Musiksignal, die sich ihre Werte aus den Samples holt und somit die wirklich am Audio-Ausgang vorhandene Lautstärke anzeigt.

Die Grafiken für die Ausschlagsanzeige stammen von Volker Kessler (Ramon/Defect) und Jörg Krempien (M.U.D.U/Defect).

Das alte Levelgraph2 wurde in dieses Programm mit integriert und die Grafik kann über das zugehörige Pulldown-Menü umgeschaltet werden.

In einer der nächsten Eagleplayerversionen wird auf jeden Fall auch noch eine Multicolorvariante der Grafik angeboten, die allerdings OS 3.0 voraussetzen wird.

## 1.34 Manager

### Manager

Der Manager ist ein Ersatz für das Playerwindow des Eagleplayers V1.x. Mit der Version 2.0 des EP wurde dieses Window aus Kompatibilitätsgründen und wegen des Designs entfernt und in Form des Managers ausgelagert, neu programmiert und erweitert.

Der Manager zeigt alle Fähigkeiten der Player und Engines an. Über ihn können die jeweiligen Einstellungen der Player/Engines vorgenommen werden. Der Manager ist fontsensitiv und kann beliebig in der Größe des Windows verändert werden. Der Manager bietet Localeunterstützung.

Folgende Gadgets können im Managerwindow betätigt werden:

Modus

Das Cyclegadget

Anzeigefelder

Die 3 Listviews

Hinzufügen

Löschen

Alle löschen

Konfiguration

Lade

Speichere

Der Manager zeigt zwar alle verfügbaren Abspieler und Engines  $\leftrightarrow$   
in den

entsprechenden Listen an, allerdings bedeutet das nicht zwingend, daß sich diese auch bereits im Speicher befinden, Einträge, die durch (...) <sup>ub</sup> hervorgehoben sind, bedeuten in den meisten Fällen, daß sich das zu dem Eintrag gehörende Plugin noch nicht im Speicher befindet. Die Aktivierung/Deaktivierung und somit das Laden/Entfernen der Zusatzmodule kann durch simplen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag erfolgen. Bei Engines, die wie in der Einführung beschrieben, auch im Hintergrund arbeiten können, erscheint bei der Aktivierung der

Konfiguration

-Schalter anwählbar.

### 1.35 Manager / Mode

Mode

Umschaltung zwischen Anzeige der Abspieler und der Engines.

### 1.36 Manager / Anzeigefelder

Anzeigefelder

In den Anzeigefeldern (auch Listviews genannt) werden die zur Verfügung stehenden Player/Engines angezeigt. Weiterhin gibt es Listviews für spezifische Eigenschaften der Player/Engines und ein Informationsfeld, welches unter anderem Auskunft über spezielle

Eigenarten des Moduls bzw. des Players/Engines gibt.

Inaktive Player/Engines werden durch "(...)" dargestellt, die Aktivierung bzw. Deaktivierung erfolgt per Doppelklick auf den entsprechenden oder per <SPACE> bzw. <ENTER>.

## 1.37 Manager / Hinzufügen

Hinzufügen

Dem Eagleplayer wird ein Player/Engine (nach Einstellung des Cyclegadget im linken oberen Bereich des Managerwindows) hinzugefügt. Dazu öffnet sich ein Filerequester.

Anmerkung: Alle verfügbaren Engines und Player werden bereits im Listview angezeigt, so daß für diese der "Hinzufügen" Button eigentlich nicht benötigt wird.

## 1.38 Manager / Löschen

Löschen

Der angewählte Eintrag und damit der damit verbundene Player oder die Engine wird entfernt und aus dem Speicher gelöscht

Anmerkung1: Die internen Player des Eagleplayer können nicht gelöscht werden.

Anmerkung2: Die Engines werden bei aktivierter Eject Engines Option automatisch aus dem Speicher entfernt, schon wenn sie z.B. wie hier im Manager per Doppelklick deaktiviert werden.

## 1.39 Manager / Alle löschen

Alle löschen

Je nach Einstellung des Cyglegadgets im linken, oberen Bereich des Managerwindows werden alle Player oder Engines entfernt und aus dem Speicher gelöscht.

Anmerkungen: - Die internen Player des Eagleplayer können nicht gelöscht werden.  
- Bitte seien Sie vorsichtig mit dem löschen aller aktiven Engines, denken Sie daran, daß sie mit diesem Kommando ALLE Engines, also auch Benutzeroberflächen, Amplifier UND den Manager rauswerfen.

## 1.40 Manager / Konfiguration

### Konfiguration

Aufrufen von Konfigurationroutinen in den Playern bzw. Engines. Dabei können z.B. Windows geöffnet werden, wie z.B. beim  
8 Bit Amplifier  
oder der Pfad des Exoticrippers kann beim  
Eagleexotic  
in einem File-  
requester eingestellt werden.

## 1.41 Manager / Lade Konfiguration

### Lade Konfiguration

Laden von eigenen Einstellungen der angewählten Engines oder Player.  
Einige Engines wie z.B. die  
Amplifier  
,  
Eagleexotic  
usw. besitzen

eigene Konfigurationsdateien, die hiermit geladen werden können, wobei zu beachten ist, daß Einstellungen wie Zustand, Größe und Position der zugehörigen Fenster trotzdem vom Eagleplayer selbst verwaltet werden und nicht mitgeladen werden.

Anmerkung: Beim Laden des Eagleplayers werden diese Konfigurationsdateien automatisch mitgeladen.

## 1.42 Manager / Speichere Konfiguration

### Speichere Konfiguration

Speichern von eigenen Einstellungen der angewählten Engines oder Player. Einige Engines wie z.B. die  
Amplifier  
,  
Eagleexotic  
usw.

besitzen eigene Konfigurationsdateien, die hiermit gespeichert werden können, wobei zu beachten ist, daß Einstellungen wie Zustand, Größe und Position der zugehörigen Fenster trotzdem vom Eagleplayer selbst verwaltet werden und nicht mitgespeichert werden

Anmerkung: Beim Speichern der Eagleplayer.Config sichern auch alle Engines und Player ihre aktuelle Konfiguration automatisch mit, so daß ein manuelles Speichern der Konfigurationsdateien nur in den seltensten Fällen nötig wird.

## 1.43 M.E.L.G.U

M.E.L.G.U

Dieses Engine wurde ab V2.00 des Eagleplayers entfernt und durch die wesentlich leistungsfähigere Listenverwaltung

Pysion  
ersetzt.

(Pysion ist in der Lage, die alten Datenfiles von M.E.L.G.U zu laden.)

## 1.44 Messagewindow

Messagewindow

Eine Engine, welches alle Informationstexte, die im Scoller durch das Window sausen, untereinander anzeigt, für Leute, die es ganz genau wissen wollen, was der Eagleplayer so zu melden hat.

## 1.45 Moduleinfo

Moduleinfo

Moduleinfo zeigt je nach verwendetem Abspieler eine Reihe von Informationen über die zum aktuellen Zeitpunkt geladene Musikdatei an. Dies kann zum Beispiel die Anzahl der verwendeten Stimmen, den internen Namen des Musikstückes, den Autor, die vom Eagleplayer berechnete Spielzeit (Protracker, Oktalyzer, SonicArranger, AIFF usw.), die Namen der Samples und vieles mehr umfassen.

Das Fenster ist beliebig größenveränderlich und fontsensitiv und man kann ein

Hintergrundbild  
einstellen.

Als besonderes Highlight kann man die Instrumente durch Doppelklick bzw. <ENTER> abspielen. Durch Betätigung des Knopfs

Speichern  
öffnet

sich der

Samplesaver  
und das im Moduleinfo angewählte Instrument

wird auch dort gesetzt. Durch einen Doppelklick auf eines der Speichermodule aktivieren Sie den Sicherungsvorgang des Instruments.

Tastaturunterstützung im Moduleinfo:

8 & Cursor Hoch = Ein Eintrag höher  
2 & Cursor Runter = Ein Eintrag tiefer  
9 & Shift + Cursor Hoch = Eine Seite höher  
3 & Shift + Cursor Runter = Eine Seite tiefer

7 & Ctrl + Cursor Hoch = An den Anfang der Liste  
 1 & Ctrl + Cursor Runter = Ans Ende der Liste  
 Cursor Links = Slider 10 Hz nach links  
 Cursor Rechts = Slider 10 Hz nach rechts  
 Shift + Cursor Links = Slider 500 Hz nach links  
 Shift + Cursor Rechts = Slider 500 Hz nach Rechts  
 Ctrl + Cursor Links = Slider auf 4000 Hz  
 Ctrl + Cursor Rechts = Slider auf 58000 Hz  
 P, <Enter> = angewähltes Instrument spielen  
 Esc =  
     Hide  
     Window  
 A+Q =  
     Quit  
     A+H =  
     Hide  
     A+A =  
     About  
     W = Modul weiterspielen  
 S = Stop

Weitere Links zum Moduleinfo:

Informationsliste  
 Instrument speichern  
 Instrument spielen  
 Zeit vorwärts zeigen  
 Zeit rückwärts zeigen  
 Modul weiterspielen  
 Abspielen des Instruments stoppen  
 Samplesaver Schalter  
 Choose Font

## 1.46 Schieberegler

Frequenzregler

Mit diesem Regler können Sie die Abspielrate (auch Samplefrequenz) einregeln.

Tastaturunterstützung des Reglers:

Cursor Links = Slider 10 Hz nach links

Cursor Rechts = Slider 10 Hz nach rechts  
Shift + Cursor Links = Slider 500 Hz nach links  
Shift + Cursor Rechts = Slider 500 Hz nach Rechts  
Ctrl + Cursor Links = Slider auf 4000 Hz  
Ctrl + Cursor Rechts = Slider auf 58000 Hz

## 1.47 Informationsliste

### Informationsliste

In dieser Liste werden alle über das geladene Modul verfügbaren Informationen angezeigt. Dazu zählen z.B. Größe, Name, Format, Anz der Instrumente, Spielzeit, Autor, Pattern und die Instrumente, die durch Doppelklick abgespielt werden können.

## 1.48 Instrument speichern

### Instrument speichern

Als besonderes Highlight kann man die Instrumente auch speichern! Durch Betätigung des Knopfs öffnet sich der Samplesaver und das im Moduleinfo angewählte Instrument wird auch dort gesetzt. Durch einen Doppelklick auf eines der Speichermodule oder den Namen des gewählten Samples aktivieren Sie den Sicherungsvorgang des Instruments.

## 1.49 Instrument spielen

### Instrument spielen

Wenn Sie dieses Knopf betätigen, wird das angewählte Instrument abgespielt, falls dies möglich ist. Das Modul im EP wird angehalten, bleibt aber im Speicher und kann durch Anwahl des der Weiterspielen -Option wieder von der Stelle an der es gestoppt wurde, gespielt werden. Eine zweite Möglichkeit ist die zweimalige Anwahl der Playtaste im Eagleplayer Hauptfenster.

## 1.50 Zeit vorwärts zeigen

Zeit vorwärts zeigen

In der Anzeigebox wird die bisherige Spielzeit in Minuten und Sekunden angezeigt.

## 1.51 Zeit rückwärts zeigen

Zeit rückwärts zeigen

Es wird die übrige Spielzeit angezeigt, falls der Eagleplayer in der Lage ist, die Gesamtspielzeit des Musikstückes zu berechnen, ansonsten wird die Spielzeit für dieses Modul in positiver Richtung angezeigt.

## 1.52 Modul weiterspielen

Modul weiterspielen

Das Modul, das durch das Abspielen eines Instruments unterbrochen wurde, wird fortgesetzt.

## 1.53 Abspielen des Instruments stoppen

Abspielen des Instruments stoppen

Das Abspielen eines Instruments wird angehalten. Falls ein Modul läuft, hat diese Funktion keine Bedeutung.

## 1.54 Samplesaver Schalter

Samplesaver an/aus

Sobald dieser Schalter aktiviert wird, zeigt Moduleinfo die Zusatzfunktionen zum Abspielen der Samples des geladenen Moduls an, namentlich der

Frequenzregler  
, die momentane  
Abspielfrequenz  
und den Schalter zum  
an- und ausschalten des  
Samplesavers

.

---

## 1.55 Choose Font

Choose Font

Using this option you may select an alternative font (to the current screen's one) for use in Moduleinfo's window. I would suggest a small and non proportional font but that depends on your personal taste...

## 1.56 Moduleinfo.OLD

Moduleinfo

Moduleinfo zeigt je nach verwendetem Abspieler eine Reihe von Informationen über die zum aktuellen Zeitpunkt geladene Musikdatei an. Dies kann zum Beispiel die Anzahl der verwendeten Stimmen, den internen Namen des Musikstückes, den Autor, die vom Eagleplayer berechnete Spielzeit (Protracker, Oktalyzer, SonicArranger, AIFF usw.), die Namen der Samples und vieles mehr umfassen. Das Fenster ist beliebig größenveränderlich und fontsensitiv.

Menüoptionen:

- |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track               | - Moduleinfo zeigt zusätzlich in der rechts unten befindlichen Anzeigebox die Nummer der Musikdatei in der aktuellen Liste, sowie die Gesamtanzahl der in der Liste vorhandenen Musikstücke                                                                                                                                        |
| Time Current        | - in der Anzeigebox wird die bisherige Spielzeit in Minuten und Sekunden angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Time Remain         | - es wird die übrige Spielzeit angezeigt, falls der Eagleplayer in der Lage ist, die Gesamtspielzeit des Musikstückes zu berechnen, ansonsten erscheinen 3 Fragezeichen                                                                                                                                                            |
| Time System         | - es wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Time Percent        | - prozentuale Fortschrittsanzeige für den Abspielvorgang, deren Werte entweder aus der berechneten Spielzeit oder wenn diese nicht verfügbar ist, aus der Patternposition berechnet werden.                                                                                                                                        |
| System Default Font | -dieser Schalter läßt dem Anwender die Wahl zwischen der für die Bildschirmtitel eingestellten Schriftart (=aus) oder der nichtproportionalen Schriftart, wie sie auch für die Shell-Fenster durch den Anwender eingestellt wurde. In letzterem Modus hat man den Vorteil eines aufgeräumteren Outputs im Listview des Moduleinfo. |

Arexx-Port:

Moduleinfo besitzt einen eigenen Arexx-Port, über den sich der Ausgabertext des Programmes komplett abrufen läßt. Der Name des Ports ist schlicht und einfach Moduleinfo.

Das einzige momentan verfügbare Kommando ist getsonginfos{ui}. Damit werden alle Informationen außer der Sampleliste als Rückgabewert angegeben.

Beispiel:

```
/* simple Moduleinfo macro */

options results

address 'Moduleinfo'

getsonginfos
interesting=result
```

## 1.57 Noiseconverter

Noiseconverter

Der Noiseconverter ist eine der neuen Engines, die mit dem Eagleplayer V2.00 ausgeliefert werden. Es hat die Aufgabe, seltene Soundformate, für die z.B. kein Player zur Verfügung steht oder die mit anderen Playern besser zusammenarbeiten in diese Formate umzuwandeln. Typisch ist diese Verfahrensweise schon seit der V1.54 mit den Protrackerclones (z.B. Noisepacker, Trackerpacker ...). Im Moment arbeitet der Noiseconverter unsichtbar im Hintergrund ohne eigenes Konfigurationsfenster.

Der Vorteil dieser Engine besteht in der einfachen Erweiterbarkeit. Jeder, der ein bißchen Programmiererfahrung hat, kann sich seine Converter selbst schreiben.

Für Programmierer

Der Noiseconverter lädt externe Converter die sich im Verzeichnis "/Engines/Noiseconverters" befinden ein und convertiert automatisch alle entpackten Dateien, die keinen Player gefunden haben, falls dies möglich ist.

Die externen Converter sind ähnlich aufgebaut wie die externen Player. Sie besitzen einen Header und eine Tagliste (Siehe Beispielsourcecode).

Wichtig ist Tag\_Convert. Die Parameterübergabe erfolgt folgendermaßen:

```
Input:  d0=Size des Modules
        a0=Adr des Modules
Output: d0=Convertsize oder NULL für Fehler
        d1=Flags (z.B. Originalfile freigeben, siehe Includes)
        d2=Memsize or NULL
        a0=ConvertAdr
        a1=Formatname
        a2=SamplePtr (für Protrackerclones) oder NULL
```

Da man z.B bei den Protrackerclones nur die Songs convertieren muss, reicht es aus, nur Speicher für die neuen Songdaten zu

allokieren und einen Sampleptr auf die Instrumente im Originalmodul zu setzen. Dies hat den Vorteil, dass die Module auch im Originalformat gespeichert werden können.

Wichtig!!! d2, die Memsize, muß immer um 'SecurityMem' größer sein als die Convertedsize in d1, sonst gibt der EP einen Fehler aus! Falls es sich jedoch um einen Kodierer (ala Wantonpacker, Pro-runner 1.0) handelt, reicht es aus, die Songdaten zu konvertieren. In diesem Fall wird logischerweise kein neuer Speicherbereich benötigt und d2 muss NULL gesetzt werden. a0 muß in diesem Fall auf die originale Adresse des Modules zeigen. Hier ist dann kein Speichern im Originalformat möglich!

## 1.58 Noisseeagle

Noisseeagle

Wer die Eagleplayeroberfläche überhaupt nicht mag (Hi Cpt. Bifat of TEK) kann diese Engine starten, das genau wie der gute alte Noiseplayer ein File anfordert und dieses abspielt. Der Unterschied zum Original besteht darin, daß ein wenig mehr Replays unterstützt werden und auf die hardwarehackenden Maus/Tastaturabfragen verzichtet wurde.

-seit Eagleplayer 2.0 nicht mehr in der Distribution

## 1.59 PatternScroll

Patternsroll

Sollte eigentlich jedem, der schon mal einen Tracker in der Hand hatte, bekannt sein. Der Patternsroll zeigt das "Notenblatt" von Trackermusikstücken in der üblichen Hexadezimalen Form an, also genauso, wie die Stücke auch komponiert wurden. Als kleines Bonbon wurde das Teil gleich so geschrieben, daß es bis zu 16 Stimmen unterstützen kann (z.B. FT2).

Verbraucht auf einem 50Mhz 68030 Rechner im 8 Stimmen Modus durchschnittlich unter 20% Rechenzeit, bei 4 Stimmen unter 10% !

- Ab Version 1.53 des EP wurde das Programm komplett überarbeitet und bietet ein frei in der Größe ziehbares Fenster, sowie bis zu 16 Stimmen (Patternsroll++ bis zu 32 mit halb so breitem Text) unterstützen.
- Bei selber Größe wurde die Geschwindigkeit noch einmal um 30% gesteigert
- die automatische Größenveränderung läßt sich bei den neuen Patternsrollern abschalten
- seit V1.54b gibt es auch den "invertierten" Modus, der vom Patternsroll+, der bei einigen älteren Versionen beilag, bekannt ist. Dieser ist zwar durch die doppelte durch CPU und

- Blitter zu bewältigende Datenmenge spürbar langsamer, sieht aber weitaus besser aus.
- In der Version 2.0 des Eagleplayers kamen nochmals eine Menge an Musikformaten hinzu, bei denen das Patternsroll-Feature unterstützt wird

Anmerkung: Die Bezeichnung der Noten erscheint in der Terminologie, wie sie beim Protracker verwendet wird. Andere Musikprogramme benennen die Noten und/oder Kommandos anders, was aber hier ignoriert wird.

Der Patternsroll für Kickstart 1.3 erscheint seit der Version 2.0 des Eagleplayers nicht mehr in der Distribution. (wieso auch)

## 1.60 PatternScroll++

Dieselbe Funktion wie  
Patternsroll  
, mit dem einzigen Unterschied, daß  
die Breite der dargestellten Zeichen halbiert wurde und damit das  
Notenblatt von bis zu 32 Stimmen angezeigt werden kann.

## 1.61 Playerloader

Playerloader

Der Playerloader ist neben den Amplifiern die wahrscheinlich wichtigste neue Engine des Eagleplayer 2.0.

Der Playerloader testet das gerade eingeladene Modul auf den Typ und lädt automatisch den entsprechenden externen Player hinein, wodurch es sich eben erübrigt, alle externen Player schon beim Start zu laden. Das spart nicht nur Zeit, sondern ganz nebenbei auch locker 1 Megabyte Speicher.

Die frühere Methode, die externen Player durch spezielle Präfixe oder Suffixe der Module zu identifizieren, läßt sich zwar immer noch benutzen ('Playerbatch'), aber dieses Programm ist doch viel komfortabler in der Handhabung.

Anmerkung: Wer den Playerloader deaktiviert, ist selbst schuld.

## 1.62 PublicScreenSelector

PublicScreenSelector

Der PublicScreenSelector erlaubt es, auf einfachste Weise den Eagleplayer auf einem beliebigen aktiven Publicscreen zu öffnen, ohne daß man sich lange mit der Eingabe der manchmal "fingerbrechenden" Namen aufhalten muß.

Alternativ zum PublicScreenSelector läßt sich auch noch die "PubscreenJump"-Funktion des

BifatGUI

verwenden, den "Hardcore"-Tippern sei die "Change Pubscreen" Menüoption empfohlen.

## 1.63 Pysion

Pysion

Pysion ist die herausragende Listenverwaltung des Eagleplayers. Sie wird seit V2.0 mitgeliefert. Mit Pysion können Moduleslisten erstellt werden, die der Eagleplayer abspielen kann. Als besonderes Highlight kann Pysion die Listen folgender Abspieler laden (in alphabetischer Reihenfolge):

- \* Accessible Player
- \* BananaPlay
- \* DASMod
- \* Delitracker
- \* Eagleplayer
- \* Empy
- \* Hippoplayer
- \* M.E.L.G.U.
- \* Smartplay

Und nicht zu vergessen, behandelt Pysion, falls der Extractor geladen ist, jedes Archive, das dieser verarbeiten kann, als Liste und nimmt die Dateien aus dem Archiv in die Liste auf.

Beachten Sie bitte, daß Archive als Listen hinzugefügt werden müssen!

Da die V0.9 leider zur Release nicht fertig wurde, sind nur grundlegende Funktionen benutzbar.

Weitere Highlights die bereits kurz vor der Vollendung stehen:

- \* lernbare Autorenliste
- \* Gruppenverwaltung
- \* Modulesprefs

Kurze Einführung in die Interaktion mit Eagleplayer:

- Eagleplayer ist in der Lage, die erstellten Listen direkt zu übernehmen, die Funktion dafür ist der "Execute"- bzw. "Ausführen" - Button
- Eagleplayer ist in der Lage, die erstellten Listen direkt zu laden und zu verwenden, genauso einfach wie Archive vom

Extractor

als Unterverzeichnisse gehandhabt werden, geschieht das dann auch mit Listen vom Pysion und der anderen oben aufgeführten Programme.

---

## Tastaturunterstützung im Pysion

|                           |   |                                                                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 8 & Cursor Hoch           | = | Ein Eintrag höher                                                               |
| 2 & Cursor Runter         | = | Ein Eintrag tiefer                                                              |
| 9 & Shift + Cursor Hoch   | = | Eine Seite höher                                                                |
| 3 & Shift + Cursor Runter | = | Eine Seite tiefer                                                               |
| 7 & Ctrl + Cursor Hoch    | = | An den Anfang der Liste                                                         |
| 1 & Ctrl + Cursor Runter  | = | Ans Ende der Liste                                                              |
| <Enter>                   | = | angewähltes Modul laden                                                         |
| Esc                       | = | Hide<br>Window                                                                  |
| A+Q                       | = | Quit<br>A+H =<br>Hide<br>A+A =<br>About<br>je nach Catalog: Deutsch, (Englisch) |
| E, (A)                    | = | Add                                                                             |
| L, (D)                    | = | Delete                                                                          |
| S, (S)                    | = | Liste speichern                                                                 |
| A, (E)                    | = | Execute (nur im Asynchronmodus)                                                 |
| F, (T)                    | = | Eintrag an den Anfang der Liste                                                 |
| N, (B)                    | = | Eintrag an das Ende der Liste                                                   |
| O, (U)                    | = | mit höherem Eintrag tauschen                                                    |
| U, (O)                    | = | mit niedrigerem Eintrag tauschen                                                |
| M, (P)                    | = | Moduleseinstellungen                                                            |
| C, (C)                    | = | --+- löschen                                                                    |
| P, (P)                    | = | gewähltes Modul spielen                                                         |

**1.64 Quadrascope/Stereoscope/Monoscope**

## Quadrascope/Stereoscope/Monoscope

Anzeige der aktuellen abgespielten Samples, entweder getrennt (Quadrascope) oder additiv zusammengefaßt. (Monoscope, Stereoscope) Diese Anzeige erfolgt in Echtzeit, daß heißt, daß auf einem angeschlossenen Oszilloskop dasselbe sichtbar sein müßte.

Stereoscope wurde in der Version 2.0 des Eagleplayer durch das frühere Stereoscope AGA ersetzt und Monoscope wurde entfernt.

Menüoptionen des Quadrascope:

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard | - es wird pro Spalte lediglich ein Punkt gezeichnet, schnellster Anzeigemodus      |
| Solid    | - der Abstand von der Mitte bis zu den Punkten wird ausgefüllt                     |
| Line     | - die einzelnen Punkte werden miteinander verbunden                                |
| Space    | - siehe<br>Spacescope<br>Horizontal - Anzeige waagrecht, wie bei einem Oszilloskop |

- Vertical - Anzeige senkrecht  
Halve - alle Ausschläge werden positiv angezeigt, nicht wie beiden Modi oben nach beiden seiten  
Mirror - alle Ausschläge werden positiv angezeigt und an der Mitte gespiegelt  
Anm: diese 4 Schalter haben keinen Einfluß auf den "Space"-Modus  
Slow - benötigte Rechenzeit halbieren

## 1.65 Samplesaver

### Samplesaver

Mit diesem Engine können Sie die Instrumente eines Module sich einzeln anhören und sogar in verschiedenen Formaten speichern. Diese Module werden beim Start aus dem Verzeichnis "Samplesavers/" geladen. Die Abspieltgeschwindigkeit kann mittels eines Frequenzreglers im unteren Bereich des Fensters eingestellt werden. Zu allem Überfluß ist dieses Engine fontsensitiv, das Window ist größenveränderbar und hat natürlich Localeunterstützung. Weiterhin ist der Samplesaver komplett über die Tastatur steuerbar.

#### Tastaturunterstützung im Samplesaver

- |                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 8 & Cursor Hoch           | = Ein Eintrag höher                                           |
| 2 & Cursor Runter         | = Ein Eintrag tiefer                                          |
| 9 & Shift + Cursor Hoch   | = Eine Seite höher                                            |
| 3 & Shift + Cursor Runter | = Eine Seite tiefer                                           |
| 7 & Ctrl + Cursor Hoch    | = An den Anfang der Liste                                     |
| 1 & Ctrl + Cursor Runter  | = Ans Ende der Liste                                          |
| Cursor Links              | = Slider 10 Hz nach links                                     |
| Cursor Rechts             | = Slider 10 Hz nach rechts                                    |
| Shift + Cursor Links      | = Slider 500 Hz nach links                                    |
| Shift + Cursor Rechts     | = Slider 500 Hz nach Rechts                                   |
| Ctrl + Cursor Links       | = Slider auf 4000 Hz                                          |
| Ctrl + Cursor Rechts      | = Slider auf 58000 Hz                                         |
| <Enter>                   | = angewähltes Instrument mit angewähltem Saver speichern      |
| Esc                       | =                                                             |
|                           | Hide Window                                                   |
| A + Q                     | =                                                             |
|                           | Quit                                                          |
|                           | A + H =                                                       |
|                           | Hide                                                          |
|                           | A + A =                                                       |
|                           | About                                                         |
|                           | Tab = Wecheln des Listviews ( ↔ Speichermodule<->Instrumente) |
| P, Space                  | = Play                                                        |
| S                         | = Stop                                                        |

Weitere Links zum Samplesaver

Liste der Speichermodule

Instrumentenliste

Informationsliste

Eigenschaftenliste

Frequenzregler

Spielen

Stopp

## 1.66 Liste der Speichermodule

Liste der Speichermodule

Diese Liste zeigt Ihnen die verfügbaren Speichermodule. Durch einen Doppelklick auf ein Modul aktivieren Sie die Savefunktion und ein Filerequester öffnet sich. Dort geben Sie den Namen des Instruments ein (so wie es halt heißen soll).

Es wird das Instrument verwendet, das in der  
Instrumentenliste  
angezeigt wird.

## 1.67 Instrumentenliste

Instrumentenliste

Diese Liste zeigt Ihnen die Instrumente, die gespeichert werden können. Es kann vorkommen, daß einige Instrumente, die im  
Moduleinfo

angezeigt werden, nicht in dieser Liste enthalten sind, da  $\leftrightarrow$   
einige

Angaben (z.B. Adresse im Speicher oder Länge des Instruments) fehlen. Durch einen Doppelklick auf ein Instrument oder Enter aktivieren Sie die Savefunktion und ein Filerequester öffnet sich. Dort geben Sie den Namen des Instruments ein (so wie es halt heißen soll).

Es wird der Saver verwendet , der in der  
Liste der Speichermodule  
angezeigt wird.

## 1.68 Informationsliste

Informationsliste

In dieser Liste sind Informationen über das angewählte Speicherformat enthalten (z.B. Programmierer und Versionsnummer oder Hinweise auf ähnliche Formate bzw. mögliche Schwierigkeiten).

## 1.69 Eigenschaftenliste

Eigenschaftenliste

In dieser Liste sind die Eigenschaften des Instruments (z.B. Länge und Typ) aufgelistet.

## 1.70 Frequenzregler

Frequenzregler

Mit diesem Regler können Sie die Abspielrate (auch Samplefrequenz) einstellen. Bei Speicherformaten, die dieses unterstützen wird diese Einstellung mitabgespeichert (z.B. AIFF).

Tastaturunterstützung des Sliders:

Cursor Links           = Slider 10 Hz nach links  
Cursor Rechts          = Slider 10 Hz nach rechts  
Shift + Cursor Links    = Slider 500 Hz nach links  
Shift + Cursor Rechts   = Slider 500 Hz nach Rechts  
Ctrl + Cursor Links     = Slider auf 4000 Hz  
Ctrl + Cursor Rechts    = Slider auf 58000 Hz

## 1.71 Instrument abspielen

Instrument spielen

Wenn Sie dieses Knopf betätigen, wird das angewählte Instrument abgespielt, falls dies möglich ist. Das Modul im EP wird angehalten, bleibt aber im Speicher und kann durch drücken auf die Playtaste im EP erst in den Pausenmodus und dann wieder in den Playmodus versetzt werden.

## 1.72 Stopp

Stopp

Das Abspielen eines Samples wird gestoppt. Falls ein Modul gespielt wird, ist diese Funktion bedeutungslos.

---

## 1.73 Spacescope

Spacescope

Nett anzusehender Sampleanzeiger, den ich zum ersten Mal auf dem Atari ST sah. Die erste Umsetzung auf dem Amiga war das Trackerprogramm "Quadracomposer". Nach dem Eagleplayer unterstützten auch andere Musikabspieler (Delitracker, Hippoplayer) diese Art der Anzeige.

Braucht aufgrund hoher Blitterbeanspruchung und ziemlich vielen Punkten pro Rasterdurchlauf eine Menge Rechenzeit (besonders auf unbeschleunigten Maschinen, aber wer hat sowas noch).

Wem das Teil zuviel Rechenzeit verbraucht, der kann die 1200 Punkte, die pro Durchlauf dargestellt werden, auf 800, 400 oder 120 verringern. Außerdem kann durch den "Slow Mode" die Rechenzeit durch eine geringere Refreshrate auf etwa die Hälfte gesenkt werden. (800 Punkte in 1/50sek = 40000 Punkte pro Sekunde P L U S 200 KByte Daten pro Sekunde, die geschaufelt werden müssen, um den Puffer systemkonform ins Fenster darzustellen, d.h. ohne alles c.a. 16% der Blitterperformance+20% Rechenzeit auf einem 50MHz MC 68030 Computer)

Menüoptionen:

30Pix\*4 - siehe oben  
 100Pix\*4  
 200Pix\*4  
 300Pix\*4

Inverted - statt Grau auf Schwarz, Anzeige schwarz auf Grau  
 Bright Mode - es werden 4 statt 2 Farben benutzt, wodurch der Kontrast verstärkt wird, aber gleichzeitig auch der Rechenaufwand ansteigt  
 Anmerkung: Unter ECS/AGA kommt es ab und zu zu "blauen" Pixeln bei der Darstellung, der Blitter ist halt zu langsam...  
 Slow Mode - spart c.a. 50% der nötigen Rechenzeit ein

Einige Module, bei denen es besonders gut aussieht:

"AON.---> FMDemosong <----" von Tommy (Anm.: muss man gesehen haben)  
 "Mod.Beast II ingame"  
 "Mod.eternia" by luigi chelini  
 "Mod.Load master loading" by Rebels,  
 "Mod.Breeze-Diablo" by Diablo/BudBrain,  
 "Mod.Disco Groove" by RSI  
 "Mod.Madness took me" by Scoopex  
 "Mod.Boesendorfer P.S.S" by TRSI  
 .  
 .

Spacescope wurde in der Version 2.0 des Eagleplayers entfernt, da 1. das Fenster weder größenveränderlich war und 2. SpaceScope+ die schnelleren Programmroutinen besitzt.

## 1.74 Spacescope+

Spacescope+

- wie

Spacescope  
, nur größenveränderliches Fenster

## 1.75 Stereoscope

Stereoscope

wie

Quadrascop  
, nur im perfekten "Oszilloskop"-Look. Benötigt eine Menge Rechenzeit durch die großen Datenmengen, die ständig bewegt werden müssen (weit über 400 KByte pro Sekunde an anfallenden Daten im Normalmodus bei 16 Farben, noch wesentlich mehr bei Screens höherer Farbtiefe). Es kann ein wenig rechenzeitfreundlicher durch den "Slow Mode" geschaltet werden, wodurch die Anzeige statt 50 mal pro Sekunde nur mit 25 Bildern pro Sekunde erfolgt.

BENÖTIGT MINDESTENS OS3.0 UND EINEN SCREEN MIT 2 FREIEN PENS. (16 FARBEN WORKBENCH !!!)

## 1.76 Time

Time

Anzeige der Abspiel-, sowie der Systemzeit. Das Programm wurde so umgeschrieben, daß der Prozessorzeitaufwand drastisch gesenkt werden konnte.

## 1.77 Voicemeter

Voicemeter

- Quasi Aussteuerungsanzeige, die auf die von der Replayroutine ein- gestellten Lautstärkewerte reagiert. Also wieder derselbe Gag wie bei den schon vorher auf dem Markt befindlichen Programmen. (Tracker) Verschiedene Betriebsmodi möglich, erreichbar über die Taste "1" !! Eine Anwahl mittels Gadgets ist in Vorbereitung.

Seit Eagleplayer 2.0 nicht mehr dabei.

---

## 1.78 Beenden

Quit

Das Engine wird beendet.

## 1.79 Über

About

Es erscheint ein Informationwindow über den Autoren der Engine und eventuell einige Informationen zur Engine.

## 1.80 Aktiv

Aktivieren

Die Engine wird aktiviert, sprich in den Speicher geladen. Abhängig vom Typ der Engine (z.B. Scopes) und den bereits gemachten Einstellungen wird sofort auch das zugehörige Konfigurations- oder AnzeigeFenster geöffnet.

Einige Engines besitzen kein eigenes Fenster, sondern arbeiten im Hintergrund (z.B.

```
Playerloader
,
Eagleripper
,
Noiseconverter
)
```

## 1.81 Zeigen

Show

Die Benutzeroberfläche der angewählten Engine wird geöffnet.

## 1.82 Verstecken

Verstecken

Die Oberfläche der angewählten Engine wird geschlossen, in einigen Fällen (z.B. Scopes, Moduleinfo) auch gleichzeitig die Engine aus dem Speicher entfernt.

---

## 1.83 Wähle ein Hintergrundbild

Wähle ein Hintergrundbild

Hier können Sie ein Bild anwählen, welches Sie in den Hintergrund des Windows legen möchten. Die Runterrechnung der Farben übernimmt das Engine.

Die Funktion muß  
angeschaltet  
werden!

Anmerkung:

Leider unterstützen nicht alle Engines dieses Feature.

## 1.84 Hintergrundbild

Hintergrundbild

Hier stellen Sie ein, ob Sie das  
selektierte Bild  
auch wirklich  
im Hintergrund sehen möchten.

Anmerkung:

Leider unterstützen (noch) nicht alle Engines dieses Feature.

## 1.85 Speichere Konfiguration

Speichere Konfiguration

Die eingestellten Parameter, wie Pfade, Haken im PullDownMenu werden in einer für dieses Engine definierten Konfigurations-Datei gespeichert.

ACHTUNG!!! Die Einstellungen der Windowgröße/Position speichert der Eagleplayer immer selber ab!

## 1.86 Index zu den Engines

Index der Eagleplayer-Dokumentation der EP\_Engine.guide

Index der Hauptdokumentation  
Index der Playerdokumentation  
Index der Programmierdokumentation

Allgemeine Links

---

---

- Engine-Inhaltsverzeichnis
  - Einleitung zu den Engines
- Informationen zu den einzelnen Engines
  - Programmierung der Engines
- Fehler in den Engines
- Entfernte Engines
- Grafikkarten Tips
- Einleitung zu den Amplifiern
- Steuerung der Amplifier
- Aktiv
- Zeigen
- Verstecken
- Beenden
- Speichere Konfiguration
- Hintergrundbild
- Wähle Hintergrundbild
  - Links zu den Engines
  
- 14 Bit Amplifier
- 8 Bit Amplifier
- Amplifiermanager
- BifatGui
- DirListViewer
- Eagleexotic
- Eagleexotic Wähle Eagleexoticpfad
- Eagleexotic Konfiguration speichern
- Eagleplayerlx-Gui
- Eagleripper
- Modus 1
- Modus 2

---

---

Sicherheitsmodus

EMPYGui

Extractor

FFT-Analyzer

Formatloader

Formatloader\_List

Formatloader\_Slider

Levelmeter

Levelgraph

Manager

Manager Modus

Manager Anzeigefelder

Manager Hinzufügen

Manager Löschen

Manager Alle löschen

Manager Konfiguration

Manager Lade Konfiguration

Manager Speichere Konfiguration

Messagewindow

Moduleinfo

Moduleinfo Informationsliste

Moduleinfo Instrument speichern

Moduleinfo Instrument spielen

Moduleinfo Zeit vorwärts zeigen

Moduleinfo Zeit rückwärts zeigen

Moduleinfo Modul weiterspielen

Moduleinfo Abspielen des Instruments stoppen

Noiseconverter

---

Patternsroll

Patternsroll++

Playerloader

Pysion

Quadrscope/Stereoscope/Monoscope

PublicScreenSelector

Samplesaver

Samplesaver Liste der Speichermodule

Samplesaver Instrumentenliste

Samplesaver Informationsliste

Samplesaver Eigenschaftenliste

Samplesaver Frequenzregler

Samplesaver Spielen

Samplesaver Stopp

Spacescope

Spacescope+

Stereoscope

Time

Voicemeter