

## .7 Parameter "Fax"

Alle Voreinstellungen die für den Faxbetrieb nötig sind lassen sich in dieser Dialogbox editieren.

### ax-Speed

Dieses Auswahlfeld ermöglicht eine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit einzustellen. Wählen Sie hier am besten die höchste von Ihrem Modem unterstützte Übertragungsrate aus. Bei einer Faxübertragung wird das Modem dann angewiesen, mit dieser Geschwindigkeit zu beginnen. Verfügt das angesprochene Faxgerät nicht über diese Geschwindigkeit wird die Übertragungsrate so lange heruntergeschaltet bis eine Übertragung möglich

ist.

### Zoom 50%

Hier stellen Sie den Zoomfaktor ein, mit dem eine Faxseite nach dem Laden zuerst dargestellt werden soll. Sie können die Darstellung mit den Tasten "+" und "-" des Ziffernblocks jederzeit ändern!

### ID (Senderidentifikation)

In dieses Feld können Sie Ihre Telefonnummer eintragen. Jedes Fax erhält dann in der Stampline (erste Zeile einer Faxseite) neben Ihrem Namen, der durch die Registrierung und den Key fest vorgegeben ist, diese Nummer.

Diese Funktion ist (natürlich) nur in der Vollversion möglich, in der Shareware bleibt es bei unserer Voreinstellung.

### Pfad für einen Polling Ordner "Send Poll"

#### Diese Funktion arbeitet nur in der CoMa Professional!

Ab dem Modemstandard "class 2.0" (Bitte nicht mit "class 2" verwechseln!) können die Modem auf einen "Poll Request" antworten und dem Anrufer Faxseiten schicken. Das anrufende Modem sendet dabei einen bestimmten Ton, der eben erst ab "class 2.0" vom Modem verstanden wird.

Sie können also, solch ein Modem vorausgesetzt, in einem Ordner Faxseiten im stark komprimierten Fax-Format ablegen, die in diesem Fall übertragen werden.

### Send at poll request

Der Schalter "Send at poll request" gleich unter dem Pfad aktiviert oder deaktiviert diese Funktion. Soll also Polling möglich sein, muß der Knopf angeklickt werden. Diese Funktion arbeitet nur in der CoMa Professional. Der Knopf "Set poll folder" erlaubt die Einstellung eines Ordners mit Faxdateien, die bei einem poll-request gesendet werden sollen.

### Receive max. DIN A4

Diese Funktion teilt dem anrufenden Modem mit, daß nur eine Seitenlänge von 29,5 cm empfangen werden soll. Leider halten sich die wenigsten Faxgeräte an diesen Wunsch.

### online screenredraw (Bildaufbau beim Empfang)

Wenn Sie diesen Knopf einschalten, wird während des Empfangs die Faxseite bereits auf dem Bildschirm in einem Fenster angezeigt. Sie müssen nicht noch irgendein Hilfsprogramm aufrufen, oder das Programm [CoMa](#) verlassen. Mit einem Klick der Maustaste auf das Fenster mit der dargestellten Faxseite können Sie den Bildinhalt leicht verschieben und so das ganze Dokument lesen.

### last line for error line

Bei der Übertragung können fehlerhafte Zeilen deutlich erkennbar an dem Pixelmüll die Lesbarkeit erheblich einschränken. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden diese Zeilen durch die letzte fehlerfreie Zeile ersetzt. Welche Darstellung Ihnen angenehmer ist, müssen Sie einmal ausprobieren.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben vergessen Sie nicht diese Änderungen durch Betätigen des Knopfes "**Save Parameter**" zu sichern. Sonst gilt "same player shoots again"!