

## .6 Der "Receive"-Knopf (man. Empfang)

Durch Anklicken dieser Funktion besteht die Möglichkeit, ein eingehendes Fax oder einen Anruf manuell zu empfangen. Das ist immer dann nötig, wenn Sie selbst das Gespräch entgegennehmen und im Telefon das charakteristische Piepen des Fax-Calling-Tons hören können.

### Der "Receive"-Knopf

Mit einem Klick auf den Receive-Knopf übergeben Sie das Gespräch an das Modem. Das Modem verhält sich exakt so, als wäre kein Voice-Connect aktiv und es käme ein Anruf herein.

Je nachdem, ob Sie als Connect-Typ auch die Option "Data" aktiviert haben, wird zuerst ein Data-Connect versucht, verläuft dieser Versuch fruchtlos, wird ein Fax-Connect angestrebt. Ist unter Connect nur ein Fax-Connect eingestellt, wird sofort mit dem Faxempfang begonnen.

Wenn Sie die Control-Taste zusätzlich beim Anklicken des Receive Button drücken, wird nur ein Data-Connect versucht, kein Fax-Connect mehr! Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn jemand mit einem Modem versucht in die Mailbox einzuloggen, daß keinen Data-Calling-Tone sendet. Dann ist diese Funktion der einzige Weg, um ihm zum Erfolg zu verhelfen!

### Tips zum manuellen Empfang

**Der wichtigste Tip: Der selbstständige Empfang des Modem (heißt übrigens ebenfalls automatic receive, siehe Modemhandbuch) muß auf jeden Fall abgeschaltet werden. Sonst macht das Modem was es will, und achtet nicht auf die Anweisungen von CoMa! Sie werden sich wundern, was dann alles schief gehen kann! Also: Stellen Sie sicher, daß das Modemregister S0=0 ist!**

Der manuelle Empfang einer Faxseite wird am einfachsten zu erreichen sein, wenn ein Telefon durch das Modem geschliffen, oder an der TAE Dose angeschlossen ist. Wenn Sie dann mit diesem Telefon nach dem Abheben im Hörer das typische Geräusch einer Faxübertragung hören, rufen Sie **CoMa** auf und drücken auf den Knopf "**Receive**".

Für den manuellen Empfang müssen Sie in der Hauptdialogbox den Knopf "**automatic receive**" deaktivieren, sonst läßt **CoMa** das Modem automatisch abheben und ein Anrufer wird angepiepst. Und wenn Sie Pech haben, hat er schon wieder aufgelegt bevor Sie mit "â€~ +". oder "Esc das Gespräch übernommen haben.

Noch ein Hinweis: Einige alte Faxgeräte und Modem senden keinen Ton, solange sie selbst nichts hören. In einem solchen Fall hört es sich an, als ob niemand auf der Leitung wäre! Drücken Sie dann den Knopf "Receive" und lassen Sie [CoMa](#) an die Leitung. Wenn wirklich nichts und niemand auf der Leitung war, schadet es nicht und wenn da eins dieser alten schamhaften Modem sich nicht traute klappt die Übertragung vielleicht doch noch!

### [ips zum automatischen Empfang](#)

Hier gilt wie bereits oben gesagt: Das Modemregister S0 muß unbedingt auf 0 konfiguriert sein. Sonst hebt das Modem ab, wann es ihm gefällt und nicht, wenn Sie es über CoMa wünschen!

ür den Fall, daß Sie über die notwendige Hardware verfügen, um automatisch einen Anruf entgegenzunehmen, wollen wir Ihnen hier ein paar Tips geben, die ein stabiles Arbeiten ermöglichen.

Stellen Sie die Anzahl der Klingelzeichen ein, nach denen [CoMa](#) das Modem abheben läßt. Tragen Sie eine Null ein, hebt [CoMa](#) sofort ab! Achten Sie auch darauf, daß der Knopf "automatic receive" in der Hauptdialogbox angekreuzt ist, sonst passiert gar nichts!

Wenn Sie Ihren Rechner mittels eines automatischen Einschalters hochfahren, stellen Sie sicher, daß nur die unbedingt notwendigen Systemerweiterungen und Kontrollfelder gestartet werden. Sie sollten austesten, ob Ihr Rechner nach 50 Sekunden empfangsbereit ist., denn nach spätestens 60 Sekunden hängt das anrufende Faxgerät wieder auf (ca. 10 Klingelzeichen). Erstrebenswert sind etwa 25 Sekunden (also nach dem 5. Klingelzeichen).

Der automatische Empfang erscheint nur sinnvoll, wenn Sie für das Faxmodem eine eigene Telefonnummer haben, oder über ein Modem mit Voiceteil verfügen. Der Versuch nur mit einer Amtsleitung und einem Faxmodem zu arbeiten wird viele Anrufer verärgern, da Sie lediglich das Gepiepse des Modem hören können und nicht Ihre freundliche Stimme. Auch die inzwischen recht preiswerten "Faxweichen" sind nicht empfehlenswert.

Nicht immer wird hier der Fax-Calling-Ton richtig erkannt, oder es dauert zu lange und das anrufende Faxgerät hat wieder aufgelegt.

Wer mit einer Leitung arbeitet, sollte unbedingt die Anschaffung eines Modem mit Voiceteil favorisieren. Hier arbeitet der Computer zusammen mit [CoMa Voice](#) auch als Anrufbeantworter. Und bei den von uns empfohlenen Geräten klappt die Unterscheidung zwischen Voice, Fax und Data auch zuverlässig.