

**Gurus.data**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> Gurus.data		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		August 10, 2022	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Gurus.data</b>	<b>1</b>
1.1	Gurus.data . . . . .	1

## Chapter 1

# Gurus.data

### 1.1 Gurus.data

< Main >

Drucken/Print

```
##### # # ##### # # #####   ###   ###   ###   ###
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# ## # # ##### # # ###   # # ## # ## # ##
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#####   ### # #   ###   #####   #   ## # ## # ## #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
*****#####   ###   ###   ###
```

```
00000000 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Kein Alert aufgetreten
ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim
Reset.
LastGURU: Not specified
```

```
-----
00000001 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim
Reset.
LastGURU: Not specified
```

```
-----
00000002 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler
ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder
Datenbus auf.
LastGURU: Bus error
```

```
-----
00000003 Typ: Recoverable
```

Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Illegaler Adreßzugriff  
ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf Variablen des Typs Word oder Longword zugegriffen, welche sich an einer ungeraden Adresse befand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter Adressierung vor.  
LastGURU: Bad aligned address

---

00000004 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Illegaler Befehl  
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem Programm eine Systemroutine mit falschen oder fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es zu diesem Absturz kommen.  
LastGURU: Not specified

---

00000005 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Division durch Null  
ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!  
LastGURU: Division by zero

---

00000006 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: CHK-Befehlsfehler  
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.  
LastGURU: Check instruction

---

00000007 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: TRAPV-Befehl  
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.  
LastGURU: Trap instruction

---

00000008 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Privilegverletzung  
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.  
LastGURU: Privilege violation

---

00000009 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Trace

---

ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.  
LastGURU: Trace mode

---

00000010 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.  
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-  
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

00000017 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt.  
Kann aber auftreten, wenn ein Programm verse-  
hentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

00000018 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unechter Interrupt  
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein  
Busfehler auf.  
LastGURU: Not specified

---

00000019 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

00000020 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
LastGURU: Not specified

---

00000025 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.  
LastGURU: Not specified

---

00000027 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: TRAP # 7 `Zufalls`-instruktion unter Kick 1.3.  
LastGURU: Not specified

---

---

00000030 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand  
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.  
LastGURU: Not specified

---

00000031 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis  
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Berechnung.  
LastGURU: Not specified

---

00000032 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Division durch Null  
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathematisch nicht korrekt!  
LastGURU: Not specified

---

00000033 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Unterlauf  
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf  
LastGURU: Not specified

---

00000034 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Operandfehler  
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler  
LastGURU: Not specified

---

00000035 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Überlauf  
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf  
LastGURU: Not specified

---

00000036 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP signalisiert NAN  
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit Interrupt)  
LastGURU: Not specified

---

00000037 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert  
ShowGuru: Unbekannt

---

```
LastGURU: Not specified
-----
00000038 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler
LastGURU: Not specified
-----
00000039 Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD)
LastGURU: Not specified
-----
0000000A Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: LineA emulation
-----
0000000B Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1111 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
LastGURU: Bus error
-----
0000000C Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Emulator-Interrupt
ShowGuru: Dieser Alert ist Resreviert (Was auch immer das
bedeutet!)
LastGURU: Not specified
-----
0000000D Typ: Recoverable
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung
ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem.
Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein
Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des
Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor
hochgetaktet haben, so verringern sie die Takt-
frequenz!
LastGURU: Coprocessor protocol violation
-----
0000000E Typ: Recoverable
```



Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Stackframe-Formatfehler  
ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)  
LastGURU: Format error

---

0000000F Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.  
LastGURU: Not specified

---

0000001A Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001B Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001C Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001D Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001E Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000001F Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler

---

ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000002F Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
LastGURU: Not specified

---

0000003A Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: PMMU Zugriffsebenen-Verletzung  
ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).  
LastGURU: Not specified

---

0000003C Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Nicht implementierte effektive Adresse  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0000003D Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Nicht implementierter Integer-Befehl  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

00008001 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: exec.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: exec.library

---

00008002 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: graphics.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: graphics.library

---

00008003 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: layers.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: layers.library

---

00008004 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: intuition.library  
ShowGuru: Unbekannt

---

```
-----
                LastGURU:  intuition.library
-----
00008005  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  math#?.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  math???.library
-----
00008007  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  dos.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  dos.library
-----
00008008  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  ramlib
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  ram.library
-----
00008009  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  icon.library
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  icon.library
-----
00008010  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  audio.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Not specified
-----
00008011  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  console.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library
-----
00008012  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  gameport.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library
-----
00008013  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  keyboard.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library
-----
```

```
-----  
00008014  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: trackdisk.device  
          ShowGuru: Unbekannt  
          LastGURU: intuition.library  
-----  
00008015  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: timer.device  
          ShowGuru: Unbekannt  
          LastGURU: math???.library  
-----  
00008020  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: cia?.resource  
          ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008021  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: disk.resource  
          ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008022  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: misc.resource  
          ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008030  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: bootstrap  
          ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008031  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: Workbench  
          ShowGuru: Fehler in der Workbench.  
          LastGURU: Not specified  
-----  
00008032  Typ:          Recoverable  
          Subsystem: CPU  
          Generell: Genereller Fehler  
          Speziell: DiskCopy  
          ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte  
                  diesen Absturz (Ab Kick 2.0).  
          LastGURU: Not specified  
-----
```

---

00008033 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: gadtools  
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Not specified

---

00008034 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Not specified

---

0000800A Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: expansion.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: expansion.library

---

0000800B Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: diskfont.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: diskfont.library

---

0000800C Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: utility.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: utility.library

---

0000800D Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: keymap.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

00010000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal): Programme die im Hintergrund laufen beenden und evtl. die Workbench vom Programm aus schließen. Oder eine Speichererweiterung kaufen.  
LastGURU: Not enough memory

---

00020000 Typ: Recoverable

---

Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein Fehler auf.  
LastGURU: Library initialization failed

---

00030000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu öffnen ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: Library failed to open

---

00040000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.  
LastGURU: Device failed to open

---

00050000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu öffnen ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: Resource failed to open

---

00060000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Fehler beim I/O.  
LastGURU: I/O error

---

00070000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kein Signal  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: AllocSignal () failed

---

00080000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Falsche Parameter  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Bad parameters

---

00090000 Typ: Recoverable  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht schließen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt

---

```
-----
                LastGURU: Invalid request to close Library
-----
000A0000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Kann Device nicht schließen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Invalid request to close device
-----
000B0000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: CPU
          Generell: Kann Prozeß nicht erstellen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Process creation failed
-----
01000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: exec.library-Probleme
          ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Prüsummenfehler
                   bei Ausnahmen der CPU.
          LastGURU: exec.library
-----
01000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme
          ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des
                   Prozessors.
          LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt
-----
01000002  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch
          ShowGuru: Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfeh-
                   ler der Startadresse.
          LastGURU: ExecBase checksum corrupt
-----
01000003  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Library-Prüfsumme falsch
          ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens
                   ist die Library zerstört.
          LastGURU: Library checksum corrupt
-----
01000004  Typ:          Recoverable
          Subsystem: exec.library
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte
                   Library.
          LastGURU: Not specified
-----
01000005  Typ:          Recoverable
```

Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt  
 ShowGuru: Zerstörte Speicherverwaltungsliste. Fehlerhafter Speicherlisteneintrag.  
 LastGURU: Not specified

---

01000006 Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server  
 ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbehandlung.  
 LastGURU: Not specified

---

01000007 Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle  
 ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht.  
 Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch programmierter Software auftreten.  
 LastGURU: InitStruct () of an APTR source

---

01000008 Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Eine Semaphore ist in illegalem Zustand  
 ShowGuru: Semaphore (Signal) ist zerstört.  
 LastGURU: A semaphore is in an illegal state at ReleaseSemaphore ()

---

01000009 Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Bereits freien Speicher freigegeben  
 ShowGuru: Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.  
 LastGURU: Freeing memory already freed

---

01000010 Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen  
 ShowGuru: Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mittels Procure() oder Vacate() die alten (defekten) Message-Based Semaphores zu verwenden.  
 LastGURU: Not specified

---

0100000A Typ: Recoverable  
 Subsystem: exec.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Illegale 68k-Exception verwendet  
 ShowGuru: Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweiterungen

---



erungen reservierte (noch nicht vorhandene)  
Vektoren verwendet.

LastGURU: Not specified

-----  
0100000B Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Verwendung eines aktiven IORequest versucht  
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-  
Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: Attempt to reuse active IORequest

-----  
0100000C Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Prüfung der Speicherliste schlug fehl  
ShowGuru: Bei der Überprüfung der internen MemList durch  
AvailMem() mit dem Attribut MEMF\_LARGEST stell-  
te sich heraus, daß gewisse Einträge nicht  
übereinstimmen. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: Sanity check on memory list failed during  
AvailMem (MEMF\_LARGEST)

-----  
0100000D Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht  
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über Close-  
Device geschlossenen IORequest weiter für  
Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

-----  
0100000E Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein  
ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.  
LastGURU: Stack appears to extend out of range

-----  
0100000F Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Memory-Header nicht gefunden  
ShowGuru: AN\_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde  
eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde  
ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem  
als leer übergeben.  
LastGURU: Memory header not located, usually an invalid  
address passed to FreeMem ()

-----  
010000FF Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified  
-----

---

02000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: graphics.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library  
LastGURU: graphics.library

---

0200000C Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehler bei neuer graphics  
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().  
LastGURU: Memory allocation error

---

0200000D Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics  
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().  
LastGURU: Memory deallocation error

---

02000401 Typ: Recoverable  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt  
ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht un-  
terstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Unsupported font description used

---

02010000 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: graphics: Speichermangel  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

02010001 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

02010006 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für langen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

02010007 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

---

02010009 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas  
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht vergessen: Text() ist eine Funktion der graphics.library!  
LastGURU: Not enough memory for text rendering

-----

02010030 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

-----

0201000A Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: BltBitMap: kein Speicher  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

-----

0201000B Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

-----

02011234 Typ: Recoverable  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

-----

03000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: layers.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: layers.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library  
LastGURU: layers.library

-----

03000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: layers.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.  
LastGURU: Not specified

-----

03010000 Typ: Recoverable  
Subsystem: layers.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Layers: Speichermangel  
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.  
LastGURU: Not enough memory

---

---

04000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: intuition.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben) ob die Flags für das Gadget stimmen.  
LastGURU: intuition.library

---

04000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ  
ShowGuru: Typenfehler bei An\_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).  
LastGURU: Unknown gadget type

---

04000006 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero  
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.  
LastGURU: Not specified

---

04000009 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm  
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).  
LastGURU: Not specified

---

04000010 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

04000011 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0400000C Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt  
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-

---

tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht korrekt initialisiert werden.

LastGURU: Not specified

---

0400000D Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen  
ShowGuru: Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-Message empfangen.  
LastGURU: Not specified

---

0400000E Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Seltsames Echo  
ShowGuru: Kein ausreichender Speicherplatz für den Zugriff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug Speicher für Message-Stack.  
LastGURU: Not specified

---

0400000F Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Konnte console.device nicht öffnen  
ShowGuru: Console.device konnte nicht geöffnet werden. Nicht genug Speicher für console.device zur Verfügung.  
LastGURU: Not specified

---

04010002 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Port  
ShowGuru: Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug Speicher für die Erstellung eines Ports mit CreatePort().  
LastGURU: Not enough memory

---

04010003 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Item-Plane  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Menüs.  
LastGURU: MenuItem plane allocation failed

---

04010004 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Speichermangel bei Unterbelegung  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines Untermenüs.  
LastGURU: MenuSubItem allocation failed

---

04010005 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library

---

Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Plane  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer  
Menüleiste oder für eine Bitplane.  
LastGURU: Not enough memory

---

04010006 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der  
absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-  
sche Position der Menü-Leiste.  
LastGURU: Not enough memory

---

04010007 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm  
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung  
um einen Screen zu öffnen.  
LastGURU: Not enough memory

---

04010008 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den  
RastPort des Screens.  
LastGURU: Not enough memory

---

04010009 Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier  
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit  
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).  
LastGURU: Not enough memory

---

0401000A Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein  
Gadget.  
LastGURU: Not enough memory

---

0401000B Typ: Recoverable  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neues Fenster  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen  
eines Windows.  
LastGURU: Not enough memory

---

05000000 Typ: Recoverable

---

Subsystem: math#?.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: math.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library  
LastGURU: math???.library

---

0580DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

0581DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

0582DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library initialization failed

---

0583DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library failed to open

---

0584DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Device failed to open

---

0585DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Resource failed to open

---

0586DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: I/O error

---

0587DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#?.library

---

Generell: Kein Signal  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: AllocSignal () failed

---

0588DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#.library  
Generell: Falsche Parameter  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Bad parameters

---

0589DEAD Typ: Recoverable  
Subsystem: math#.library  
Generell: Kann Library nicht schließen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Invalid request to close library

---

06000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: Unbekannt  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library  
LastGURU: Not specified

---

07000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: dos.library-Probleme  
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.  
LastGURU: dos.library

---

07000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...  
LastGURU: Not specified

---

07000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: EndTask schlug fehl  
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.  
LastGURU: EndTask () didn't terminate process

---

07000003 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Qpkt-Fehler  
ShowGuru: Qpkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger  
Link zur Exec-Message. Fehler beim Übertragen  
eines Datenpakets.  
LastGURU: QueuePacket () failed

---

07000004 Typ: Recoverable

---



Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Unerwartetes Paket erhalten  
 ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein unerwartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigenen Programmen der Message-Port eines Prozessors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf dem selben zugreift.  
 LastGURU: Unexpected packet received

---

07000005 Typ: Recoverable  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: FreeVec schlug fehl  
 ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.  
 LastGURU: FreeVec () failed

---

07000006 Typ: Recoverable  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler  
 ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.  
 LastGURU: Disk block sequence error

---

07000007 Typ: Recoverable  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Bitmap zerstört  
 ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.  
 LastGURU: Bitmap corrupt

---

07000008 Typ: Recoverable  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Taste ist bereits frei  
 ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.  
 LastGURU: Key already free

---

07000009 Typ: Recoverable  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Falsche Prüfsumme  
 ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.  
 LastGURU: Invalid checksum

---

0700000A Typ: Recoverable  
 Subsystem: dos.library  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Disk-Fehler  
 ShowGuru: Diskettenfehler  
 LastGURU: Disk Error

---

---

0700000B Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Taste außerhalb des Bereiches  
ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Bereichs.  
LastGURU: Key out of range

---

0700000C Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhaftes Overlay  
ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches Überschreiben.  
LastGURU: Bad overlay

---

0700000D Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell  
ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder SHELL (ab Kick 2.0).  
LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell

---

0700000E Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen  
ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen (ab Kick 2.0).  
LastGURU: A filehandle was closed more than once

---

07010001 Typ: Recoverable  
Subsystem: dos.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Startup  
ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in die Device-Liste.  
LastGURU: Not enough memory at startup

---

08000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: ramlib  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: ramlib-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Ram.library  
LastGURU: ram.library

---

08000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: ramlib  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt  
ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Libraries oder Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der Verwaltungsliste.  
LastGURU: Overlay detected in library seglist

---

---

09000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: icon.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: icon.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Icon.library  
LastGURU: icon.library

---

0A000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: expansion.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: expansion.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Expansion.library  
LastGURU: expansion.library

---

0A000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: expansion.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Freigegebene Speicherregion  
ShowGuru: Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung  
der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu  
FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der  
Speichererweiterung defekt sein oder Speicher  
wird im Programm falsch angesprochen.  
LastGURU: Freed free region

---

0B000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: diskfont.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: diskfont.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: diskfont.library

---

10000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: audio.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: audio.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Audio.device  
LastGURU: audio.device

---

11000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: console.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: console.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Console.device  
LastGURU: console.device

---

11000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: console.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Konsole kann erstes Fenster nicht öffnen  
ShowGuru: Das console.device konnte das intial. Window  
nicht öffnen (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Console can't open window

---

12000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: gameport.device  
Generell: Genereller Fehler

---

Speziell: gameport.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Game-Port.device  
LastGURU: gameport.device

---

13000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: keyboard.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: keyboard.device-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Keyboard.device  
LastGURU: keyboard.device

---

14000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: trackdisk.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: trackdisk.device-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: trackdisk.device

---

14000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: trackdisk.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Kalibrierung: Suchfehler  
ShowGuru: Seek-Fehler beim Calibrate. Dieser Fehler kann  
beim Suchen auf Diskette auftreten.  
LastGURU: Seek error during calibration

---

14000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: trackdisk.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Delay: Fehler beim Timer-Wartevorgang  
ShowGuru: Timer-Fehler beim warten. Dieser Fehler tritt  
beim warten auf einen Timerimpuls auf.  
LastGURU: Error on timer wait

---

15000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: timer.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: timer.device-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: timer.device

---

15000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: timer.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte Anfrage  
ShowGuru: Fehlerhafter Versuch auf das Timer.device zuzu-  
greifen.  
LastGURU: Bad timerequest

---

15000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: timer.device  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Spannungsversorgung: kein 50/60Hz-Takt  
ShowGuru: Timer-Register >Tickt< nicht! Fehlsteuerung  
durch Netzfrequenz oder Netzfrequenz instabil!  
LastGURU: Bad power supply

---

---

20000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: cia?.resource  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: cia.resource-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < CIA.Resources  
LastGURU: cia.resource

---

21000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: disk.resource  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: disk.resource-Probleme  
ShowGuru: Subsystem ID -> Disk <-  
LastGURU: disk.resource

---

21000001 Typ: Recoverable  
Subsystem: disk.resource  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Get unit hat bereits eine Disk  
ShowGuru: Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte  
Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-  
kannt.  
LastGURU: GetUnit () already has disk

---

21000002 Typ: Recoverable  
Subsystem: disk.resource  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Interrupt: keine aktive Unit  
ShowGuru: Kein aktives Laufwerk vorhanden.  
LastGURU: No active unit for interrupt

---

22000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: misc.resource-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Misk.Resources  
LastGURU: misc.resource

---

22010000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

22020000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library initialization failed

---

22030000 Typ: Recoverable  
Subsystem: misc.resource  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library failed to open

---

---

```
-----
22040000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Device nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Device failed to open
-----
22050000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Resource nicht öffnen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Resource failed to open
-----
22060000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: I/O-Fehler
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: I/O error
-----
22070000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kein Signal
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: AllocSignal () failed
-----
22080000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Falsche Parameter
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Bad parameters
-----
22090000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: misc.resource
          Generell: Kann Library nicht schließen
          Speziell: Unbekannt
          ShowGuru: Unbekannt
          LastGURU: Invalid request to close Library
-----
30000000  Typ:          Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Bootstrap-Probleme
          ShowGuru: Subsystem ID -> Bootstrap <-
          LastGURU: bootstrap
-----
30000001  Typ:          Recoverable
          Subsystem: bootstrap
          Generell: Genereller Fehler
          Speziell: Boot-Code lieferte eine Fehlermeldung
          ShowGuru: Boot-Code gab Fehlercode zurück! Die zweite
                   Gurunummer entspricht dem Fehlercode. Oder:
                   Fehlermeldung, weil die Dos.library nicht ge-
```

---

```

funden wurde oder defekt ist.
LastGURU: Boot code returned an error
-----
30018002  Typ:          Recoverable
Subsystem: bootstrap
Generell:  Kein Speicher
Speziell:  graphics.library
ShowGuru:  Speicherplatzmangel für den Grafikaufbau (Boot-
picture) beim BootStrap (Laderoutine beim Boot-
en)
LastGURU:  Not enough memory
-----
31000000  Typ:          Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Workbench-Probleme
ShowGuru:  > Subsystem ID < Workbench
LastGURU:  Workbench
-----
31000001  Typ:          Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Keine Zeichensätze verfügbar
ShowGuru:  Die Workbench konnte keinen einzigen Font öff-
nen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick
2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.
LastGURU:  Not specified
-----
31000002  Typ:          Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Fehlerhafte Start-Nachricht 2
ShowGuru:  WBStartupMsg defekt.
LastGURU:  Not specified
-----
31000003  Typ:          Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)
ShowGuru:  Workbench-IO-Msg defekt.
LastGURU:  Not specified
-----
31010006  Typ:          Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell:  Kein Speicher
Speziell:  Unbekannt
ShowGuru:  Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().
LastGURU:  Not enough memory
-----
31010009  Typ:          Recoverable
Subsystem: Workbench
Generell:  Kein Speicher
Speziell:  GadTools kaputt?
ShowGuru:  Unbekannt
LastGURU:  Not enough memory
-----
31038001  Typ:          Recoverable

```

Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: exec.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: exec.library failed to open

---

31038002 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: graphics.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: graphics.library failed to open

---

31038003 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: layers.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: layers.library failed to open

---

31038004 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: intuition.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: intuition.library failed to open

---

31038005 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: math#?.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: math???.library failed to open

---

31038007 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: dos.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: dos.library failed to open

---

31038008 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: ramlib  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: ram.library failed to open

---

31038009 Typ: Recoverable  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: icon.library  
ShowGuru: Fehler beim Versuch die Workbench mit dem Befehl LoadWB zu öffnen. Dieser Funktion fehlten anscheinend wichtige Daten. Es könnte sein, daß auf der Bootdiskette z.B. die icon.library im Libs-Ordner fehlt. Ohne diese Library geht `s

---



```
                nicht!!!
                LastGURU: icon.library failed to open
-----
31038010  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  audio.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Library failed to open
-----
31038011  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  console.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038012  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  gameport.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  graphics.library failed to open
-----
31038013  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  keyboard.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  layers.library failed to open
-----
31038014  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  trackdisk.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  intuition.library failed to open
-----
31038015  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  timer.device
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  math???.library failed to open
-----
31038020  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  cia?.resource
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  Library failed to open
-----
31038021  Typ:          Recoverable
          Subsystem: Workbench
          Generell:  Kann Library nicht öffnen
          Speziell:  disk.resource
          ShowGuru:  Unbekannt
```

```
-----
LastGURU:  exec.library failed to open
-----
31038022  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   misc.resource
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038030  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   bootstrap
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   Library failed to open
-----
31038031  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   Workbench
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   exec.library failed to open
-----
31038032  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   DiskCopy
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   graphics.library failed to open
-----
31038033  Typ:          Recoverable
Subsystem:  Workbench
Generell:   Kann Library nicht öffnen
Speziell:   gadtools
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   layers.library failed to open
-----
32000000  Typ:          Recoverable
Subsystem:  DiskCopy
Generell:   Genereller Speicher
Speziell:   DiskCopy-Probleme
ShowGuru:   > Subsystem ID < DiskCopy
LastGURU:   DiskCopy
-----
33000000  Typ:          Recoverable
Subsystem:  gadtools.library
Generell:   Genereller Speicher
Speziell:   gadtools.library-Probleme
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   gadtools.library
-----
34000000  Typ:          Recoverable
Subsystem:  utility.library
Generell:   Genereller Speicher
Speziell:   utility.library-Probleme
ShowGuru:   Unbekannt
LastGURU:   utility.library
-----
```

---

35000000 Typ: Recoverable  
Subsystem: Unbekannt  
Generell: Genereller Speicher  
Speziell: LawBreaker-Demonstration  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Unknown

---

80000000 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Kein Alert aufgetreten  
ShowGuru: Anfangsadresse des Supervisor-Stacks SSP beim  
Reset.  
LastGURU: Not specified

---

80000001 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Anfangsadresse des Programmzählers (PC) beim  
Reset.  
LastGURU: Not specified

---

80000002 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Hardware-BUS (Zugriffs-) Fehler  
ShowGuru: Es trat ein Timingfehler auf dem Adress- oder  
Datenbus auf.  
LastGURU: Bus error

---

80000003 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Illegaler Adreßzugriff  
ShowGuru: Adressierungsfehler. Es wurde scheinbar auf  
Variablen des Typs Word oder Longword zugegrif-  
fen, welche sich an einer ungeraden Adresse be-  
fand. Dieser Fehler kommt oft bei indirekter  
Adressierung vor.  
LastGURU: Bad aligned address

---

80000004 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Illegaler Befehl  
ShowGuru: Unzulässige Instruktion. Wenn z.B. in einem  
Programm eine Systemroutine mit falschen oder  
fehlenden Parametern aufgerufen wird, kann es  
zu diesem Absturz kommen.  
LastGURU: Not specified

---

80000005 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Division durch Null

---

ShowGuru: Division durch Null. Mathematisch nicht korrekt!

LastGURU: Division by zero

---

80000006 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: CHK-Befehlsfehler  
ShowGuru: CHK testet ein Register gegen Grenzen des Zahlenbereichs. Dieser Fehler tritt auf, wenn die zulässigen Grenzen überschritten wurden.  
LastGURU: Check instruction

---

80000007 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: TRAPV-Befehl  
ShowGuru: TRAPV verzweigt auf den TRAP-Vector, wenn das V-Flag gesetzt ist.  
LastGURU: Trap instruction

---

80000008 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Privilegverletzung  
ShowGuru: Hier handelt es sich um eine Privilegverletzung.  
LastGURU: Privilege violation

---

80000009 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Trace  
ShowGuru: Trace. Einzelschrittmodus.  
LastGURU: Trace mode

---

80000010 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

80000017 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Dieser Alert wird von Motorola nicht genutzt. Kann aber auftreten, wenn ein Programm versehentlich den entsprechenden Vector anspringt.  
LastGURU: Not specified

---

80000018 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler

---

Speziell: Unechter Interrupt  
ShowGuru: Während einer Interruptbestätigung trat ein  
Busfehler auf.  
LastGURU: Not specified

---

80000019 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 1 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

80000020 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
LastGURU: Not specified

---

80000025 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: TRAP # 5 'Zufalls'-instruktion unter Kick 2.0.  
LastGURU: Not specified

---

80000027 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: TRAP # 7 'Zufalls'-instruktion unter Kick 1.3.  
LastGURU: Not specified

---

80000030 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Verzweigung nach ungeordnetem Zustand  
ShowGuru: MC68881/2 -> Undefinierte Condition-Codes.  
LastGURU: Not specified

---

80000031 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Ungenaueres Ergebnis  
ShowGuru: MC68881/2 -> Ungenaueres Resultat bei einer Bere-  
chnung.  
LastGURU: Not specified

---

80000032 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FPCP Division durch Null  
ShowGuru: MC68881/2 -> Fließkommadivision durch 0. Mathe-  
matisch nicht korrekt!  
LastGURU: Not specified

---

80000033 Typ: Deadend

---

```
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unterlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Unterlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000034  Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Operandfehler
ShowGuru: MC68881/2 -> Operandenfehler
LastGURU: Not specified
-----
80000035  Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Überlauf
ShowGuru: MC68881/2 -> Überlauf
LastGURU: Not specified
-----
80000036  Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP signalisiert NAN
ShowGuru: MC68881/2 -> Signaling NAN ('Not-A-Number' mit
Interrupt)
LastGURU: Not specified
-----
80000037  Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: FPCP Unendlich signalisiert
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified
-----
80000038  Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Einstellung
ShowGuru: MC68851/68030 -> MMU-Konfigurationsfehler.
LastGURU: Not specified
-----
80000039  Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: PMMU Illegale Einstellung
ShowGuru: MC68851 -> Unerlaubte Operation (PTEST/PLOAD).
LastGURU: Not specified
-----
8000000A  Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Line 1010 Emulator
ShowGuru: OP CODE 1010. Illegaler OpCode. Hier könnte
auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur
von einem 68020er oder 68030er verstanden wird.
Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.
```

LastGURU: LineA emulation

---

8000000B Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Line 1111 Emulator  
 ShowGuru: OP CODE 1111. Illegaler OpCode. Hier könnte auch ein Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim 68000er zum Absturz.  
 LastGURU: Bus error

---

8000000C Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Emulator-Interrupt  
 ShowGuru: Dieser Alert ist Reserviert. (Was auch immer das bedeutet!)  
 LastGURU: Not specified

---

8000000D Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Koprozessor-Protokollverletzung  
 ShowGuru: Coprozessor-Protokollverletzung. Der mathem. Coprozessor wurde falsch angesprochen. Ein Grund könnte z.B. eine zu hohe Übertaktung des Prozessors sein. Sollten Sie den Prozessor hochgetaktet haben, so verringern sie die Taktfrequenz!  
 LastGURU: Coprocessor protocol violation

---

8000000E Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Stackframe-Formatfehler  
 ShowGuru: Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)  
 LastGURU: Format error

---

8000000F Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: Unbekannt  
 ShowGuru: Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.  
 LastGURU: Not specified

---

8000001A Typ: Deadend  
 Subsystem: CPU  
 Generell: Genereller Fehler  
 Speziell: AutoVektor Ebene 2 Interruptfehler  
 ShowGuru: Unbekannt  
 LastGURU: Not specified

---

---

8000001B Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 3 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8000001C Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 4 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8000001D Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 5 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8000001E Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 6 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8000001F Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: AutoVektor Ebene 7 Interruptfehler  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8000002F Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Ein nicht initialisierter TRAP-Vector.  
LastGURU: Not specified

---

8000003A Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: PMMU Zugriffsebenen-Verletzung  
ShowGuru: MC68851 -> Zugriffsverletzung (PVALID).  
LastGURU: Not specified

---

8000003C Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Nicht implementierte effektive Adresse  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---



8000003D Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Nicht implementierter Integer-Befehl  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

80008001 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: exec.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: exec.library

---

80008002 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: graphics.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: graphics.library

---

80008003 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: layers.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: layers.library

---

80008004 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: intuition.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: intuition.library

---

80008005 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: math#?.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: math???.library

---

80008007 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: dos.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: dos.library

---

80008008 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: ramlib  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: ram.library

---

80008009 Typ: Deadend

---

```
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: icon.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: icon.library
-----
80008010 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: audio.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Not specified
-----
80008011 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: console.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: exec.library
-----
80008012 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gameport.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: graphics.library
-----
80008013 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: keyboard.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: layers.library
-----
80008014 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: trackdisk.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: intuition.library
-----
80008015 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: timer.device
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: math???.library
-----
80008020 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: cia?.resource
ShowGuru: Das CIA.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008021 Typ: Deadend
Subsystem: CPU
```

```
Generell: Genereller Fehler
Speziell: disk.resource
ShowGuru: Das Disk.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008022 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: misc.resource
ShowGuru: Das Misc.resource konnte nicht geöffnet werden.
LastGURU: Not specified
-----
80008030 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: bootstrap
ShowGuru: Das Strap-Modul verursachte diesen Absturz.
LastGURU: Not specified
-----
80008031 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Workbench
ShowGuru: Fehler in der Workbench.
LastGURU: Not specified
-----
80008032 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: DiskCopy
ShowGuru: Das Diskcopy Programm der Workbench verursachte
          diesen Absturz (Ab Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
80008033 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: gadtools
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der GadTools-Library (Ab
          Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
80008034 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim Öffnen der Utility-Library (Ab
          Kick 2.0).
LastGURU: Not specified
-----
8000800A Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Genereller Fehler
Speziell: expansion.library
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: expansion.library
-----
```

---

8000800B Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: diskfont.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: diskfont.library

---

8000800C Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: utility.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: utility.library

---

8000800D Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: keymap.library  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

80010000 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Speicherplatzmangel. Zu wenig Speicher für eine Funktion oder eine Library. Abhilfe (manchmal): Programme die im Hintergrund laufen beenden und evtl. die Workbench vom Programm aus schließen. Oder eine Speichererweiterung kaufen.  
LastGURU: Not enough memory

---

80020000 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Bei der Initialisierung einer Library trat ein Fehler auf.  
LastGURU: Library initialization failed

---

80030000 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch eine Library mit OpenLibrary() zu öffnen ist fehlgeschlagen.  
LastGURU: Library failed to open

---

80040000 Typ: Deadend  
Subsystem: CPU  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Der Versuch ein Device mit OpenDevice() zu öffnen ist in die Hose gegangen.  
LastGURU: Device failed to open

---

80050000 Typ: Deadend

---

```
Subsystem: CPU
Generell: Kann Resource nicht öffnen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Der Versuch ein Resource mit OpenResource() zu
          öffnen ist fehlgeschlagen.
LastGURU: Resource failed to open
-----
80060000 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: I/O-Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Fehler beim I/O.
LastGURU: I/O error
-----
80070000 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Die Funktion AllocSignal() ist fehlgeschlagen.
LastGURU: AllocSignal () failed
-----
80080000 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters
-----
80090000 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close Library
-----
800A0000 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Speziell: Unbekannt
Generell: Kann Device nicht schließen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close device
-----
800B0000 Typ:      Deadend
Subsystem: CPU
Speziell: Unbekannt
Generell: Kann Prozeß nicht erstellen
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Process creation failed
-----
81000000 Typ:      Deadend
Subsystem: exec.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: exec.library-Probleme
ShowGuru: > Subsystem ID < Exec.library Präsummenfehler
          bei Ausnahmen der CPU.
LastGURU: exec.library
-----
```

---

81000001 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: 68000 Exception-Vektor-Prüfsumme  
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei der Ausnahmebehandlung des Prozessors.  
LastGURU: 680x0 exception vector checksum corrupt

---

81000002 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Execbase-Prüfsumme falsch  
ShowGuru: Falsche Prüfsumme über ExecBase. Prüfsummenfehler der Startadresse.  
LastGURU: ExecBase checksum corrupt

---

81000003 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Library-Prüfsumme falsch  
ShowGuru: Prüfsummenfehler bei einer Library. Meistens ist die Library zerstört.  
LastGURU: Library checksum corrupt

---

81000004 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genügend Speicherplatz für die benötigte Library.  
LastGURU: Not specified

---

81000005 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FreeMem: zerstörte Speicherliste entdeckt  
ShowGuru: Zerstörte Speicherwaltungsliste. Fehlerhafter Speicherlisteneintrag.  
LastGURU: Not specified

---

81000006 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Kein Speicher für Interrupt-Server  
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für die Interruptbehandlung.  
LastGURU: Not specified

---

81000007 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: InitStruct() einer APTR-Quelle  
ShowGuru: Bezieht sich auf vor Kick 1.2 unterstützten Datentyp für InitStruct(), der einen 24-Bit Adresszeiger entspricht. Ist aber im Hinblick auf den 32-Bit Adressbereich des MC68020 entfernt worden. Kann nur bei alter oder falsch

---

```

                                programmierter Software auftreten.
LastGURU:  InitStruct () of an APTR source
-----
81000008  Typ:          Deadend
Subsystem: exec.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Eine Semaphore ist in illegalem Zustand
ShowGuru:  Semaphore (Signal) ist zerstört.
LastGURU:  A semaphore is in an illegal state at
            ReleaseSemaphore ()
-----
81000009  Typ:          Deadend
Subsystem: exec.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Bereits freien Speicher freigegeben
ShowGuru:  Speicherplatz wurde zwei mal freigegeben.
LastGURU:  Freeing memory already freed
-----
81000010  Typ:          Deadend
Subsystem: exec.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Versuch, alte Msg-Semaphore zu benutzen
ShowGuru:  Ein Programm hat versucht, unter Kick 3.0 mit-
            tels Procure() oder Vacate() die alten (defek-
            ten) Message-Based Semaphores zu verwenden.
LastGURU:  Not specified
-----
8100000A  Typ:          Deadend
Subsystem: exec.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Illegale 68k-Exception verwendet
ShowGuru:  Bogus Exception. Es wurden für spätere Erweit-
            erungen reservierte (noch nicht vorhandene)
            Vektoren verwendet.
LastGURU:  Not specified
-----
8100000B  Typ:          Deadend
Subsystem: exec.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Verwendung eines aktiven IORequest versucht
ShowGuru:  Es wurde versucht, einen bereits aktiven IO-
            Request noch mal zu benutzen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU:  Attempt to reuse active IORequest
-----
8100000C  Typ:          Deadend
Subsystem: exec.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Prüfung der Speicherliste schlug fehl
ShowGuru:  Bei der Überprüfung der internen MemList durch
            AvailMem() mit dem Attribut MEMF_LARGEST stell-
            te sich heraus, daß gewisse Einträge nicht üb-
            ereinstimmen. (Ab Kick 2.0)
LastGURU:  Sanity check on memory list failed during
            AvailMem (MEMF_LARGEST)
-----
8100000D  Typ:          Deadend
Subsystem: exec.library

```

Generell: Genereller Fehler  
Speziell: IO auf geschlossenem IORequest versucht  
ShowGuru: Es wurde versucht, einen bereits über CloseDevice geschlossenen IORequest weiter für Deviceoperationen zu verwenden. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: I/O attempted on closed IORequest

---

8100000E Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Stack scheint außerhalb des Bereichs zu sein  
ShowGuru: Der Stack ist etwas zu groß geworden.  
LastGURU: Stack appears to extend out of range

---

8100000F Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Memory-Header nicht gefunden  
ShowGuru: AN\_BadFreeAddr. Der Funktion FreeMem() wurde eine falsche Adresse übergeben. Dadurch wurde ein falscher Adreßbereich dem Betriebssystem als leer übergeben.  
LastGURU: Memory header not located, usually an invalid address passed to FreeMem ()

---

810000FF Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Ein uninitialisierter Quick-Interrupt trat auf  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

82000000 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: graphics.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Graphics.library  
LastGURU: graphics.library

---

8200000C Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehler bei neuer graphics  
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxNew().  
LastGURU: Memory allocation error

---

8200000D Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehler bei Freigabe von graphics  
ShowGuru: Ab Kick 3.0: Fehler beim Aufruf von GfxFree().  
LastGURU: Memory deallocation error

---

82000401 Typ: Deadend  
Subsystem: exec.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Zeichensatzbeschreibung nicht unterstützt

---



ShowGuru: Es wurde versucht, auf einen Font mit nicht unterstütztem Aufbau zuzugreifen (Ab Kick 2.0).  
LastGURU: Unsupported font description used

---

82010000 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: graphics: Speichermangel  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010001 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: MonitorSpec-Belegung, kein Speicher  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010002 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein freier Speicher für die Copper-  
instructionsliste.  
LastGURU: Not enough memory

---

82010005 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein freier Speicherplatz für den Kopf der  
Copperliste.  
LastGURU: Not enough memory

---

82010006 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für langen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010007 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für kurzen Frame  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82010008 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum aus-  
führen des Fill-Befehls aus der  
Graphics.library.  
LastGURU: Not enough memory

---

---

82010009 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Text: kein Speicher für TmpRas  
ShowGuru: Kein Speicher für TmpRas in Text(). Nicht vergessen: Text() ist eine Funktion der graphics.library!  
LastGURU: Not enough memory for text rendering

---

82010030 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für MakeVPort  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

8201000A Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: BltBitMap: kein Speicher  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

8201000B Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Region-Speicher nicht verfügbar  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

82011234 Typ: Deadend  
Subsystem: graphics.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Notfall-Speicher nicht verfügbar  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

83000000 Typ: Deadend  
Subsystem: layers.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: layers.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Layers.library  
LastGURU: layers.library

---

83000001 Typ: Deadend  
Subsystem: layers.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Nicht genug Speicher für Layers.  
LastGURU: Not specified

---

83010000 Typ: Deadend  
Subsystem: layers.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Layers: Speichermangel  
ShowGuru: Kein Speicher für die layers.library.  
LastGURU: Not enough memory

---

---

84000000 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: intuition.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannter Gadget-Typ. Überprüfen Sie im Programm (sofern Sie es geschrieben haben), ob die Flags für das Gadget stimmen.  
LastGURU: intuition.library

---

84000001 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannter Gadget-Typ  
ShowGuru: Typenfehler beim AN\_Gadget. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für das Gadget).  
LastGURU: Unknown gadget type

---

84000006 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Obere Item-Ecke < RelZero  
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Falsche Position der Menüleiste.  
LastGURU: Not specified

---

84000009 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannter Typ für Systemschirm  
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).  
LastGURU: Not specified

---

84000010 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition bei Semaphorebelegung übersprungen  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

84000011 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Intuition belegte Semaphore falsch  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8400000C Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerh. Rückgabestatus bei Intuition-Eintritt  
ShowGuru: Fehlerhafte Statusanzeige beim Öffnen von Intuition. Returncode ist beim Eintritt in Intui-

---

```
tion fehlerhaft. Intuition.library konnte nicht
korrekt initialisiert werden.
LastGURU: Not specified
-----
8400000D Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Fehlerhafte IDCMP-Nachricht empfangen
ShowGuru:  Fehlermeldung der Intuition: Ungültige IDCMP-
           Message empfangen.
LastGURU:  Not specified
-----
8400000E Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Seltsames Echo
ShowGuru:  Kein ausreichender Speicherplatz für den Zu-
           griff auf die Distant-Echo-List. Nicht genug
           Speicher für Message-Stack.
LastGURU:  Not specified
-----
8400000F Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell:  Genereller Fehler
Speziell:  Konnte console.device nicht öffnen
ShowGuru:  Console.device konnte nicht geöffnet werden.
           Nicht genug Speicher für console.device zur
           Verfügung.
LastGURU:  Not specified
-----
84010002 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell:  Kein Speicher
Speziell:  Kein Speicher für Port
ShowGuru:  Kein Speicher für CreatePort(). Nicht genug
           Speicher für die Erstellung eines Ports mit
           CreatePort().
LastGURU:  Not enough memory
-----
84010003 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell:  Kein Speicher
Speziell:  Kein Speicher für Item-Plane
ShowGuru:  Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
           Menüs.
LastGURU:  MenuItem plane allocation failed
-----
84010004 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
Generell:  Kein Speicher
Speziell:  Speichermangel bei Unterbelegung
ShowGuru:  Nicht genügend Speicher zum Darstellen eines
           Untermenüs.
LastGURU:  MenuSubItem allocation failed
-----
84010005 Typ:      Deadend
Subsystem: intuition.library
```

Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Plane  
ShowGuru: Nicht genügend Speicher für die Kopfzeile einer  
Menüleiste oder für eine Bitplane.  
LastGURU: Not enough memory

---

84010006 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Die obere Grenze einer Item-Box liegt unter der  
absoluten Nullposition. Oder auf Deutsch: Fal-  
sche Position der Menü-Leiste.  
LastGURU: Not enough memory

---

84010007 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neuen Bildschirm  
ShowGuru: Es stand nicht genügend Speicher zur Verfügung  
um einen Screen zu öffnen.  
LastGURU: Not enough memory

---

84010008 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neues Bildschirmraster  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für den  
RastPort des Screens.  
LastGURU: Not enough memory

---

84010009 Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannter oder fehlerhafter Screen-Typ. Hier  
sollte man den Programmcode auf die Richtigkeit  
überprüfen (z.B. die Flags für den Screen).  
LastGURU: Not enough memory

---

8401000A Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für SW-Gadgets  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher für ein  
Gadget.  
LastGURU: Not enough memory

---

8401000B Typ: Deadend  
Subsystem: intuition.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für neues Fenster  
ShowGuru: Nicht mehr genügend freier Speicher zum Öffnen  
eines Windows.  
LastGURU: Not enough memory

---

85000000 Typ: Deadend

---

Subsystem: math#?.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: math.library-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Math.library  
LastGURU: math???.library

---

8580DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

8581DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not enough memory

---

8582DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library initialization failed

---

8583DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Library failed to open

---

8584DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Device failed to open

---

8585DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Resource failed to open

---

8586DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: I/O error

---

8587DEAD Typ: Deadend  
Subsystem: math#?.library

---

```
Generell: Kein Signal
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: AllocSignal () failed
-----
8588DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Falsche Parameter
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Bad parameters
-----
8589DEAD Typ:      Deadend
Subsystem: math#?.library
Generell: Kann Library nicht schließen
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Unbekannt
LastGURU: Invalid request to close library
-----
86000000 Typ:      Deadend
Subsystem: Unbekannt
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: > Subsystem ID < Clist.library
LastGURU: Not specified
-----
87000000 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: dos.library-Probleme
ShowGuru: Subsystem ID. Kein Speicher beim Start des DOS.
LastGURU: dos.library
-----
87000001 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Unbekannt
ShowGuru: Nicht genug Speicher beim StartUp...
LastGURU: Not specified
-----
87000002 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: EndTask schlug fehl
ShowGuru: Ein Task wurde durch EndTask() nicht beendet.
LastGURU: EndTask () didn't terminate process
-----
87000003 Typ:      Deadend
Subsystem: dos.library
Generell: Genereller Fehler
Speziell: Qpkt-Fehler
ShowGuru: QPkt () während SendPkt () misslang. Ungültiger
Link zur Exec-Message. Fehler beim übertragen
eines Datenpakets.
LastGURU: QueuePacket () failed
-----
87000004 Typ:      Deadend
```

Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Unerwartetes Paket erhalten  
ShowGuru: PktWait() während SendPkt() liefert ein unerwartetes Paket zurück. Tritt auf, wenn in eigenen Programmen der Message-Port eines Prozessors verwendet wird und trotzdem das AmigaDos auf dem selben zugreift.  
LastGURU: Unexpected packet received

---

87000005 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: FreeVec schlug fehl  
ShowGuru: Fehlerhafte Länge bei der Speicherfreigabe durch DOS. Freier Zeiger ist nicht erreichbar.  
LastGURU: FreeVec () failed

---

87000006 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Disk-Blocksequenz-Fehler  
ShowGuru: Fehler bei einer Diskettenblock-Sequenz. Fehlerhafte Daten eines Disk-Blocks.  
LastGURU: Disk block sequence error

---

87000007 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Bitmap zerstört  
ShowGuru: Fehlerhafte oder zerstörte BitMap. Die Blockbelegungstabelle einer Diskette liegt zerstört vor.  
LastGURU: Bitmap corrupt

---

87000008 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Taste ist bereits frei  
ShowGuru: Ein freier Block wurde nochmals freigegeben.  
LastGURU: Key already free

---

87000009 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Falsche Prüfsumme  
ShowGuru: Ungültige Blockprüfsumme. Die Checksumme eines Blocks stimmt nicht.  
LastGURU: Invalid checksum

---

8700000A Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Disk-Fehler  
ShowGuru: Diskettenfehler  
LastGURU: Disk Error

---



---

8700000B Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Taste außerhalb des Bereiches  
ShowGuru: Diskettenblock außerhalb des zulässigen Bereichs.  
LastGURU: Key out of range

---

8700000C Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhaftes Overlay  
ShowGuru: Fehler im Overlay-Supervisor. Overlay-Hunk in der Boot-Sequenz ist nicht in Ordnung. Falsches Überschreiben.  
LastGURU: Bad overlay

---

8700000D Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Ungültiges Init-Paket für CLI/Shell  
ShowGuru: Ungültiges Initialisierungspaket für CLI oder SHELL. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: Invalid initialization packet for CLI/Shell

---

8700000E Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Filehandle mehr als einmal geschlossen  
ShowGuru: Eine Datei wurde mehr als einmal geschlossen. (Ab Kick 2.0)  
LastGURU: A filehandle was closed more than once

---

87010001 Typ: Deadend  
Subsystem: dos.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Kein Speicher für Startup  
ShowGuru: Nicht genug Speicherplatz für den Eintrag in die Device-Liste.  
LastGURU: Not enough memory at startup

---

88000000 Typ: Deadend  
Subsystem: ramlib  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: ramlib-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: ram.library

---

88000001 Typ: Deadend  
Subsystem: ramlib  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Overlays sind für Libraries nicht erlaubt  
ShowGuru: Keine Overlays in diskresidenten Libraries oder Devices erlaubt. Fehlerhafter Eintrag in der Verwaltungsliste.  
LastGURU: Overlay detected in library seglist

---

```

89000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: icon.library
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  icon.library-Probleme
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Icon.library
          LastGURU:  icon.library
-----
8A000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: expansion.library
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  expansion.library-Probleme
          ShowGuru:  > Subsystem ID < Expansion.library
          LastGURU:  expansion.library
-----
8A000001  Typ:      Deadend
          Subsystem: expansion.library
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Freigegebene Speicherregion
          ShowGuru:  Hard- oder Softwarefehler bei einer Erweiterung
                    der Hardware oder fehlerhafte Parameter zu
                    FreeExpansionMem(). Es können auch Rams auf der
                    Speichererweiterung defekt sein oder Speicher
                    wird im Programm falsch angesprochen.
          LastGURU:  Freed free region
-----
8B000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: diskfont.library
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  diskfont.library-Probleme
          ShowGuru:  Unbekannt
          LastGURU:  diskfont.library
-----
A1000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  disk.resource-Probleme
          ShowGuru:  Subsystem ID -> Disk <-
          LastGURU:  disk.resource
-----
A1000001  Typ:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Get unit hat bereits eine Disk
          ShowGuru:  Fehlerhaftes DiskChange-Signal. Die eingelegte
                    Diskette wurde vom Betriebssystem nicht er-
                    kannt.
          LastGURU:  GetUnit () already has disk
-----
A1000002  Typ:      Deadend
          Subsystem: disk.resource
          Generell:  Genereller Fehler
          Speziell:  Interrupt: keine aktive Unit
          ShowGuru:  Kein aktives Laufwerk vorhanden.
          LastGURU:  No active unit for interrupt
-----
A2000000  Typ:      Deadend
          Subsystem: misc.resource

```

Generell: Genereller Fehler  
Speziell: misc.resource-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: misc.resource

---

B1000000 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Workbench-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < Workbench  
LastGURU: Workbench

---

B1000001 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Keine Zeichensätze verfügbar  
ShowGuru: Die Workbench konnte keinen einzigen Font öffnen. Nicht einmal den ROM-Font Topaz (ab Kick 2.0). Und ab Kick 3.0: WBStartupMsg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

B1000002 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte Start-Nachricht 2  
ShowGuru: WBStartupMsg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

B1000003 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: Fehlerhafte IO-Nachricht (Hacker-Code?)  
ShowGuru: Workbench-IO-Msg defekt.  
LastGURU: Not specified

---

B1010004 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher um Drawer-Datenstruktur zu erzeugen.  
LastGURU: Not specified

---

B1010006 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-CreateMenus().  
LastGURU: Not specified

---

B1010007 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher für Workbench-LayoutMenus().  
LastGURU: Not specified

---

---

B1010008 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher bei Hinzufügen eines Eintrags zum  
Tool-Menü.  
LastGURU: Not specified

---

B1010009 Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: GadTools kaputt?  
ShowGuru: Kein Speicher bei LayoutMenu() für das Tool-  
Menü.  
LastGURU: Not specified

---

B101000A Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren des Timers.  
LastGURU: Not specified

---

B101000B Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher beim starten des Layers.  
LastGURU: Not specified

---

B101000C Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Grafikelemente.  
LastGURU: Not specified

---

B101000D Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.  
LastGURU: Not specified

---

B101000E Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.  
LastGURU: Not specified

---

B101000F Typ: Deadend  
Subsystem: Workbench  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Kein Speicher beim initialisieren der Screens & Windows.  
LastGURU: Not specified

---

---

B2000000 Typ: Deadend  
Subsystem: DiskCopy  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: DiskCopy-Probleme  
ShowGuru: > Subsystem ID < DiskCopy  
LastGURU: DiskCopy

---

B3000000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Genereller Fehler  
Speziell: gadtools.library-Probleme  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3010000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kein Speicher  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3020000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kann Library nicht erzeugen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3030000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kann Library nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3040000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kann Device nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3050000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: Kann Resource nicht öffnen  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

B3060000 Typ: Deadend  
Subsystem: gadtools.library  
Generell: I/O-Fehler  
Speziell: Unbekannt  
ShowGuru: Unbekannt  
LastGURU: Not specified

---

