

PCLink für GSM Ver. 1.0

Mithilfe des Windows-Programms
PCLink können Sie
Rufzeichen und Bilder in Ihr
Samsung-Telefon laden.

Inhalt

Deutsch

Installation	3
Systemanforderungen.....	3
Programm PCLink installieren/deinstallieren	3
Telefon an den PC anschließen	4
Programm PCLink starten/beenden.....	4
Bilder	5
Bilder laden.....	5
Geladene Bilder überprüfen	5
Rufzeichen	6
Rufzeichen laden	6
Geladene Rufzeichen überprüfen.....	6

Installation

Systemanforderungen

- IBM-kompatibler Computer mit Pentium 133 MHz Prozessor oder schneller
- Windows 98, Windows 2000 oder Windows XP
- Mindestens 32 MB RAM
- Festplatte mit mindestens 10 MB freiem Speicherplatz
- CD-ROM-Laufwerk (8X oder schneller)
- 65 536 Farben (16 Bit) oder mehr VGA
- 800 x 600 Auflösung oder höher
- Telefon-kompatibles serielles Kabel

Programm PCLink installieren

1. Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Installationsprogramm zu starten, oder doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe.
3. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

Programm PCLink deinstallieren

1. Wählen Sie Start und dann Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
3. Suchen Sie Software, und doppelklicken Sie darauf.
4. Wählen Sie PCLink, und klicken Sie auf Entfernen.

Telefon an den PC anschließen

Stellen Sie vor dem Anschluss des Telefons an den PC sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist.

1. Schließen Sie den seriellen Schnittstellenstecker des Download-Kabels an eine freie serielle Schnittstelle Ihres PCs an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihr Telefon an.
3. Wenn Telefon und PC erfolgreich verbunden sind, erscheint die Anzeige des Telefondisplays weiß.

Programm PCLink starten/beenden

Um das Programm PCLink zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

Doppelklicken Sie auf das Symbol PCLink auf dem Windows-Desktop, und fahren Sie mit Schritt 4 fort. Oder:

1. Wählen Sie im Menü Start den Eintrag Programme.
2. Wählen Sie PCLink und dann das Programm PCLink.
3. Das Programm PCLink wird gestartet.
4. Die Anzeige des Telefondisplays erscheint weiß.
5. Klicken Sie auf das Symbol Connect. Wenn eine Verbindung zwischen dem Telefon und PCLink besteht, läuft die Animation rechts oben im PCLink-Fenster. Besteht keine Verbindung, stoppt die Animation.

Um PCLink zu beenden, wählen Sie die Option Exit im Menü File.

Sie können bis zu acht Bilder in Ihr Telefon laden.

Bilder laden

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und an den PC angeschlossen ist.
2. Wählen Sie im Menü Tools die Option Image, oder klicken Sie auf Image.
3. Wählen Sie eine Bilddatei (.jpg, .bmp), die in die Bilderliste geladen werden soll. Das Vorschauenfenster zeigt das gewählte Bild.
4. Wählen Sie die Größe des Bildes, das Sie laden möchten. Sie können die Größe des Originalbildes mithilfe der Schiebeleiste +/- verändern. Sie können die Schnittgröße mithilfe der Größenangabe X/Y verändern.
5. Geben Sie für das gewählte Bild im Feld Name einen neuen Namen ein, wenn Sie den vorgegebenen Namen ändern möchten.
6. Wählen Sie im Feld Location aus, unter welchem Speicherplatz Sie das Bild speichern möchten (User Image 1-8).
7. Überprüfen Sie vor dem Laden das gewählte Bild im Vorschauenfenster. Wenn Sie das ausgewählte Bild löschen möchten, klicken Sie auf Delete.
8. Klicken Sie auf Download, um das gewählte Bild in das Telefon zu laden.

Geladene Bilder überprüfen

1. Ziehen Sie das serielle Kabel vom Telefon ab. Danach schalten Sie das Telefon ein.
2. Wählen Sie Benutzereinstellung (User Image) unter Bild wählen im Menü LCD- und LED-Einstellungen (5-4) des Telefons.
3. Drücken Sie die Soft-Taste Vorschau, um die geladenen Bilder anzuzeigen.
4. Um ein geladenes Bild als Hintergrundbild zu verwenden, wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken die Soft-Taste Auswahl.

Rufzeichen

Sie können bis zu zwölf Rufzeichen in Ihr Telefon laden.

Rufzeichen laden

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und an den PC angeschlossen ist.
2. Wählen Sie im Menü Tools die Option Melody, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Melody.
3. Wählen Sie eine Audiodatei (.mmf), die in die Rufzeichenliste geladen werden soll.
4. Geben Sie für die gewählte Audiodatei im Feld Name einen neuen Namen ein, wenn Sie den vorgegebenen Namen ändern möchten.
5. Wählen Sie im Feld Location aus, unter welchem Speicherplatz Sie das neue Rufzeichen speichern möchten (User Tone 1-12).
6. Überprüfen Sie vor dem Laden die gewählte Audiodatei. Wenn Sie die ausgewählte Datei löschen möchten, klicken Sie auf Delete.
7. Klicken Sie auf Download, um die gewählte Audiodatei in das Telefon zu laden.

Geladene Rufzeichen überprüfen

1. Ziehen Sie das serielle Kabel vom Telefon ab. Danach schalten Sie das Telefon ein.
2. Wählen Sie die Option Rufzeichen (4-1) im Menü Toneinstellungen des Telefons.
3. Wählen Sie das neu geladene Rufzeichen, um es anzuhören.