

## Désinstallation-installation du connecteur Bcdi->E-sidoc en tant que service

Avant chaque mise à jour de BCDI il est indispensable de **désinstaller** le “service” du connecteur. A l’issue de la mise à jour, il faut donc réinstaller le connecteur en tant que “service” (après un lancement manuel du connecteur avec BcdiServ/Prog/ExportBcdi.exe).

Cette procédure peut aussi être utile en cas de dysfonctionnement du service du connecteur.

**Seul l’administrateur du serveur de l’établissement aura les droits nécessaires à l’installation du connecteur en tant que “service”.**

- 1- Arrêtez le “connecteur Bcdi->e-sidoc” qu’il soit lancé en service ou manuellement (  )
- 2- Cliquez sur le bouton "Démarrer" puis "Exécuter"
- 3- Cliquez sur parcourir et allez dans X:\BcdiServ/Prog/SvcExportBcdi.exe , cliquez sur "ouvrir"
- 4- dans la fenêtre où le chemin vers le connecteur est maintenant inscrit, ajoutez : " /**uninstall**" . Attention ne pas oublier l'espace avant le /
- 5- Cliquez sur "ok", un message vous indique alors que le service est désinstallé (il faut donc maintenant le réinstaller, **après la mise à jour de Bcdi si besoin**)
- 6- Cliquez sur le bouton "démarrer" puis "exécuter"
- 7- Cliquez sur parcourir et allez dans X:\BcdiServ/Prog/SvcExportBcdi.exe cliquez , sur "ouvrir"
- 8- Dans la fenêtre où le chemin vers le connecteur est maintenant inscrit, ajoutez : " /**install**" . Attention ne pas oublier l'espace avant le /
- 9- Cliquez sur "ok", un message vous indique alors que le service est installé
- 10- Allez dans le gestionnaire des services et **avant de démarrer le service** "connecteur Bcdi->e-sidoc", double-cliquez dessus pour accéder au propriétés.
- 11- Dans les propriétés du service, cliquez sur l'onglet "connexion". Choisir "ce compte" et entrez "administrateur" et 2 fois le mot de passe de l'administrateur du serveur et validez.
- 12- **Avant de lancer le service**, lancez un export manuellement avec X:\BcdiServ/Prog/ExportBcdi.exe , (lancez l’exécutable puis cliquez sur “Exécuter”). Le  apparaît alors près de l’horloge de l’ordinateur. Après quelques secondes, quand le  est vert, cliquez dessus et choisissez “Voir le journal”. Si l’export a fonctionné, arrêtez le connecteur.
- 13- Vous pouvez alors lancer le service “connecteur Bcdi->e-sidoc”.
- 14- Pour vérifier le bon fonctionnement du service allez dans BcdiServ/Prog/SvcExportBcdi\_JOURNAL.TXT