.9 Die Fernabfrage des Anrufbeantworters

Wie von vielen herkömmlichen Anrufbeantwortern gewöhnt, lassen sich die Anrufe auch von unterwegs abhören. Sie benötigen dafür lediglich einen Tonimpulsgeber, oder ein Telefon das sich auf das Tonwahlverfahren (DTMF-Töne) umschalten läßt. CoMa Voice bietet Ihnen auch die Möglichkeit von unterwegs den Ansagetext mittels DTMF-Töne zu verändern.

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und warten Sie bis der Anrufbeantworter mit dem Ansagetext beginnt. Geben Sie jetzt Ihre PIN ein. Drücken Sie dabei die Tasten für jede Ziffer etwa 1 Sekunde lang.

Der Anrufbeantworter wird dann mit der Ansage der Anzahl vorliegender Voice-Calls und Faxe beginnen und die Anrufe unter Nennung des Aufnahmezeitpunkts vorspielen. Es werden dabei aber nur die vollen Stunden angesagt. Alle Anrufe von 17 Uhr bis 17,59 Uhr erhalten dann die Zeit "17 Uhr".

bschalten der Zeitansagen

Wünschen Sie diese zeitintensiven (und damit kostenträchtigen) Ansagen nicht zu hören, schalten Sie in der Dialogbox für Preferences "Messages" den Knopf "No time announces" an. Sie hören dann nur die aufgenommenen Mitteilungen hintereinander.

Beachten Sie für die Auswahl der PIN, daß die Ziffernfolge mit einer 8 beginnen muß! Außerdem darf keine Ziffer zweimal hintereinander verwendet werden!

ie Funktionen der Fernabfrage: Taste Funktion Ansage abbrechen, zum nächsten Anruf springen 1 Zurück an den Anfang der Ansage 2 10 Sekunden zurückspulen 3

10 Sekunden vorspulen

| einen Anruf zurückspringen |
|--|
| 6 |
| |
| Faxe senden |
| 7 |
| |
| Aufnehmen eines neuen Ansagetextes |
| 8 |
| |
| Aufnahme beenden und Abspielen der Aufnahme |
| 0 |
| |
| Rücksetzen des "always" Knopf der Dialogbox "Messages" |
| Ansagetext per Fernabfrage ändern |
| |

Der Ansagetext, den Sie per Fernabfrage aufsprechen, wird immer mit dem Namen NEW_OGM.XXX (XXX steht für die Extension, die das Dateiformat angibt) abgespeichert und auf den Slot "allways" gelegt. Dieser Text wird also solange als Ansagetext verwendet, bis Sie den Knopf "allways" wieder abschalten. Dies können Sie auch von unterwegs erledigen (DTMF-Taste 0, allerdings nur im Fernabfragemodus"!).

Nach der Aufnahme können Sie mit der Taste 8 diese Aufnahme noch einmal anhören und überprüfen. Wenn Ihnen die Aufnahme nicht zusagt können Sie durch erneutes Drücken der Taste 7 in den Aufnahmemodus gelangen.