

L\_AIDE,C,77

Sommaire général du GUIDE (1)

Les principales commandes

Touches utilisées dans le GUIDE

Touches utilisées dans les MENUS

Touches de Fonction

Touches utilisées dans les Choix Directs

Menu Principal

Le choix Relier

Le choix Configurer

Menu Relier

Choix du lecteur de travail

Choix du répertoire de travail

Choix du fichier à relier

Sommaire général du GUIDE (2)

Menu d'Impression

Choix Modifier les paramètres

Choix En-tête de page

Choix Pied de page

Choix Feuille de Couverture

Choix du périphérique

Choix Lancer la reliure

Menu d'En-tête ou de Pied de page

Choix Imprimer l'en-tête (ou l'en-pied)

Choix Type d'en-tête (ou d'en-pied)

Choix Numéroté les pages

Choix afficher le titre

Choix Personnaliser le titre

Choix Retour au menu précédent

Sommaire général du GUIDE (3)

Menu Configurer

Choix Guide en ligne

Choix Imprimante

Choix A propos du Relieur

Choix Ecran

Choix Langage

## Sheet1

Choix Nbre de feuilles/cahier  
Choix Marque de pliure  
Choix Format de papier  
Choix Type d'impression

Menu Tableau de Bord de l'imprimante  
Choix d'une imprimante

Réglage de la zone d'impression  
Impression d'une trame test  
Réglage de l'impression (recto ou verso)

Touches utilisées dans le GUIDE :

\*\* Le Guide opérateur peut être appelé à tout moment en utilisant la touche

\*\* Les commandes suivantes vous permettent de vous déplacer dans le guide

| ligne précédente |  | ligne suivante

| ou |  | pagine (déplace la fenêtre de 20 lignes vers l'arrière  
ou vers l'avant )

| ou |  | positionne l'affichage sur le 1er ou le dernier écran

| Abandonne : Quitte le guide , revient a l'écran précédent

Touches utilisées dans les MENUS :

La sélection d'un choix de menu s'effectue à l'aide des touches suivantes

| choix précédent |  | choix suivant

| ou |  | ou |  | Sélectionne le choix pointé par la barre

| Abandonne : Quitte le menu , revient au menu précédent

Vous pouvez aussi lancer DIRECTEMENT une commande en tapant la première lettre de la ligne de menu correspondante.

## Sheet1

\*\* Dans n'importe quel menu , 2 appuis sur la touche | Esc |  
vous font quitter le programme.

Touches de fonction :

\*\* Pour faciliter l'utilisation du programme, vous disposez de plusieurs  
touches de fonction qui vous donnent accès aux fonctions suivantes :

| F1 | appel du Guide en ligne

| F3 | a propos du Relieur

Touches utilisées dans les choix directs :

\*\* Dans toutes les fenêtres qui vous présentent un choix de réponses ,  
Les commandes suivantes vous permettent de sélectionner une réponse

| | ligne précédente | | ligne suivante

| PgUp | ou | PgDn | pagine (déplace d'une fenêtre vers l'arrière  
ou vers l'avant )

| Home | ou | End | positionne l'affichage sur le 1er ou le dernier choix

| — | Valide le choix pointé par la barre

Menu Principal :

\*\* Le choix Relier :

Lance l'opération de reliure proprement dite.

Elle se déroule en 2 phases :

- Phase de lecture/Analyse

- Phase d'impression

\*\* Le choix Configurer :

Donne accès à toutes les options permettant d'adapter Le RELIEUR à vos besoins. Il offre en particulier les choix suivants :

- \* Modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser.
- \* Type d'écran utilisé (Monochrome ou Couleur)
- \* Langage de dialogue utilisé par Le RELIEUR
- \* Valeur par défaut du Nombre de feuilles par cahier
- \* Impression optionnelle de la marque de pliure
- \* Format de papier utilisé
- \* Type d'impression en fonction des possibilités de votre imprimante

Menu Relier :

Choix du lecteur de travail :

Vous devez taper la lettre désignant le lecteur de disque sur lequel se trouve le fichier à relier. La réponse proposée par défaut est le disque courant.

Exemple : si le fichier est sur le disque dur principal, la réponse est la lettre C, si il se trouve sur la disquette placée dans le premier lecteur, la réponse est A.

Choix du répertoire de travail :

Vous demande de sélectionner dans la liste présentée à l'écran le répertoire dans lequel se trouve le fichier à relier.  
Par défaut, la barre de sélection se trouve sur le répertoire courant.

Choix du fichier à relier :

Cette fenêtre vous permet de sélectionner le nom du fichier à relier.

Menu d'Impression (1) :

Choix Modifier les paramètres :

Permet la modification manuelle des valeurs calculées par le Relieur  
Nombre de pages blanches d'ajustement placées en début de fichier  
Nombre de feuilles par cahier

Choix En-tête de page : (version enregistrée seulement)

Donne accès au menu des options d'impression des en-tête de page.

Choix Pied de page : (version enregistrée seulement)

Donne accès au menu des options d'impression des en-pieds de page.

Choix Feuille de Couverture : (version enregistrée seulement)

Valide ou supprime la mise en place d'une page blanche au début et

## Sheet1

à la fin de la reliure. Ces pages facilitent le collage de la reliure dans la couverture.

.../...

### Menu d'Impression (2) :

#### Choix du périphérique :

Permet la redirection de l'impression vers un fichier ou vers l'imprimante.

Si le choix FICHER est sélectionné vous obtenez à la sortie du processus de reliure :

- 1 fichier si le type d'impression courant est en double face
- 2 fichiers dans tous les autres cas (1 par face)

#### Choix Lancer la reliure :

Déclanche l'impression elle-même.

### Menu d'En-tête ou de Pied de page (1) :

#### Choix Imprimer l'en-tête (ou l'en-pied)

Permet d'imprimer ou de ne pas imprimer les en-têtes (ou les pieds) de page. Cette commande agit comme une bascule.

#### Choix Type d'en-tête (ou d'en-pied) :

Offre 3 modèles d'en-têtes (et d'en-pieds)

- \*\*\* Alternée
- \*\*\* Centrée
- \*\*\* Fixe

#### Choix Numéroté les pages :

Valide ou supprime la numérotation automatique des pages dans les en-têtes (ou les en-pieds)

#### Choix afficher le titre :

Valide ou supprime l'impression du titre dans les en-têtes (ou les en-pieds)

.../...

### Menu d'En-tête ou de Pied de page (2) :

#### Choix Personnaliser le titre :

Par défaut, c'est le nom du fichier relié qui est pris comme titre

## Sheet1

et imprimé dans les en-têtes ou les en-pieds. Cette option vous permet de taper une ligne de texte qui remplacera ce titre. Ce texte peut aller jusqu'à 50 caractères de long. Le texte des En-têtes et celui des en-pieds sont indépendants. Ils peuvent donc être différents l'un de l'autre.

Choix Retour au menu précédent :

Ce choix vous ramène au menu d'impression.

Menu Configurer (1) :

Choix Guide en ligne :

Vous offre un accès direct au présent document.

Choix Imprimante :

Ouvre le menu du tableau de bord de l'imprimante.

Choix A propos du Relieur :

Affiche les informations sur la version courante du Relieur.

Choix Ecran :

Bascule entre la gestion d'écran monochrome ou couleur.

Choix Langage :

Bascule le langage utilisé par le programme pour dialoguer avec l'utilisateur. Le relieur parle Français et Anglais.

.../...

Menu Configurer (2) :

Choix Nbre de feuilles/cahier:

Vous permet de fixer le nombre par défaut de feuilles utilisées par Le RELIEUR constituer un cahier.

Choix Marque de pliure :

Valide ou Supprime l'impression de la ligne repère de pliure en milieu de feuille.

Choix Format de papier :

Offre le choix du format de papier utilisé par votre imprimante.

.../...

Menu Configurer (3) :

Choix Type d'impression :

Pour réaliser les reliures, le programme nécessite un impression sur les 2 faces du papier. Afin de limiter les manipulations au minimum, 3 types d'impression peuvent être choisis en fonction de l'imprimante que vous utilisez :

Simple face Inversé : Doit être choisi pour les imprimantes qui réceptionnent le papier face imprimée vers le BAS.

Simple face Direct : Doit être choisi pour les imprimantes qui réceptionnent le papier face imprimée vers le HAUT.

Double face Automatique : ce choix ne vous est proposé que si vous avez sélectionné une imprimante capable d'imprimer en double face (Mode Duplex). Dans ce cas aucune manipulation de papier n'est nécessaire. L'impression est totalement automatique.

Menu Tableau de bord de l'imprimante :

Vous disposez ici d'un ensemble de commandes simples pour piloter votre imprimante.

Initialise l'imprimante : Replace l'imprimante dans sont mode par défaut (Telle qu'elle est configurée à son allumage).

Texte Condensé : Sélectionne l'impression condensé (17 CPI).

Orientation portrait : Sélectionne l'impression en mode portrait dite aussi à la française.

Mode paysage : Impression en mode paysage (à l'italienne)

Saut de Page : Provoque la sortie de la page courante

Choix d'une imprimante :

Vous permet de sélectionner votre imprimante dans une liste de matériels présentée à l'écran.

Réglage de la zone d'impression :

## Sheet1

Pour effectuer ce réglage, vous devez procéder en 3 temps :

1/ Imprimer une trame-test

2/ Plier la feuille obtenue

3/ indiquer au programme pour chaque face, la position de la pliure par rapport au repère de la trame.

Impression d'une trame test :

Cette option vous permet d'imprimer une feuille de test

Réglage de l'impression (recto ou verso)

Vous permet d'indiquer au programme la position de la pliure réelle sur la trame de test. Ceci permet au programme de compenser automatiquement le décalage dû à la mécanique d'impression.

\* Les réglages Recto et Verso sont totalement indépendants.